

Серийный номер* _____

Дата продажи* « _____ » _____ 20__ г.

ШТАМП
ПРОДАВЦА

OSNOVO

cable transmission

**Комплект для передачи сигнала HDMI по
сети Ethernet.**

TLN-Hi3+RLN-Hi3

ПАСПОРТ



*Заполняется представителем организации, осуществившей продажу

KODOS

Максимально надёжное российское оборудование СКУД · СОТ · ОС · ИСБ

реклама
www.kodos.ru

1. Назначение и основные сведения об изделии

Комплект TLN-Hi3+RLN-Hi3 предназначен для передачи HDMI по сети Ethernet. Комплект состоит из передатчика TLN-Hi3 и приемника RLN-Hi3. Возможно увеличение расстояния передачи с помощью Ethernet коммутаторов и удлинителей. Подключение до 253 приемников в режиме «точка – многоточка».

2. Основные технические данные

Модель	TLN-Hi3	RLN-Hi3
Тип устройства	Передатчик	Приемник
Расстояние передачи (макс.)	До 170м – в режиме «точка-точка» Возможно удлинение на 100м при использовании коммутатора (FE или GE)	
Максимальное разрешение HDMI	1920x1080(60Гц), 36бит	
Поддержка HDMI	HDMI 1.3 HDCP 1.2	
Поддержка аудио	DTS/HD/Dolby trueHD/LPCM7.1/DTS/ Dolby-AC3/DSD	
Поддержка ИК	нет	
Поддержка USB	нет	
Поддержка RS232	нет	
Скорость передачи данных	10 Мбит/с	
Рекомендованный кабель	UTP/FTP/STP Cat 5e/6	
Питание	БП AC 230V / DC 12V(1A)	
Потребляемая мощность	<4Вт	<3Вт
LED Индикаторы	Р (питание) Link/Act (Ethernet)	Р (питание) Link/Act (Ethernet)
Подключение	<u>Входы:</u> HDMI (A) x 1шт Роз. 5.5x2.1мм x 1шт <u>Выходы:</u> RJ-45 x 1шт TRS 3.5mm (ИК) x 1шт (не активен)	<u>Входы:</u> RJ-45 x 1шт Роз. 5.5x2.1мм x 1шт TRS 3.5mm (ИК) x 1шт (не активен) <u>Выходы:</u> HDMI (A) x 1шт
Рабочая температура	-15...+55 °C	
Вес (без упаковки), кг	0.1	
Размеры (ШхВхГ), мм	82x26x64	
Дополнительно	Поддержка подключения до 253 приемников; Настройка через WEB; Рекомендуемая скорость коммутатора 100Мбит/с (1 приемник), 1000 Мбит/с (>1 приемника)	

Полное описание изделия и вся документация представлены на сайте:



3. Комплект поставки

Передатчик TLN-Hi3 – 1шт;
Приемник RLN-Hi3 – 1шт;
HDMI кабель – 1шт;
Блок питания AC230V / DC12V(1A) – 2шт;
Руководство по эксплуатации – 1шт;
Упаковка – 1шт.

4. Транспортировка и хранение

Транспортирование изделия должно производиться в упаковке предприятия-изготовителя и может осуществляться любым видом закрытого транспорта на любые расстояния при соблюдении условий транспортирования. Транспортирование осуществляется в соответствии с действующими на данном транспорте правилами. Удлинитель, до введения его в эксплуатацию, должен храниться в упаковке предприятия-изготовителя в помещениях, соответствующих условиям хранения 1 по ГОСТ 15150 без примесей, вызывающих коррозию.

5. Сведения об утилизации

Изделие не содержит в своем составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде по окончании срока службы. Утилизация может производиться по правилам утилизации бытовой техники.

6. Сведения о содержании драгоценных металлов

Изделие не содержит драгоценных металлов.

7. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 7 лет (84 месяца) от даты продажи, за исключением аккумуляторных батарей. Гарантийный срок на аккумуляторные батареи – 12 месяцев.

В случае выявления неисправностей, в течение гарантийного срока эксплуатации, изготовитель производит ремонт или замену изделия. Изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба, возникшего по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации, а также в случае нарушения защитных знаков/пломб/наклеек/стикеров.

Документом, подтверждающим гарантию, является товарная накладная (форма N ТОРГ-12) с датой продажи и печатью организации, осуществившей продажу.

Авторизованный сервисный центр OSNOVO находится по адресу: 105187, г. Москва, ул. Фортунатовская, д. 33/44, тел. 8-800-707-06-54.

Дополнительная информация на сайте: www.osnovo.ru/support/service