Блок-селектор «Тромбон БС-16»
Паспорт
ДВТР.425621.003ПС

1. Назначение

Блок-селектор «Тромбон БС-16» (далее – БС) предназначен для применения в составе систем оповещения людей о пожаре (и иных аналогичных системах оповещения) в зданиях и сооружениях для речевой обратной связи с объектами и зонами оповещения. Блок-селектор «Тромбон БС-16» соответствует техническим условиям ДВТР.425641.001ТУ.

2. Технические характеристики

Питание БС от сети переменного тока напряжением:	195…253В/50±1Гц
Напряжение / емкость встроенного источника резервного электропитания:	12 В / 2,3А*ч
Потребляемая мощность в дежурном режиме / режиме связи, не более:	6ВА / 8ВА
Время работы БС от встроенного источника резервного электропитания в режиме ожидания связи, не менее:	24 часов
Время работы БС от встроенного источника резервного электропитания в режиме связи, не менее:	5 часов
Максимальное количество зон оповещения:	16
Максимальное количество подключаемых вызывных панелей к одной линии оповещения:	2
Максимальная длина линии связи с одной ВП:	400 метров
Максимальная длина линии связи с двумя ВП:	300 метров
Питание «Тромбон ВП»:	От «Тромбон БС-16»
Рабочие условия применения по климатическим условиям:	0… +40°С
Рабочие условия применения по механическим воздействиям:	Не более 0,8g
Габариты БС (Ш / Г / В), не более:	438х285х44 мм
Масса БС, не более:	4,3 кг

По устойчивости к электромагнитным помехам БС соответствует требованиям второй степени жесткости соответствующих стандартов, перечисленных в Приложении Б ГОСТ Р 53325-2012. БС

удовлетворяет нормам индустриальных помех, установленным для оборудования класса Б по ГОСТ Р 30805.22.

3. Комплект поставки

Блок-селектор «Тромбон БС-16» - 1 шт.
Микрофон - 1 шт.
Вилка на кабель, телефонная - 16 шт.
Кросс кабельный* - 1 шт.
Ручки - 2 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
Паспорт - 1 шт.
Упаковка - 1 шт.

Комплектующие со знаком * поставляются при наличии заказа на них, за дополнительную плату.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

4. Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие Блок-селектора «Тромбон БС-16» всем требованиям технических условий ДВТР.425641.001ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, изложенных в руководстве по эксплуатации и технических условиях.

Гарантийный срок эксплуатации БС составляет 24 месяца с момента отгрузки потребителю. В течение данного срока изготовитель обязуется ремонтировать БС за свой счет, в случаях обнаружения в нем скрытых производственных дефектов или выходов его из строя.

Самостоятельный ремонт БС потребителем не допускается.

Доставка БС к месту выполнения гарантийного ремонта и обратно выполняется за счет потребителя.

На аккумуляторную батарею, установленную внутри БС действует ограниченная гарантия 6 месяцев с даты изготовления прибора.

Действие гарантии на БС прекращается в следующих случаях:

- выхода БС из строя по причине несоблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и условий эксплуатации;
- при обнаружении механических дефектов;
- самостоятельного ремонта БС потребителем без письменного согласия изготовителя.

Срок службы оборудования – не менее 12 лет с момента изготовления.

5. Сведения о приемке

Прибор, серийный номер _____ дата изготовления _____
соответствует техническим условиям ДВТР.425641.001ТУ и признан годным к эксплуатации.

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.01258/22.

Отметка ОТК: Подпись _____ штамп МП

6. Изготовитель:

Изготовитель: ООО «СОУЭ «Тромбон»
www.trombon.org, info@trombon.org, +7 (499) 788 92 16

Адрес производства: 390029, г. Рязань, ул. Высоковольтная, дом 40А, литера Б.

Служба поддержки, сервисный центр: 127018, г. Москва, ул. Складочная, дом 1, стр. 1,
БЦ Станколит, подъезд 2, этаж 2, офис 1720.

Телефоны: +7 (495) 789-39-18, +7 (800) 444-14-73

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru