

Порты, используемые Timex по умолчанию

Порты TCP

Номер порта	Использование
8082	Используется Timex PushSdk Service для связи с устройствами ST-FR042, ST-FR042MF, ST-VT160MF
59361	Используется Timex Server Service для связи с клиентами и другими сервисами Timex
59362	Используется Timex License Service для связи с клиентами и другими сервисами Timex
5672	Используется Timex Message Broker Service для связи с клиентами и другими сервисами Timex
1947	Используется для подключения Hasp ключа

Порты UDP

Номер порта	Использование
1947	Используется для подключения Hasp ключа

Порты, используемые для связи с устройствами по умолчанию:

Протокол	Номер порта	Использование для связи с системой/устройством
TCP	9080	SmartStation, по второму каналу связи
TCP	12324	SmartStation
TCP	733	ST-NC221 и ST-NC441, по второму каналу связи
TCP	732	ST-NC221 и ST-NC441
UDP	7123	ST-NC221 и ST-NC441
TCP/UDP	4370	Устройства и терминалы
TCP	28098	Compass
TCP	1935	Порт RTMP для Compass, SmartStation
TCP	7094	Satel Integra
TCP	11010	Morpho