

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание источника осуществляется от сети переменного тока напряжением 100-240 Вольт и частотой 50-60 Гц

| Параметры                                                          | Ед.изм. | Значение                          |
|--------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|
| Потребляемая мощность по сети 220В(при максимальном выходном токе) | Вт      | 72                                |
| Мощность по цепи нагрузки 12 Вольт                                 | Вт      | 60                                |
| Напряжение выходное, номинальное                                   | В       | 12                                |
| Ток нагрузки (макс.)                                               | А       | 5                                 |
| Ток ограничения(отключения) выхода при коротком замыкании нагрузки | А       | $\geq 5,5$                        |
| Величина напряжения пульсаций при номинальном токе нагрузки        | мВ      | не более 90                       |
| Допустимая рабочая температура окружающей среды                    | °C      | $-10^{\circ} \dots +40^{\circ}$   |
| Относительная рабочая влажность воздуха                            | %       | Не более 85%при температуре +25°C |
| Габаритные размеры источника питания                               | мм      | 116.5*55*33                       |

\* Технические характеристики изделия носят сугубо информативный характер и могут быть изменены для улучшения потребительских свойств без дополнительного уведомления.

### УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данными инструкцией, которая даст Вам необходимые рекомендации.

# ПАСПОРТ

(на одну единицу продукции)

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ  
СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ  
(преобразователь статический,  
не бытового применения)

**ST** SPACE  
TECHNOLOGY



модель: **ST-12/5**

\* Подробное описание функций можно найти  
на сайте [www.st-tm.ru](http://www.st-tm.ru)

EAC



Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данными инструкцией, которая даст Вам необходимые рекомендации.

Максимально надёжное российское оборудование СКУД · СОТ · ОС · ИСБ

[www.st-tm.ru](http://www.st-tm.ru)

[www.kodos.ru](http://www.kodos.ru)

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

ST-12/5 - источник питания, преобразователь статический (далее по тексту источник питания, ИП) предназначен для питания радиоэлектронных устройств не бытового применения постоянным, стабилизированным напряжением 12 Вольт. ИП предназначен для установки в закрытых помещениях.

## 2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

ИП выполнен в пластмассовом диэлектрическом корпусе. Напряжение сети поступает в источник через штатный кабель с сетевой вилкой. Выходное стабилизированное напряжение 12 Вольт поступает на разъем, который установлен на кабеле источника. Светодиод индицирует наличие напряжения в источнике. При перегрузке по току (КЗ выхода) источник отключает питание нагрузки. После устранения причин перегрузки по току (КЗ), работоспособность восстанавливается автоматически.

## 3. УСТАНОВКА

Подключение нагрузки осуществляется соответствующим кабелем через штатный двух контактный разъем с соблюдением полярности, указанной на шильдике, рядом с разъемом. Подключение питающего напряжения 220 Вольт осуществляется после подключения нагрузки к выходу 12 Вольт. ВНИМАНИЕ: Несоблюдение полярности подключения может привести к выходу из строя подключаемых электронных устройств.

## 4. КОМПЛЕКТ

-источник питания с кабелем и вилкой ~220В с одной стороны, и кабелем выходного напряжения 12В с разъемом

на нагрузку

-разъем для подключения внешней нагрузки к двум винтовым контактам ..... - 1 шт.  
-паспорт..... - 1 шт.  
-упаковочная коробка ..... - 1 шт.

## 5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

ИП следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -50°C до +60°C и относительной влажности воздуха до 95%. Условия транспортировки и хранения в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям ГОСТ 15150-69.

## 6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При эксплуатации ИП следует соблюдать «Правила технической эксплуатации и правила техники безопасности для электроустановок до 1000 Вольт». Монтаж ИП должен осуществляться квалифицированным специалистом, прошедшим специальную подготовку.

## 7. ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Оборудование не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

## 8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 12 месяцев с даты продажи, но не более 24 месяцев с даты изготовления. В случае отсутствия документов гарантия действует 24 месяца с даты изготовления. Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:

- механические, термические, химические повреждения корпуса и других элементов изделия;  
- электрический пробой входных и выходных каскадов;

Гарантия не распространяется на изделие с нарушенной гарантийной пломбой.

В случае, если Ваше изделие марки «ST» будет нуждаться в гарантийном и послегарантийном обслуживании, просим обращаться к региональному дилеру/продавцу, у которого Вы приобрели это изделие или в территориальный авторизованный сервисный центр, адрес которого можно найти на сайте [www.st-tm.ru](http://www.st-tm.ru).

Срок службы изделия 24 месяца с даты изготовления.

## 9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

ИП ST-12/5сер.№.....

изготавливается в соответствии с директивой 2014/30/EU об электромагнитной совместимости, 2014/35/EU о низковольтном оборудовании и признан годным к эксплуатации.

Сделано в Китае.

Изготовитель: Манжоули Смарт Технолоджи Продактс Ко., Лтд.

Адрес: Китай, 021400, г. Маньчжурия КНР, ул. СиньХуа торговый дом, подъезд 3, офис 3-5 [www.intellectchina.cn](http://www.intellectchina.cn)

Импортер: юридическое лицо, уполномоченное принимать претензии и производить гарантийный ремонт и замену товара на территории РФ: ООО «Ист Трейд»

Адрес: 121087, г. Москва, вн.тер. г. муниципальный округ Филевский парк, пр-д Береговой, д. 5А, к.2, кв.124  
Тел. 8 (800) 775-20-90

Дата изготовления: июль 2023 г.

Продавец (наименование и адрес):

реклама

Максимально надежное российское оборудование SKU: dsa-1205-000 ИСБ

[www.kodos.ru](http://www.kodos.ru)

Подпись продавца