

	Параметр	Значение
Основные	Разрешение	2MP (1920*1080)
	Кодек сжатия	H.264, H.265
	Кол-во кадров в секунду	День: 25 к/с Ночь: 10к/с
	Кол-во потоков видео	2
Оптика	Фокусное расстояние	3.6мм, 80,6°
	Тип объектива	Фиксированный
	Сенсор	1/2,7" Progressive Scan CMOS
Видео	Светочувствительность (мин освещенность)	0.1Lux(швет); 0.01Lux(ч/б)
	Электронный затвор	1/25--1/10000
	Функции улучшения изображения	BLC / DWDR/ HLC/ AGC/MGC/3D-DNR/AWB/MWB
	Дополнительно	ROI (8 зон), поворот изображения, 4 приватных зоны
IR	Дальность ИК подсветки	до 25 м
	Количество и тип диодов подсветки	1 SMD IRLED
	Smart IR	Да
Аудио	ИК-фильтр	IR-CUT (механический)
	Аудио вход	1 (RCA)
	Кодек сжатия аудио	G.711
Сеть	Битрейт	32...8192
	Протоколы подключения к регистраторам	Onvif 2.6 (Profile S) /адаптивный протокол
	Сетевые протоколы	TCP/IP, DHCP, HTTP, HTTPS NTP, DNS, RTP RTSP
	Удаленный доступ	IE (v.6 и выше)
	P2P	Android (Danale) / iPhone (Danale)
	Напряжение питания	12В
Электрич. параметры	Максимальный ток потребления	0,42А
	PoE (тип A / B)	Сплиттер в комплекте (802.3af(вариант A/B)) *опция
	Исполнение (форм-фактор)	Купольная
Исполнение	Материал корпуса	Пластик
	Регулировка кронштейна	3D-Ось
	Рабочая температура	-30...+60
	Степень защищенности/вандалостойкость	IP54

* Работоспособность видеокamеры при низких температурах гарантируется только при постоянном присутствии питающего напряжения. При длительном отсутствии напряжения питания, может потребоваться значительное время на прогрев радио-элементов и восстановление работоспособности.

* Технические характеристики изделия носят сугубо информативный характер и могут быть изменены без дополнительного уведомления.



ПРИМЕЧАНИЕ: Камера не закамифлирована под предметы другого функционального назначения и не имеет объектив с вынесенным зрачком входа (PIN-HOLE). Видеокamera не имеет записывающего устройства.



Параметры по умолчанию:
IP адрес: 192.168.0.100
Имя пользователя: admin
Пароль: 12345

* Подробное описание функций можно найти на сайте www.st-tm.ru

EAC

ПАСПОРТ

(на одну единицу продукции)

КАМЕРА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ
ЦВЕТНАЯ



СОЕДИНЕНИЕ



Рис. 1 Схема подключения видеокамеры




Рис.2 Подключение проводов видеокамеры




Рис.3 Схема подключения PoE

* PoE сплиттер входит в комплект по запросу покупателя.

ВНИМАНИЕ! При подключении питающего напряжения 12 Вольт к видеокамере соблюдайте полярность.



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Перед началом всех работ внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, которая даст Вам необходимые рекомендации.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

ST-171 M IP HOME – камера телевизионная цветная, предназначена для преобразования оптического изображения в двоичный код по технологии IP, с последующей передачей на устройства обработки и хранения по проводным линиям связи.

2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Камера формирует пакеты данных и передает их на компьютер, NVR или DVR-Hybrid для последующей обработки и хранения. Для изменения настроек используется WEB интерфейс.

3. УСТАНОВКА

Камера монтируется при помощи крепежа, входящего в комплект поставки. Для подачи питания необходимо подключить кабель источника питания к разъему питания видеокамеры.

4. КОМПЛЕКТ КАМЕРЫ

камера с кабелем multifunctional, для подключения видеокамеры, с тремя разъемами ... 1 шт.
- крепеж (дюбель-пробка + шуруп) 2 шт.
- стикер бумажный самоклеящийся - предостережение "Ведется видеонаблюдение" 1 шт.
- CD диск с подробным описанием и инструкцией по эксплуатации 1 шт.
- паспорт 1 шт.
- упаковочная коробка 1 шт.
* - PoE сплиттер (опция)

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Камеру следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -50°C до $+60^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха до 95%.

Условия транспортировки и хранения в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям ГОСТ 15150-69.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Камера должна эксплуатироваться в соответствии с требованиями действующих правил эксплуатации электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 Вольт.

Подключение видеокамеры к источнику питания осуществляется при отключенном напряжении питания. Запрещается включать видеокамеру при открытой крышке изделия, а также при повреждении корпуса.

7. ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Оборудование не представляет опасность для жизни,

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 24 месяцев с даты продажи, но не более 36 месяцев с даты изготовления. В случае отсутствия документов о продаже гарантия действует в течение 36 месяцев с даты изготовления.

Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:

- механические, термические, химические повреждения корпуса и других элементов изделия;
- электрический пробой входных и выходных каскадов;
- авария в сети питания.

Гарантия не распространяется на изделие с нарушенной гарантийной пломбой.

В случае, если Ваше изделие марки «ST» будет нуждаться в гарантийном и послегарантийном обслуживании, просим обращаться к региональному дилеру/продавцу, у которого вы приобрели это изделие или в территориальный авторизированный сервисный центр, адрес которого можно найти на сайте www.st-tm.ru в разделе «контакты» или «тех.поддержка».

Срок службы изделия 36 месяцев с даты изготовления.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Камера ST-171 M IP HOME сер.№

изготавливается в соответствии с директивами 2014/30/EU об электромагнитной совместимости, 2014/35/EU о низковольтном оборудовании и признана годной к эксплуатации.

Сделано в Китае.

Изготовитель: Манжоули Смарт Технолоджи
Продакст Кв., Лтд.

Адрес: Китай, 021400, г. Маньчжурия КНР, ул. Синьхуа
торговый дом, подъезд 3, офис 3-5

www.intellectchina.cn

Импортер: юридическое лицо, уполномоченное принимать претензии и производить гарантийный ремонт и замену товара на территории РФ: ООО «ТД КИТЬ».

Адрес: 664007, Иркутская обл., г. Иркутск,
ул. Декабристов Событий, 85
Тел. +7 (3952) 20-20-90

Дата изготовления: март 2019 г.

М.П.



SEC.RU

Короткий путь к информации

Скачано с sec.ru