

| Параметры                               | Ед.изм. | Значение                                  |
|-----------------------------------------|---------|-------------------------------------------|
| Сенсор                                  | дюйм    | 1/2,7" Progressive Scan CMOS              |
| Фокусное расстояние                     | мм      | 2,8 (соответствует 103° по горизонтали)   |
| Разрешение                              | МП      | 2,0 (1080 P)                              |
| Минимальное освещение                   | Люкс    | день 0,05/ночь 0,01/ 0 с IR               |
| Дальность ИК (24 СИД)                   | м       | до 25                                     |
| Электронный затвор                      | сек     | 1/25~1/10000                              |
| Сигнал/шум                              | Дб      | >50                                       |
| Видео / аудио кодек                     | —       | H.264 / G711                              |
| Сетевые протоколы                       | —       | TCP/IP, DHCP, HTTP, HTTPS, NTP, DNS, RTSP |
| Версия ONVIF                            | —       | 2.4                                       |
| Напряжение питания                      | В       | Стабилизированное 12 Вольт±10%            |
| Ток потребления (с выкл.СИД /с вкл.СИД) | А       | 0,26/0,5                                  |
| Материал корпуса                        | —       | Металл                                    |
| Температура эксплуатации*               | °C      | -45... +60°<br>при отн.влаж.95%           |
| Степень защищенности                    | —       | IP66                                      |

\* Работоспособность видеокамеры при низких температурах гарантируется только при постоянном присутствии питающего напряжения. При длительном отсутствии напряжения питания, может потребоваться значительное время на прогрев радиоэлементов и восстановление работоспособности.

Технические характеристики изделия носят сугубо информативный характер и могут быть изменены для улучшения потребительских свойств без дополнительного уведомления.



**ПРИМЕЧАНИЕ:** Камера не закамуфлирована под предметы другого функционального назначения и не имеет объектив с вынесенным значком входа (PIN-HOLE).  
Видеокамера не имеет записывающего устройства.

**КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ  
(сайт / прайс)**

ST-174 IP HOME - цветная, IP камера, с ИК подсветкой, 1/2,7" Progressive Scan CMOS, 2 MP (1080P), 2,8 мм (103°), 0,05/0,01/0 Люкс с ИК, ИК (24 СИД) - до 25 м., Audio (RCA) - G.711A / G.711U , сенсор ночи, 12B ±10%, 0,5 Ампер, раб.т -45...+60°C, IR-Cut Filter, BLC, ROI, Onvif 2.4, IP66, 3D-DNR, RTSP, день 25 к/сек, ночь 10 к/сек, P2P



**ПРИМЕЧАНИЕ:** После подключения и завершения настроек IP камеры перезагрузите видеорегистратор.



Параметры по умолчанию:  
IP адрес: 192.168.0.100  
Имя пользователя: admin  
Пароль: 12345

\* Подробное описание функций можно найти на сайте [www.st-tm.ru](http://www.st-tm.ru)

EAC

# ПАСПОРТ

(на одну единицу продукции)

## КАМЕРА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ЦВЕТНАЯ



модель: **ST-174 IP HOME**  
[www.kodos.ru](http://www.kodos.ru)

**КОДОС**

Максимально надёжное российское оборудование • СКУД • СОТ • ОС • ИСБ

## СОЕДИНЕНИЕ



Рис. 1 Схема подключения видеокамеры




Рис.2 Подключение проводов видеокамеры



Рис.3 Схема подключения PoE

\* PoE сплиттер входит в комплект по запросу покупателя.

**ВНИМАНИЕ!** При подключении питающего напряжения 12 Вольт к видеокамере соблюдайте полярность.



## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

ST-174 IP HOME – камера телевизионная цветная, предназначена для преобразования оптического изображения в двоичный код по технологии IP, с последующей передачей на устройства обработки и хранения по проводным линиям связи.

## 2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Камера формирует пакеты данных и передает их на компьютер, NVR или DVR-Hybrid для последующей обработки и хранения. Для изменения настроек используется WEB интерфейс. Питание видеокамеры осуществляется от внешнего стабилизированного источника питания 12 Вольт, постоянного тока.

## 3. УСТАНОВКА

Камера монтируется при помощи крепежа, входящего в комплект поставки. Для подачи питания необходимо подключить кабель источника питания к разъему питания видеокамеры.

## 4. КОМПЛЕКТ КАМЕРЫ

- камера с кабелем многофункциональным, для подключения видеокамеры, с тремя разъемами ..... 1 шт.
- крепеж (дюбель-пробка + шуруп) ..... 4 шт.
- стикер бумажный самоклеящийся - предостережение "Ведется видеонаблюдение" ..... 1 шт.
- CD диск с подробным описанием и инструкцией по эксплуатации ..... 1 шт.
- паспорт ..... 1 шт.
- упаковочная коробка ..... 1 шт.

\* - PoE сплиттер (опция)

## 5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Камеру следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от  $-50^{\circ}\text{C}$  до  $+60^{\circ}\text{C}$  и относительной влажности воздуха до 95%.

Условия транспортировки и хранения в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям ГОСТ 15150-69.

## 6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Камера должна эксплуатироваться в соответствии с требованиями действующих правил эксплуатации электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 Вольт.

Подключение видеокамеры к источнику питания осуществляется при отключенном напряжении питания. Запрещается включать видеокамеру при открытой крышке изделия, а также при повреждении корпуса.

## 7. ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Оборудование не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

## 8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 24 месяцев с даты продажи, но не более 36 месяцев с даты изготовления. В случае отсутствия документов о продаже гарантия действует в течение 36 месяцев с даты изготовления.

Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:

- механические, термические, химические повреждения корпуса и других элементов изделия;
- электрический пробой входных и выходных каскадов;
- авария в сети питания.

Гарантия не распространяется на изделие с нарушенной гарантийной пломбой.

В случае, если Ваше изделие марки «СТ» будет нуждаться в гарантийном и послегарантийном обслуживании, просим обращаться к региональному дилеру/продавцу, у которого вы приобрели это изделие или в территориальный авторизованный сервисный центр, адрес которого можно найти на сайте [www.st-tm.ru](http://www.st-tm.ru) в разделе «контакты» или «тех.поддержка».

Срок службы изделия 36 месяцев с даты изготовления.

## 9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Камера ST-174 IP HOME сер.№ \_\_\_\_\_ изготовливается в соответствии с директивами 2014/30/EU об электромагнитной совместимости, 2014/35/EU о низковольтном оборудовании и признана годной к эксплуатации.

Сделано в Китае.

Изготовитель: Манжоули Смарт Технолоджи  
Продакст Ко., Ltda.

Адрес: Китай, 021400, г. Маньчжурия КНР, ул. СиньХуа  
торговый дом, подъезд 3, офис 3-5

[www.intellectchina.cn](http://www.intellectchina.cn)

Импортер: юридическое лицо, уполномоченное принимать претензии и производить гарантийный ремонт и замену товара на территории РФ: ООО «ТД КИТЫ».

Адрес: 664007, Иркутская обл., г. Иркутск,  
ул. Декабристских Событий, 85  
Тел. +7 (3952) 20-20-90

Дата изготовления: сентябрь 2017 г.

М.П.

Продавец (наименование и адрес):

реклама

Дата продажи: \_\_\_\_\_

[www.kodos.ru](http://www.kodos.ru)

Подпись продавца