

Основные	Параметр		Значение
	Разрешение	2MP (1920*1080)	
	Кодек сжатия	H.264, H.265	
	Кол-во кадров в секунду	День: 25 к/с Ночь: 10к/с	
Оптика	Кол-во потоков видео	2	
	Фокусное расстояние	2.8мм (103°)	
	Тип объектива	Фиксированный	
	Сенсор	1/2.8" SONY STARVIS (Starlight)	
Видео	Светочувствительность (мин освещенность)	0.001Lux(цвет); 0Lux(с IR)	
	Электронный затвор	1/25—1/10000	
	Функции улучшения изображения	BLC / DWDR/ HLC/ AGC/MGC / 3D-DNR/AWB/MWB	
	Дополнительно	ROI (8 зон), поворот изображения, 4 приватных зоны	
IR	Дальность ИК подсветки	до 35 м	
	Количество и тип диодов подсветки	3 SMD IR LED	
	Smart IR	Да	
	ИК-фильтр	IR-CUT (механический)	
Сеть	Битрейт	32...8192	
	Протоколы подключения к регистраторам	Onvif 2.6 (Profile S) / адаптивный протокол	
	Сетевые протоколы	TCP/IP, DHCP, HTTP, HTTPS NTP, DNS, RTP RTSP	
	Удаленный доступ	IE (v.6 и выше)	
Электрич. парам.	P2P	Android (Danale) / iPhone (Danale)	
	Напряжение питания	12В	
	Максимальный ток потребления	0,4А	
	PoE (тип А / В)	Опция*	
Исполнение	Исполнение (форм-фактор)	Сплиттер (802.3af(вариант А/В))	
	Материал корпуса	Цилиндрический	
	Регулировка кронштейна	Металл	
	Рабочая температура	3D-Ось	
	Степень защищенности/вандалостойкость	-45...+60	
		IP66	

* Работоспособность видеокamеры при низких температурах гарантируется только при постоянном присутствии питающего напряжения. При длительном отсутствии напряжения питания, может потребоваться значительное время на прогрев радио-элементов и восстановление работоспособности.

* Технические характеристики изделия носят сугубо информативный характер и могут быть изменены без дополнительного

ПРИМЕЧАНИЕ: Камера не закамуфлирована под предметы другого функционального назначения и не имеет объектив с вынесенным лучом входа (PIN-HOLE). Видеокamera не имеет записывающего устройства.

ВНИМАНИЕ! Имя пользователя по умолчанию для доступа ко всем параметрам: "admin"
Пароль по умолчанию: "12345", IP адрес: 192.168.0.100

* Подробное описание функций можно найти на сайте www.st-tm.ru

EAC

ПАСПОРТ

(на одну единицу продукции)

КАМЕРА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ
ЦВЕТНАЯ

МОДЕЛЬ:

Стабилизированное
питание 12В

Индикатор LINK

LAN-разъем(RJ45)



Рис. 1 Схема подключения видеокамеры




Рис. 2 Подключение проводов




Рис.3 Схема подключения PoE

* PoE сплиттер входит в комплект по запросу покупателя.

ВНИМАНИЕ! При подключении питающего напряжения 12 Вольт к видеокамере соблюдайте полярность.



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Перед началом всех работ внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, которая даст Вам необходимые рекомендации.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

ST-180 IP HOME – камера телевизионная цветная, предназначена для преобразования оптического изображения в двоичный код по технологии IP, с последующей передачей на устройства обработки и хранения по проводным линиям связи.

2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Камера формирует пакеты данных и передает их на компьютер, NVR или DVR-Hybrid для последующей обработки и хранения.

Камера монтируется путем закрепления платформы с помощью дюбель-шурупов из комплекта поставки. Для подачи питания необходимо подключить кабель источника питания к разъему питания видеокамеры.

4. КОМПЛЕКТ КАМЕРЫ

- камера с кабелем для подключения - 1 шт.
- крепеж (дюбель-пробка + шуруп) - 3 шт.
- стикер бумажный самоклеящийся - предостережение "Ведется видеонаблюдение" - 1 шт.
- CD диск с подробным описанием и инструкцией по эксплуатации - 1 шт.
- колпачок защитный, PBX, для изоляции LAN (RJ-45) разъема от влаги - 1 шт.
- паспорт - 1 шт.
- упаковочная коробка - 1 шт.
- * - PoE сплиттер (опция)

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Камеру следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -50°C до +60°C и относительной влажности воздуха до 95%. Условия транспортировки и хранения в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должны соответствовать условиям ГОСТ 15150-69.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Камера должна эксплуатироваться в соответствии с требованиями действующих правил эксплуатации электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 Вольт.

Подключение видеокамеры к источнику питания осуществляется при отключенном напряжении питания. Запрещается включать видеокамеру при открытой крышке изделия, а также при повреждении корпуса.

7. ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Оборудование не представляет опасность для жизни, здо-

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 24 месяцев с даты продажи, но не более 36 месяцев с даты изготовления. В случае отсутствия документов о продаже гарантия действует в течение 36 месяцев с даты изготовления.

Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:

- механические, термические, химические повреждения корпуса и других элементов изделия;
- электрический пробой входных и выходных каскадов;
- авария в сети питания.

Гарантия не распространяется на изделие с нарушенной гарантийной пломбой.

В случае, если ваше изделие марки «СТ» будет нуждаться в гарантийном и послегарантийном обслуживании, просим обращаться к региональному дилеру/продавцу, у которого Вы приобрели это изделие или в территориальный авторизованный сервисный центр, адрес которого можно найти на сайте www.st-tm.ru в разделе «контакты» или «тех.поддержка».

Срок службы изделия 36 месяцев с даты изготовления.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Камера ST-180 IP HOME сер. № изготавливается в соответствии с директивами 2014/30/EU об электромагнитной совместимости, 2014/35/EU о низковольтном оборудовании и признана годной к эксплуатации.

Сделано в Китае.

Изготовитель: Манжоули Смарт Технолоджи Продактс Ко., Лтд.

Адрес: Китай, 021400, г. Маньчжурия КНР, ул. СиньХуа торговый дом, подъезд 3, офис 3-5

www.intellectchina.cn

Импортер: юридическое лицо, уполномоченное принимать претензии и производить гарантийный ремонт и замену товара на территории РФ: ООО «ТД КИТЬ».

Адрес: 664007, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Декабристов Событий, 85
Тел. +7 (3952) 20-20-90

Дата изготовления: апрель 2019 г.

М.П.



SEC.RU

Короткий путь к информации

Скачано с sec.ru