

Параметр	Значение
Основные	Разрешение
	2MP (1920*1080)
	Кодек сжатия
	H.264, H.265
Кадров	Кол-во кадров в секунду
	День: 25 к/с Ночь: 10 к/с
Потоков	Кол-во потоков видео
	2
Оптика	Фокусное расстояние
	3.6мм, 80,6°
Тип	Объектива
	Фиксированный
Видео	Сенсор
	1/2.7" Progressive Scan CMOS
	Светочувствительность (мин освещенность)
	0.1Lux(цвет); 0.01Lux(ч/б)
	Электронный затвор
	1/25-1/10000
Функции	улучшения изображения
	BLC/DWDR/HLC/AGC/MGC/3D-DNR/AWB/MWB
	Дополнительно
IR	ROI (8 зон), поворот изображения, 4 приватных зоны
	Дальность ИК подсветки
	до 35 м
Количество и тип	выводов подсветки
	3 SMD IR LED
	Smart IR
ИК-фильтр	Да
	ИК-CUT (механический)
	Аудио вход
Аудио	1 (RCA)
	Кодек сжатия аудио
	G.711
Сеть	Битрейт
	32...8192
	Протоколы подключения к регистраторам
	Onvif 2.6 (Profile S) /адаптивный протокол
	Сетевые протоколы
	TCP/IP, DHCP, HTTP, NTP, DNS, RTP RTSP
Удаленный доступ	IE (v.6 и выше)
	P2P
	Android (Danale) / iPhone (Danale)
Электрич. парам.	Напряжение питания
	12В
	Максимальный ток потребления
	0,42А
Исполнение	RoE (тип A / B)
	Сплиттер в комплекте (802.3af(вариант A/B)) *опция
	Исполнение (форм-фактор)
	Цилиндрический
	Материал корпуса
	Металл
Регулировка кронштейна	3D-Ось
	Рабочая температура
	-45...+60
Степень защищенности	IP66

* Работоспособность видеокамеры при низких температурах гарантируется только при постоянном присутствии питающего напряжения. При длительном отсутствии напряжения питания, может потребоваться значительное время на прогрев радио-элементов и восстановление работоспособности.

* Технические характеристики изделия носят сугубо информативный характер и могут быть изменены без дополнительного уведомления.

ПРИМЕЧАНИЕ: Камера не закамуфлирована под предметы другого функционального назначения и не имеет объектив с вынесенным лучом входа (PIN-HOLE). Видекамера не имеет записывающего устройства.

ВНИМАНИЕ! Имя пользователя по умолчанию для доступа ко всем параметрам: "admin"
Пароль по умолчанию: "12345", IP адрес: 192.168.0.100

* Подробное описание функций можно найти на сайте www.st-tm.ru

EAC

ПАСПОРТ

(на одну единицу продукции)

КАМЕРА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ
ЦВЕТНАЯ

ST-181 M IP HOME
v.2
www.kodos.ru

Максимально надёжное российское оборудование СКУД · СОТ · ОС · ИСБ

СОЕДИНЕНИЕ



Рис. 1 Схема подключения видекамеры




Рис. 2 Подключение проводов




Рис. 3 Схема подключения PoE

* PoE сплиттер входит в комплект по запросу покупателя.

ВНИМАНИЕ! При подключении питающего напряжения 12 Вольт к видекамере соблюдайте полярность.



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Перед началом всех работ внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, которая даст Вам необходимые рекомендации.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

ST-181 M IP HOME – камера телевизионная цветная, предназначена для преобразования оптического изображения в двоичный код по технологии IP, с последующей передачей на устройства обработки и хранения по проводным линиям связи.

2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Камера формирует пакеты данных и передает их на компьютер, NVR или DVR-Hybrid для последующей обработки и хранения. Для изменения настроек используется WEB интерфейс. Питание видекамеры осуществляется от внешнего источника питания 12 вольт.

3. УСТАНОВКА

Камера монтируется путем закрепления платформы с помощью дюбель-шурупов из комплекта поставки. Для подачи питания необходимо подключить кабель источника питания к разъему питания видекамеры.

4. КОМПЛЕКТ КАМЕРЫ

- камера с кабелем для подключения - 1 шт.
- крепеж (дюбель-пробка + шуруп) - 3 шт.
- ключ шестигранный для настройки кронштейна - 1 шт.
- стикер бумажный самоклеящийся - предостережение "Ведется видеонаблюдение" - 1 шт.
- CD диск с подробным описанием и инструкцией по эксплуатации - 1 шт.
- колпачок защитный, ПВХ, для изоляции LAN (RJ-45) разъема от влаги - 1 шт.
- паспорт - 1 шт.
- упаковочная коробка - 1 шт.
- * - PoE сплиттер (опция)

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Камеру следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -50°C до +60°C и относительной влажности воздуха до 95%. Условия транспортировки и хранения в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должны соответствовать условиям ГОСТ 15150-69.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Камера должна эксплуатироваться в соответствии с требованиями действующих правил эксплуатации электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 Вольт.

Подключение видекамеры к источнику питания осуществляется при отключенном напряжении питания. Запрещается включать видекамеру при открытой крышке изделия, а также при повреждении корпуса.

7. ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Оборудование не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы необходимо принимать специальные меры защиты окружающей среды.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 24 месяцев с даты продажи, но не более 36 месяцев с даты изготовления. В случае отсутствия документов о продаже гарантия действует в течение 36 месяцев с даты изготовления.

Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:

- механические, термические, химические повреждения корпуса и других элементов изделия;
- электрический пробой входных и выходных каскадов;
- авария в сети питания.

Гарантия не распространяется на изделие с нарушенной гарантийной пломбой.

В случае, если ваше изделие марки «СТ» будет нуждаться в гарантийном и послегарантийном обслуживании, просим обращаться к региональному дилеру/продавцу, у которого Вы приобрели это изделие или в территориальный авторизованный сервисный центр, адрес которого можно найти на сайте www.st-tm.ru в разделе «контакты» или «тех.поддержка».

Срок службы изделия 36 месяцев с даты изготовления.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Камера ST-181 M IP HOME сер.№ _____ изготавливается в соответствии с директивами 2014/30/EU об электромагнитной совместимости и признана годной к эксплуатации.

Сделано в Китае.

Изготовитель: Манжоули Смарт Технолоджи Продактс Ко., Лтд.

Адрес: Китай, 021400, г. Маньчжурия КНР, ул. СиньХуа торговый дом, подъезд 3, офис 3-5

www.intellectchina.cn

Импортер: юридическое лицо, уполномоченное принимать претензии и производить гарантийный ремонт и замену товара на территории РФ: ООО «ТД КИТЫ».

Адрес: 664007, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Декабристов Событий, 85
Тел. +7 (3952) 20-20-90

Дата изготовления: сентябрь 2019 г.

М.П.

Подписи (наименование и адрес):

реклама

Сот · Ос · ИсБ

Дата продажи: _____

www.kodos.ru

Подпись продавца