

Основные	
Разрешение	2.1 MP (1936x1096)
Кодек сжатия	H.264/H.264+ / H.265/H.265+
Кол-во кадров в секунду	до 25 к/сек
Кол-во потоков видео	3
Оптика	
Фокусное расстояние	2.8мм (103°)
Видео	
Тип объектива	Фиксированный
Сенсор	1/2, 7" Starlight Technology
Светочувствительность (мин освещенность)	0.001Lux(цвет); 0Lux(с IR)
Электронный затвор	1/20-1/100000
Функции улучшения изображения	BLC/DWDR/HLC/AGC/MGC/ 2D и 3D-DNR/AWB/MWB
Дополнительно	ROI
IR	
Дальность ИК подсветки	до 30 м
Количество и тип диодов подсветки	18 SMD IR LED
Smart IR	Да
ИК-фильтр	IR-CUT (механический)
Аудио	
Аудио вход	1 (RCA)
Кодек сжатия аудио	G.711
Сеть	
Битрейт	до 6144 Кбит/сек
Протоколы подключения к регистраторам	Onvif 2.6 (Profile S)
Сетевые протоколы	IPv4/TCP/UDP/DHCP/RTP/RTSP/ SMTP/DNS/NoIP/DynDNS/NTP/ Port Mapping
Удаленный доступ	IE (v.6 и выше)
P2P	UYC
Электрич. парам.	
Напряжение питания	12В
Максимальный ток потребления	0,34А
PoE (тип A / B)	Опция*
	Сплиттер (802.3af(вариант A/B))
Исполнение	
Исполнение (форм-фактор)	Купольная
Материал корпуса	Металл
Регулировка кронштейна	3D-Ось
Рабочая температура	-50... +60
Степень защищенности/вандалостойкость	IP66

* Работоспособность видеокamеры при низких температурах гарантируется только при постоянном присутствии питающего напряжения. При длительном отсутствии напряжения питания, может потребоваться значительное время на прогрев радио-элементов и восстановление работоспособности.

* Технические характеристики изделия носят сугубо информативный характер и могут быть изменены без дополнительного уведомления.

Максимально надёжное российское оборудование

ПРИМЕЧАНИЕ: Камера не закамуфлирована под предметы другого функционального назначения и не имеет объектив с вынесенным зрачком входа (PIN-HOLE). Видеокamera не имеет записывающего устройства.

ВНИМАНИЕ! Имя пользователя по умолчанию для доступа ко всем параметрам: "admin"
Пароль по умолчанию: "12345", IP адрес: 192.168.0.100

* Подробное описание функций можно найти на сайте www.st-tm.ru

EAC

ПАСПОРТ

(на одну единицу продукции)

КАМЕРА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ
ЦВЕТНАЯ



модель:

ST-188 IP HOME
v2 STARLIGHT

www.kodos.ru

СОЕДИНЕНИЕ



Рис. 1 Схема подключения видеокмеры




Рис. 2 Подключение проводов





Рис. 3 Схема подключения PoE

* PoE сплиттер входит в комплект по запросу покупателя.

ВНИМАНИЕ! При подключении питающего напряжения 12 Вольт к видеокмере соблюдайте полярность.



1. НАЗНАЧЕНИЕ

ST-188 IP HOME – камера телевизионная цветная, предназначена для преобразования оптического изображения в двоичный код по технологии IP, с последующей передачей на устройства обработки и хранения по проводным линиям связи.

2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Камера формирует пакеты данных и передает их на компьютер, NVR или DVR-Hybrid для последующей обработки и хранения. Для изменения настроек используется WEB интерфейс. Питание видеокмеры осуществляется от внешнего источника питания 12 вольт.

3. УСТАНОВКА

Камера монтируется путем закрепления платформы с помощью дюбель-шурупов из комплекта поставки. Для подачи питания необходимо подключить кабель источника питания к разъему питания видеокмеры.

4. КОМПЛЕКТ КАМЕРЫ

- камера с кабелем для подключения 1 шт.
- крепеж (дюбель-пробка + шуруп) 3 шт.
- ключ шестигранный 1 шт.
- стикер бумажный самоклеящийся - предостережение "Будется видеонаблюдение" 1 шт.
- колпачок защитный, ПВХ, для изоляции LAN (RJ-45) разъема от влаги 1 шт.
- паспорт 1 шт.
- упаковочная коробка 1 шт.
- * - PoE сплиттер (опция)

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Камеру следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -50°C до +60°C и относительной влажности воздуха до 95%. Условия транспортировки и хранения в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должны соответствовать условиям ГОСТ 15150-69.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Камера должна эксплуатироваться в соответствии с требованиями действующих правил эксплуатации электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 Вольт.

Подключение видеокмеры к источнику питания осуществляется при отключенном напряжении питания. Запрещается включать видеокмеру при открытой крышке изделия, а также при повреждении корпуса.

7. ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Оборудование не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 24 месяцев с даты продажи, но не более 36 месяцев с даты изготовления. В случае отсутствия документов о продаже гарантия действует в течение 36 месяцев с даты изготовления.

Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:

- механические, термические, химические повреждения корпуса и других элементов изделия;
- электрический пробой входных и выходных каскадов;
- авария в сети питания.

Гарантия не распространяется на изделие с нарушенной гарантийной пломбой.

В случае, если ваше изделие марки «ST» будет нуждаться в гарантийном и послегарантийном обслуживании, просим обращаться к региональному дилеру/продавцу, у которого Вы приобрели это изделие или в территориальный авторизованный сервисный центр, адрес которого можно найти на сайте www.st-tm.ru в разделе «контакты» или «тех.поддержка».

Срок службы изделия 36 месяцев с даты изготовления.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Камера ST-188 IP HOME сер. № изготавливается в соответствии с директивой 2014/30/EU об электромагнитной совместимости и признана годной к эксплуатации.

Сделано в Китае.

Изготовитель: Манжоули Смарт Технолоджи Продактс Ко., Лтд.

Адрес: Китай, 021400, г. Маньчжурия КНР, ул. СиньХуа торговый дом, подъезд 3, офис 3-5

www.intellectchina.cn

Импортёр: юридическое лицо, уполномоченное принимать претензии и производить гарантийный ремонт и замену товара на территории РФ: ООО «Техника»

Адрес: 664075, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Байкальская, 203А, оф.23

Тел. +7 (9025) 69-81-96

Дата изготовления: август 2020 г.

М.П.

Подписи (наименование и адрес):

реклама

Сот · Ос · ИсБ

www.kodos.ru

Дата продажи:

Подпись продавца