

| Параметр         |                                          | Значение                                           |
|------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Основные         | Разрешение                               | 5,2 MP (2688x1944)                                 |
|                  | Кодек сжатия                             | H.264/H.264+/H.265/H.265+                          |
|                  | Кол-во кадров в секунду                  | День:25 к/с Ч/Б:10к/с                              |
|                  | Кол-во потоков видео                     | 2                                                  |
| Оптика           | Фокусное расстояние                      | 2,8-12мм (103-30,8")                               |
|                  | Тип объектива                            | Вариофокальный                                     |
| Видео            | Сенсор                                   | 1/2,7" Progressive Scan CMOS                       |
|                  | Светочувствительность (мин освещенность) | 0,1Lux(цвет)/0,01Lux (ч/б); 0Lux(с IR)             |
|                  | Электронный затвор                       | 1/25-1/10000                                       |
|                  | Функции улучшения изображения            | BLC/DWDR/HLC/AGC/MGC/3D-DNR/AWB/MWB                |
|                  | Дополнительно                            | ROI (8 зон), поворот изображения, 4 приватных зоны |
| IR               | Дальность ИК подсветки                   | до 35 м                                            |
|                  | Количество и тип диодов подсветки        | 24 IR LED                                          |
|                  | Smart IR                                 | Да                                                 |
|                  | ИК-фильтр                                | IR-CUT (механический)                              |
| Аудио            | Аудио вход                               | 1 (RCA)                                            |
|                  | Кодек сжатия аудио                       | G.711                                              |
| Сеть             | Битрейт                                  | 32...8192                                          |
|                  | Протоколы подключения к регистраторам    | Onvif 2.6 (Profile S) /адаптивный протокол         |
|                  | Сетевые протоколы                        | TCP/IP, DHCP, HTTP, NTP, DNS, RTP RTSP             |
|                  | Удаленный доступ                         | IE (v.6 и выше)                                    |
|                  | R2P                                      | Android (Danale) / iPhone (Danale)                 |
| Электрич. парам. | Напряжение питания                       | 12В                                                |
|                  | Максимальный ток потребления             | 0,5А                                               |
| Исполнение       | PoE (тип A / B)                          | Опция* Сплиттер (802.3af(вариант A/B))             |
|                  | Исполнение (форм-фактор)                 | Купольная                                          |
|                  | Материал корпуса                         | Пластик                                            |
|                  | Регулировка кронштейна                   | 3D-Ось                                             |
|                  | Рабочая температура                      | -30...+60                                          |
|                  | Степень защищенности/вандалостойкость    | IP64                                               |

\* Работоспособность видеокмеры при низких температурах гарантируется только при постоянном присутствии питающего напряжения. При длительном отсутствии напряжения питания, может потребоваться значительное время на прогрев радио-элементов и восстановление работоспособности.

\* Технические характеристики изделия носят сугубо информативный характер и могут быть изменены без дополнительного уведомления.



**ПРИМЕЧАНИЕ:** Камера не закамуфлирована под предметы другого функционального назначения и не имеет объектив с вынесенным зрачком входа (PIN-HOLE). Видеокamera не имеет записывающего устройства.



Параметры по умолчанию:  
IP адрес: 192.168.0.100  
Имя пользователя: admin  
Пароль: 12345

\* Подробное описание функций можно найти на сайте  
[www.st-tm.ru](http://www.st-tm.ru)

EAC

# ПАСПОРТ

(на одну единицу продукции)

КАМЕРА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ  
ЦВЕТНАЯ



модель: **ST-191 IP HOME**  
[www.kodos.ru](http://www.kodos.ru)

Максимально надёжное российское оборудование • СКУД • СОТ • ОС • ИСБ

**KODOS**

## СОЕДИНЕНИЕ



Рис.1 Схема подключения

Правильное подключение питания

Разъем питания

Рис.2 Подключение проводов

Внимание: PoE сплиттер в комплекте (опция\*)

Рис.3 Схема подключения PoE

\* PoE сплиттер входит в комплект по запросу покупателя.



### ВНИМАНИЕ!

При подключении соблюдайте полярность!



### УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Перед началом всех работ внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, которая даст Вам необходимые рекомендации.

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

ST-191 IP HOME – видекамера телевизионная, цветная, предназначена для преобразования оптического изображения в двоичный код по технологии IP, с последующей передачей на устройство обработки и хранения по проводным линиям связи. Имеет функцию

## 2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Камера формирует пакеты данных и передает их на компьютер, NVR или DVR-Hybrid для последующей обработки и хранения.

Для изменения настроек используется WEB интерфейс.

Питание видекамеры осуществляется от внешнего стабилизированного источника питания 12 Вольт.

## 3. УСТАНОВКА

Камера монтируется при помощи крепежа, входящего в комплект поставки. Для подачи питания необходимо подключить кабель источника питания к разъему питания видекамеры.

## 4. КОМПЛЕКТ КАМЕРЫ

- камера с кабелем multifunctional, для подключения видекамеры, с тремя разъемами ..... - 1 шт.
  - крепеж (дюбель-пробка + шуруп) ..... - 3 шт.
  - отвертка шлицевая, пластмассовая для настройки объектива ..... - 1 шт.
  - стикер бумажный самоклеящийся - предостережение "Ведется видеонаблюдение" ..... - 1 шт.
  - CD диск с подробным описанием и инструкцией по эксплуатации ..... - 1 шт.
  - паспорт ..... - 1 шт.
  - упаковочная коробка ..... - 1 шт.
- \* - PoE сплиттер (опция)

## 5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Камеру следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -50°C до +60°C и относительной влажности воздуха до 95%. Условия транспортировки и хранения в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям ГОСТ 15150-69.

## 6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Камера должна эксплуатироваться в соответствии с требованиями действующих правил эксплуатации электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 Вольт.

Подключение видекамеры к источнику питания осуществляется при отключенном напряжении питания.

Запрещается включать видекамеру при открытой крышке изделия, а также при повреждении корпуса.

## 7. ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Оборудование не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

## 8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 24 месяцев с даты продажи, но не более 36 месяцев с даты изготовления. В случае отсутствия документов о продаже гарантия действует в течение 36 месяцев с даты изготовления. Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:

- механические, термические, химические повреждения корпуса и других элементов изделия;
- электрический пробой входных и выходных каскадов;
- авария в сети питания.

Гарантия не распространяется на изделие с нарушенной гарантийной пломбой.

В случае, если Ваше изделие марки «ST» будет нуждаться в гарантийном и послегарантийном обслуживании, просим обращаться к региональному дилеру/продавцу, у которого Вы приобрели это изделие или в территориальный авторизованный сервисный центр, адрес которого можно найти на сайте [www.st-tm.ru](http://www.st-tm.ru) в разделе «контакты» или «тех.поддержка».

Срок службы изделия 36 месяцев с даты изготовления.

## 9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Камера ST-191 IP HOME сер.№ \_\_\_\_\_ изготавливается в соответствии с директивой 2014/30/EU об электромагнитной совместимости и признана годной к эксплуатации.

Сделано в Китае.

Изготовитель: Манжоули Смарт Технолджиз Продактс Ко., Лтд.  
Адрес: Китай, 021400, г. Маньчжуря КНР, ул. СиньХуа торговый дом, подъезд 3, офис 3-5  
[www.intellectchina.cn](http://www.intellectchina.cn)

Импортер: юридическое лицо, уполномоченное принимать претензии и производить гарантийный ремонт и замену товара на территории РФ: ООО «Техника»

Адрес: 664075, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Байкальская, 203, оф. 23 Тел. + 8 (9025) 69-81-96

Дата изготовления: май 2020 г.

Продавец (наименование и адрес):

[www.kodos.ru](http://www.kodos.ru)

р.п.п.

Подпись продавца

Дата продажи .....

Максимально надёжное российское оборудование СКУД · СОТ · ОС · ИСБ