

Параметры	Ед.изм.	Значение
Сенсор	дюйм	1/4" CMOS
Фокусное расстояние	мм	3,6 (соответствует 75,4° по горизонтали)
Разрешение	—	1MP (720p)
Минимальное освещение	Люкс	0,1 / 0,01 Lux с ИК
Дальность ИК подсветки (6 СИД)	м	до 30
Электронный затвор	сек	Авто 1/50-1000000
Сигнал/шум	ДБ	> 69
Гамма-коррекция	—	0,45
Формат видеосигнала	—	AHD
Напряжение питания	В	Стабилизированное 12 Вольт $\pm 10\%$
Ток потребления (с включенными СИД)	А	Не более 0,55
Материал корпуса	—	Пластик
Рабочая температура*	°C	-45°... +60° при отн.влаж.95%
Степень защищенности	—	IP66

* Работоспособность видеокамеры при низких температурах гарантируется при постоянном присутствии питающего напряжения. При длительном отсутствии напряжения питания, может потребоваться значительное время на прогрев радиоэлементов и восстановление работоспособности.

**

Технические характеристики изделия несут сугубо информативный характер и могут быть изменены для улучшения потребительских свойств без дополнительного уведомления.

ПРИМЕЧАНИЕ: Камера не закамouflирована под предметы другого функционального назначения и не имеет объектив с вынесенным зрачком входа (PIN-HOLE).

Изделия не имеют записывающего устройства.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ (сайт / прайс)

ST-3011 SIMPLE - цветная AHD, с ИК подсветкой, 1/4" Progressive Scan CMOS, 1 MP (720P), 3,6 мм (75,4°), 0,1/0,01 Люкс с ИК, ИК (6 СИД) - до 30 м., 12В $\pm 10\%$, 0,55 Ампер, раб. t -45...+60°C, IR-Cut Filter, BLC, 2D/3D-DNR, Smart IR



ПАСПОРТ

(на одну единицу продукции)

**КАМЕРА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ
ЦВЕТНАЯ**

модель: ST-3011 SIMPLE



* Подробное описание функций можно найти на сайте www.st-tm.ru

EAC

www.st-tm.ru

рабочая

www.kodos.ru

Максимально надёжное российское оборудование СКУД · СОТ · ОС · ИСБ

ST-3011 SIMPLE – видеокамера телевизионная, цветная, предназначена для преобразования оптического изображения в электрический телевизионный сигнал аналогового формата, имеет одну матрицу.

2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Камера формирует видеосигнал в стандарте АHD. Сигнал может непосредственно выводиться на устройство записи, поддерживающее формат АHD.

Питание видеокамеры осуществляется от внешнего, стабилизированного источника питания постоянного тока с напряжением 12 Вольт.

3. УСТАНОВКА

Камера монтируется путем закрепления платформы с помощью 3-х дюбель-шурупов из комплекта поставки. Для подачи питания необходимо подключить кабель источника питания к штекеру питания камеры.

ВНИМАНИЕ: +12 Вольт подключается к центральному выводу штекера питания.

4. КОМПЛЕКТ КАМЕРЫ

- | | |
|---|---------|
| - камера с кабелем подключения и разъемами на концах | - 1 шт. |
| - крепеж (дюбель-пробка + шуруп) | - 3 шт. |
| - стикер бумажный самоклеющийся - предостережение "Ведется видеонаблюдение" | - 1 шт. |
| - паспорт | - 1 шт. |
| - упаковочная коробка | - 1 шт. |

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Камеру следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -50°C до +60°C и относительной влажности воздуха до 95%. Условия транспортировки и хранения в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям ГОСТ 15150-69.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Камера должна эксплуатироваться в соответствии с требованиями действующих правил эксплуатации электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 Вольт. Подключение камеры к источнику питания осуществляется при отключенном напряжении питания.

Зарядите, пожалуйста, камеру от старой батареи, если таковая имеется, а также при повреждении корпуса.

Оборудование не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 12 месяцев с даты продажи, но не более 24 месяцев с даты изготовления. В случае отсутствия документов о продаже гарантия действует в течение 24 месяцев с даты изготовления.

Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:

- механические, термические, химические повреждения корпуса и других элементов изделия;
- электрический пробой входных и выходных каскадов;
- авария в сети питания.

Гарантия не распространяется на изделие с нарушенной гарантийной пломбой.

В случае, если Ваше изделие марки «СТ» будет нуждаться в гарантийном и послегарантийном обслуживании, просим обращаться к региональному дилеру/продавцу, у которого Вы приобрели это изделие или в территориальный авторизованный сервисный центр, адрес которого можно найти на сайте www.st-tm.ru в разделе «контакты» или «тех.поддержка».

Срок службы изделия 24 месяца с даты изготовления.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Камера ST-3011 SIMPLE сер.№ _____ соответствует техническим условиям ТУ 4372-001-00032537-2016 и признана годной к эксплуатации.

Сделано в России.

Изготовитель: ООО «Ист Трейд».

Адрес: Россия, г. Иркутск, ул. Военный городок, дом 2, офис 2

Дата изготовления: сентябрь 2016 г.

Продавец (наименование и адрес): _____

М.п. _____

реклама

Дата продажи: _____

www.kodoss.ru



Рис.1 Схема подключения




Рис.2 Подключение разъемов



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Перед началом всех работ внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, которая даст Вам необходимые рекомендации.

КОДОС

Максимальная температура окружающей среды, при которой допускается эксплуатация, а также при повреждении корпуса.