ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

		Параметр	Значение
Основные		Максимально подключается камер	6
		Всего подключается микрофонов	1RCA / IP зависит от камеры
		Всего видеовыходов	3 (HDMI, VGA, BNC)
		Поддерживаемые видео кодеки	H.264 /H.265
		Дополнительные возможности	Поддержка передачи аналогового сигнала на дальние расстояния, AoC (только TVI)
Видео	Аналог	Кол-во аналоговых видеовходов	4 BNC
		Поддерживаемые стандарты	AHD / TVI / CVI / CVBS
		Максимальное разрешение подключаемых аналоговых камер	до 8Мп AHD/TVI /CVI
	IP	Макс. кол-во подключаемых IP	6
		Макс. разрешение подключаемых IP камер	8Мп
		Максимальный битрейт IP камеры (Kbps)	8192
		Протоколы подключения IP камер	Onvif (16.12)
	Запись	Аналоговые камеры (разрешение/скорость)	8Мп Lite(8к/с(только 1-й канал)); 5Мп Lite(12к/с) ; 4Мп Lite(15к/с) 3Мп(15к/с(только 1-й канал)); 2Мп(15к/с); 720P(30к/с);
		IP камеры (разрешение / скорость)	до 8Мп (25 к/с (зависит от камеры))
	Воспроизведение	Кол-во одновременно воспроизв.каналов	1~4
		Дополнительные функции воспроизведения	Воспроизведение, пауза, стоп, перемотка назад, ускоренное воспроизведение, замедленное воспроизведение, полноэкранный режим, выбор потока, выбор резервн. копии, снимок, управление клипами, защита клипа, цифр. зум, SMART поиск
Аудио		Количество / тип аудиовходов	1/RCA
		Количество / тип аудиовыходов	1/RCA
		Поддерживаемые аудиокодеки	G.711
		Дополнительно	AoC (только TVI, зависит от видеокамеры)
Тревога		Детекторы	движения, потери видео, закрытия объектива,вторжения, пересечения линии, звука
		Обработка тревожных сообщений	запись, звуковой сигнал, вывод на монитор сообщения, сообщение на электронную почту, реакция PTZ
Интерфейсы		USB интерфейс	2 USB 2.0
		Протоколы управления PTZ	Pelco-D, Pelco-P
		Количество подключаемых HDD	1
		Интерфейс HDD	SATA 3.0
		Максимальный объем подключаемых HDD	до 10Тб
Видеовыходы		Видеовыход (разрешение)	HDMI, VGA : 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz; CVBS:960H
		Режимы мультиэкрана	1/4/6/8/9
Сеть		Удаленный доступ	Просмотр /воспр-е записанного видео / управление
		Сетевой интерфейс	RJ-45 / 10/100 Mbps
		Максимальный вхдящий битрейт	48Mbps
		Максимальный исходящий битрейт	60Mbps
		Сетевые протоколы	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, DDNS, SMTP, RTSP, PPPoE, фильтр IP, ARP ,NAS
		Удаленный доступ	IE / Guard Station
		P2P	Guard Viewer
		Поддержка платформ	Android/Iphone/Windows (PC)
		Программное обеспечение	Guard Station, Guard Viewer, Guard Tools
		Макс.кол-во удаленных подключений (максимальное количество удаленно	128
		Дополнительно	ONVIF 16.12 (Profile S)
Общие параметры		Напряжение питания/ потребляемая мощность (без HDD)	12В / <8Вт
		Рабочая температура	-10°C ~ +55°C
		Габариты, мм. (без тары)	260 x 240 x 46 мм

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!
Перед началом всех работ внимательно ознакомьтесь с данной инструкшией, которая даст Вам необходимые рекомендашии.

Параметры по умолчанию:
Имя пользователя: admin
Пароль: (первоначальный пароль: 12345).
Задается пользователем при первом включении.

HDD не входит в комплект поставки. Функшия запись доступна только при установке соответствующего HDD в корпус регистратора. Не относится к радиоэлектронным средствам и высокочастотным устройствам, и не имеет в своем составе встроенных таковых. Не предназначен для негласного получения информашии (для негласной регистрашии видеоинформашии).

** Подробное описание функший можно найти на сайте wwww.st-tm.ru*
** Технические характеристики носят сугубо информативный характер и могут быть изменены без дополнительного уведомления.*

ПАСПОРТ

(на одну единицу продукции)

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР ЦИФРОВОЙ

ST SPACE TECHNOLOGY



модель:

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

1. НАЗНАЧЕНИЕ

ST-HVR-V04080– цифровой видеорегистратор, предназначен для обработки видео и аудио сигналов, поступающих от видеокамер систем охраны и микрофонов, с последующей записью на HDD, а также вывода изображения на экран монитора. Имеется возможность работы по сети. Встроенные детекторы движения экономят дисковое пространство. Управление и настройка производится: по локальной сети или с помошью USB-мыши входящей в комплект поставки.

2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Видеорегистратор состоит из корпуса с размешенными в нем печатными платами, устанавливаемого в него жесткого диска (в комплект поставки не входит), разъемов на задней панели.

- *H.264 / H.265 - стандарты сжатия видеосигнала;*
- *Два USB (USB 2.0);*
- *Мультиплексный режим работы - запись / резервное копирование / воспроизведение;*
- *Предзапись/постзапись по детектору движения : 0-60 сек/ 5-600 сек;*
- *Поддержка работы по сети, включая живое видео, удаленные настройки, скачивание записанного видео;*
- *Возможность просмотра и управления по сети ;*
- *Автовосстановление после аварийного отключения;*
- *Гибридный режим работы - 4 канала TVI/AHD/CVI/CVBS+2 IP (8Mp), макс. количество подключенных IP камер – 6 IP (8Mp).*

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- *видеорегистратор цифровой ..... - 1 шт.*
- *источник питания ~220/12 Вольт с кабелем и вилкой ..... - 1 шт.*
- *мышь для управления регистратором ..... - 1 шт.*
- *винты крепления HDD к регистратору ..... - 4 шт.*
- *кабель для подключения HDD с разъемами на концах ..... - 1 шт.*
- *кабель для передачи данных на HDD ..... - 1 шт.*
- *стикер бумажный самоклеяшийся – «Ведется видеонаблюдение» ..... - 1 шт.*
- *паспорт регистратора ..... - 1 шт.*
- *тарная упаковка ..... - 1 шт.*

Оборудование, входяшее в комплект поставки, конструкшионно спроектировано и может работать только с данным типом видеорегистраторов.

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Принцип работы основан на обработке и компрессии видео и аудио сигналов, подключаемых к регистратору. Для уменьшения объема записываемой информации и экономии дискового пространства видеосигнал сжимается по алгоритму H.264 /H.265 с последуюшим отображением на экране монитора и записью на HDD.

5. УСТАНОВКА

Регистратор является сложным электронным устройством. Монтаж, настройка регистратора может производиться только специалистами с должной квалификацией.

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Регистратор следует хранить в вентилируемом помешении при температуре от -50°С до +60°С и относительной влажности воздуха до 95%. Условия транспортировки и хранения в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям ГОСТ 15150-69.

7. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Регистратор должен эксплуатироваться в соответствии с требованиями действуюших правил эксплуатации электроустановок, находяшихся под напряжением до 1000 В.

Подключение регистратора к источнику питания осушествляется при отключенном напряжении питания. Запрешается включать видеорегистратор при открытой крышке изделия, а также при повреждении корпуса.

8. ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Оборудование не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер зашиты окружаюшей среды.

9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 24 месяцев с даты продажи, но не более 36 месяцев с даты изготовления. В случае отсутствия документов о продаже, гарантия действует в течении 36 месяцев с даты изготовления.

Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:

- *механические, термические, химические повреждения корпуса;*
- *электрический пробой входных и выходных каскадов*
- *авария в сети питания.*

Гарантия не распространяется на изделие с нарушенной гарантийной пломбой.

В случае, если Ваше изделие марки «ST» будет нуждаться в гарантийном и послегарантийном обслуживании, просим обращаться к региональному дилеру/продавцу, у которого Вы приобрели это изделие или в территориальный авторизированный сервисный центр, адрес которого можно найти на сайте www.st-tm.ru в разделе "контакты" или "тех.поддержка".

Срок службы изделия 36 месяцев с даты изготовления.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Видеорегистратор ST-HVR-V04080

сер.№_____ изготавливается в соответствии с директивами 2014/30/EU об электромагнитной совместимости, 2014/35/EU о низковольтном оборудовании и признан годным к эксплуатации.

Сделано в Китае

Изготовитель: Манжоули Смарт Технолоджи Продактс Ко., Лтд.

Адрес: Китай, 021400, г. Маньчжурия КНР, ул. СиньХуа торговый дом, подъезд 3, офис 3-5

www.intellectchina.cn

Импортер: юридическое лицо, уполномоченное принимать претензии и производить гарантийный ремонт и замену товара на территории РФ: ООО «Техника»

Адрес: 664075, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Байкальская, 203А, оф.23

Тел. +7 (9025) 69-81-96

Дата изготовления: июль 2021 г.

Продавец (наименование и адрес):

_____

Дата продажи: _____ г. Подпись продавца

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru