9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

ИП ST-S162POE сер.№_____ изготавливается в соответствии с директивами 2014/30/EU об электромагнитной совместимости, 2014/35/EU о низковольтном оборудовании.

Сделано в Китае.
Изготовитель: Манжоули Смарт Технолоджи Продактс Ко., Лтд.
Адрес: Китай, 021400, г. Маньчжурия КНР, ул. СиньХуа торговый дом, подъезд 3, офис 3-5
www.intellectchina.cn
Импортер: юридическое лицо, уполномоченное принимать претензии и производить гарантийный ремонт и замену товара на территории РФ:
ООО «Техника»
Адрес: 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская 203А, офис 23.
Тел.: 8(9025) 69-81-96

Дата изготовления: _____

Продавец (наименование и адрес): _____ М.П.

_____

Дата продажи: _____ / Подпись продавца


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

Выходное напряжение (номинальное)	48 Вольт 16 каналов(портов)
Номинальная нагрузка	до 30 Ватт на каждый порт
Входное напряжение	100-240 Вольт перем.тока
Зашита по току/напряжению от перегрузки	115%-150% от номинала
Зашита от короткого замыкания	есть
Соответствие стандартам EMI и EMS	En60950 (эл.магнитное излучение)
Тип разъема:данные/данные+питание	RJ-45
Рабочая температура эксплуатации	От -45° до +55°
Относительная влажность воздуха эксплуатации	
Габаритные размера ИП	440x285x45мм
Max.пропускная сп-ть	PoE порты - 100 Mb на канал

РАСПИНОВКА РАЗЪЁМА RJ45

Кабель 4 пары



1 - TxRx A+ (БО)
2 - TxRx A- (О)
3 - TxRx B+ (БЗ)
4 - TxRx C+ DC+ (С)
5 - TxRx C- DC+ (БС)
6 - TxRx B- (З)
7 - TxRx D+ DC- (БК)
8 - TxRx D- DC- (К)

Рис.1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



Порты 1...16 - Данные+PoE
Порты 17,18 - Данные(UP LINK)
Порты 19,20 - SFP

Рис.2



SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

1. НАЗНАЧЕНИЕ

ST-S162POE - источник питания, преобразователь статический (далее по тексту ИП PoE), предназначен для обеспечения проводных сетей напряжением 48 Вольт. Напряжение сети 220 Вольт переменного тока преобразуется в постоянное, стабилизированное, номиналом 48 Вольт. Модель имеет 16 выходных каналов (портов) до 30 Ватт каждый. Имеет опцию коммутации данных на 20 Ethernet портов (16 PoE/ / 2Up-Link/ 2SFP).

Применяется для IP-телефонии, точек доступа беспроводных сетей, IP-камер, сетевых концентраторов и других устройств, к которым нежелательно или невозможно проводить отдельный электрический кабель. Предназначен для установки в закрытых помещениях. ИП PoE поддерживает стандарт IEEE 802.3af и работает вместе с устройствами, которые поддерживают протокол IEEE 802.3af вариант B (с функцией PoE).

2. У… И ПРИ…

ИП PoE выполнен в м… жение питания поступает через штатный адаптер.

Выходное напряжение 48 Вольт поступает на штатные разъемы RJ-45. При перегрузке по току(КЗ) источник отключает питание нагрузке. После устранения причин перегрузки по току(КЗ), работоспособность восстанавливается автоматически.

3. УСТАНОВКА

Подключение нагрузки осуществляется кабелем категорий Cat5/Cat6 (максимальное расстояние от ИП PoE до потребителя до 100 метров)

ВНИМАНИЕ: *Несоблюдение полярности подключения может привести к выходу из строя подключаемых электронных устройств.*

4. КОМПЛЕКТ

Источник питания ST-S162POE	*1шт.*
Уголки крепления в стойку	*2 шт.*
Винты для крепления уголков	*8 шт.*
Паспорт	*1шт.*

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

ИП PoE следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -50°С до +50°С и относительной влажности воздуха до 95%.

Условия транспортировки и хранения в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должны соответсвовать условиям ГОСТ 15150-69.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При эксплуатации ИП PoE следует соблюдать «Правила технической эксплуатации и правила техники безопасности для электроустановок до 1000 Вольт». Монтаж должен осуществляться квалифицированным специалистом, прошедшим специальную подготовку.

7. ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Оборудование не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы… принятия специальных мер защиты окружающей среды.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 12 месяцев с даты продажи, но не более 24 месяцев с даты изготовления. В случае отсутствия документов о продаже, гарантия действует в течение 24 месяцев с даты изготовления.

Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:

- *механические, термические, химические повреждения корпуса.*
- *электрический пробой входных или выходных каскадов.*
- *авария в сети питания.*

Гарантия не распространяется на изделие с нарушенной гарантийной пломбой.

В случае, если Ваше изделие марки «ST» будет нуждаться в гарантийном и послегарантийном обслуживании, просим обращаться к региональному диллеру/продавцу, у которого Вы приобрели это изделие или в территориальный авторизированный сервисный центр, адрес которого можно найти на сайте www.st-tm.ru в разделе «контакты» или «тех.поддержка».

Срок службы изделия 24 месяца с даты изготовления.

ВНИМАНИЕ!

Подключение к PoE портам оборудования, не предназначенного для работы с PoE, может привести к выходу из строя подключаемых устройств.

ВНИМАНИЕ!

Технические характеристики изделия носят сугубо информативный характер и могут быть изменены для улучшения потребительских свойств без дополнительного уведомления.

** Подробное описание функций можно найти на сайте www.st-tm.ru*

SEC.RU | Короткий путь к информации

Скачано с sec.ru