

Параметр	Значение
Основные	Разрешение
	2,1 МР (1920*1080)
	Кодек сжатия
	H.264, H.264+, H.265, 265+
Кап-во кадров в секунду	25 к/с
	Кап-во потоков видео
	2
Фокусное расстояние	2,8 мм (95°)
	Тип объектива
	Фиксированный
Сенсор	1/3" Progressive Scan CMOS
	Светочувствительность
	0 Lux с LED
	Электронный затвор
Видео	1/50–1/10000
	Функции улучшения изображения
BLC / D-WDR / 2-DNR / 3-DNR / AGC / Defog	
	Дополнительно
	переворот изображения, зеркало
Детекторы	движения, закрытия объектива
	Smart
	Обнаружение вторжения в область, пересечение линии, детектор человека
Дальность подсветки	до 20 м
	Количество и тип LED
	2 LED (3500K)
Дополнительно	Smart IR
	Аудио входы / выходы
Аудио	1 (RCA) / -
	Кодек сжатия аудио
	G.711A
Битрейт	до 8Mbps
	Протоколы подключения к регистраторам
Сеть	Onvif 2.4 (Profile S / Profile G / Profile T)
	Сетевые протоколы
TCP / IP / RTSP / FTP / DHCP / DDNS / NTP / UPnP / шифрование IP	
	Удаленный доступ
IE (v.6 и выше) / CMS	
	P2P
	Xtreme
Напряжение питания	12В
	Максимальная потребляемая мощность
PoE	<6 Вт
	Опция* Сплиттер (802.3af(вариант A/B))
Тип корпуса (форм-фактор)	Купол
	Материал корпуса
Металл	
	Регулировка кронштейна
3D-Ось	
	Рабочая температура
-45°... +60°С	
	Степень защищенности / вандализмостойкость
IP65 / -	

* Работоспособность видеокamеры при низких температурах гарантируется только при постоянном присутствии питающего напряжения. При длительном отсутствии напряжения питания, может потребоваться значительное время на прогрев радиоэлементов и восстановление работоспособности.

*

Технические характеристики изделия несут сугубо информативный характер и могут быть изменены без дополнительного

ПРИМЕЧАНИЕ: Камера не закамуфлирована под предметы другого функционального назначения и не имеет объектив с вынесенным зрачком входа (PIN-HOLE). Видеокamera не имеет записывающего устройства.

Параметры по умолчанию:
IP адрес: 192.168.0.100
Имя пользователя: admin
Пароль: не установлен (пустое поле)

* Подробное описание функций
можно найти на сайте
www.st-tm.ru

ПАСПОРТ

(на одну единицу продукции)

КАМЕРА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ
ЦВЕТНАЯ



модель:



SEC.RU

Короткий путь к информации

Скачано с sec.ru

СОЕДИНЕНИЕ



Рис. 1 Схема подключения видеокмеры




Рис. 2 Подключение проводов




Рис.3 Схема подключения PoE

* PoE сплиттер входит в комплект по запросу покупателя.

ВНИМАНИЕ! При подключении питающего напряжения 12 Вольт к видеокмере соблюдайте полярность.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

ST-S2511 – камера телевизионная цветная, предназначена для преобразования оптического изображения в двоичный код по технологии IP, с последующей передачей на устройства обработки и хранения по проводным линиям связи.

2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Камера формирует пакеты данных и передает их на компьютер, NVR или DVR-Hybrid для последующей обработки и хранения.

3. УСТАНОВКА

Камера монтируется путем закрепления платформы с помощью дюбель-шурупов из комплекта поставки. Для подачи питания необходимо подключить кабель источника питания к разъему питания видеокмеры.

4. КОМПЛЕКТ КАМЕРЫ

- камера с кабелем для подключения 1 шт.
 - крепеж (дюбель-пробка + шуруп) 4 шт.
 - шестигранный ключ 1 шт.
 - стикер бумажный самоклеящийся - предостережение "Ведется видеонаблюдение" 1 шт.
 - паспорт 1 шт.
 - упаковочная коробка 1 шт.
- * - PoE сплиттер (опция)

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Камеру следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -50°C до $+60^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха до 95%. Условия транспортировки и хранения в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям ГОСТ 15150-69.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Камера должна эксплуатироваться в соответствии с требованиями действующих правил эксплуатации электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 Вольт.

Подключение видеокмеры к источнику питания осуществляется при отключенном напряжении питания. Запрещается включать видеокмеру при открытой крышке изделия, а также при повреждении корпуса.

7. ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Оборудование не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 12 месяцев с даты продажи, но не более 24 месяцев с даты изготовления. В случае отсутствия документов о продаже гарантия действует в течение 24 месяцев с даты изготовления.

Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:

- механические, термические, химические повреждения корпуса и других элементов изделия;
- электрический пробой входных и выходных каскадов;
- авария в сети питания.

Гарантия не распространяется на изделие с нарушенной гарантийной пломбой.

В случае, если Ваше изделие марки «ST» будет нуждаться в гарантийном и послегарантийном обслуживании, просим обращаться к региональному дилеру/продавцу, у которого вы приобрели это изделие или в территориальный авторизованный сервисный центр, адрес которого можно найти на сайте www.st-tm.ru в разделе «Где купить».

Срок службы изделия 24 месяца с даты изготовления.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Камера ST-S2511 сер.№ изготавливается в соответствии с директивами 2014/30/EU об электромагнитной совместимости и 2011/65/EU об ограничении содержания вредных веществ, и признана годной к эксплуатации.

Сделано в Китае.

Изготовитель: Манжоули Смарт Технолоджи Продактс Ко., Лтд.
Адрес: Китай, 021400, г. Маньчжурия КНР, ул. СиньХуа

торговый дом, подъезд 3, офис 3-5

www.intellectchina.cn

Импортер: юридическое лицо, уполномоченное принимать претензии и производить гарантийный ремонт и замену товара на территории РФ: ООО «Техника»

Адрес: 664075, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Байкальская, 203А, оф. 23.

Тел. +7 (9025) 69-81-96

Дата изготовления: май 2021 г.

м.п.

Полпавет (наименование и адрес)

Дата продажи:

Скачано с sec.ru