

|            | Параметр                                   | Значение                                                              |
|------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Основные   | Разрешение                                 | 2,1 МР (1920*1080)                                                    |
|            | Кодек сжатия                               | H.264, H.264+, H.265, 265+                                            |
|            | Кол-во кадров в секунду                    | 25 к/с                                                                |
|            | Кол-во потоков видео                       | 2                                                                     |
| Оптика     | Фокусное расстояние                        | 2,8 мм (95°)                                                          |
|            | Тип объектива                              | Фиксированный                                                         |
|            | Сенсор                                     | 1/3" Progressive Scan CMOS                                            |
| Видео      | Светочувствительность                      | 0 Lux с LED                                                           |
|            | Электронный затвор                         | 1/50–1/10000                                                          |
|            | Функции улучшения изображения              | BLC / D-WDR / 2-DNR / 3-DNR / AGC / Defog                             |
|            | Дополнительно                              | переворот изображения, зеркало                                        |
| Тревога    | Детекторы                                  | движения, закрыли объектива                                           |
|            | Smart                                      | Обнаружение вторжения в область, пересечение линии, детектор человека |
| Посветка   | Дальность подсветки                        | до 20 м                                                               |
|            | Количество и тип LED                       | 2 LED (3500K)                                                         |
| Аудио      | Дополнительно                              | Smart IR                                                              |
|            | Аудио входы / выходы                       | 1 (RCA) / -                                                           |
|            | Кодек сжатия аудио                         | G.711A                                                                |
| Сеть       | Битрейт                                    | до 8Mbps                                                              |
|            | Протоколы подключения к регистраторам      | Onvif 2.4 (Profile S / Profile G / Profile T)                         |
|            | Сетевые протоколы                          | TCP / IP / RTPSP / FTP / DHCP / DDNS / NTP / UPnP / фильтрация IP     |
|            | Удаленный доступ                           | IE (v.6 и выше) / CMS                                                 |
|            | P2P                                        | Хмуге                                                                 |
| Питание    | Напряжение питания                         | 12В                                                                   |
|            | Максимальная потребляемая мощность         | <6 Вт                                                                 |
|            | PoE                                        | Опция* Сплиттер (802.3af(вариант А/В))                                |
| Исполнение | Тип корпуса (форм-фактор)                  | Купол                                                                 |
|            | Материал корпуса                           | Металл                                                                |
|            | Регулировка кронштейна                     | 3D-Ось                                                                |
|            | Рабочая температура                        | -45°... +60°С                                                         |
|            | Степень защищенности / вандализмостойкость | IP65 / -                                                              |

\* Работоспособность видеокamеры при низких температурах гарантируется только при постоянном присутствии питающего напряжения. При длительном отсутствии напряжения питания, может потребоваться значительное время на прогрев радиоэлементов и восстановление работоспособности.

\*

Технические характеристики изделия несут сугубо информативный характер и могут быть изменены без дополнительного уведомления.

**КОДОС**

Максимально надёжное российское оборудование • СКУД • СОТ • ОС • ИСБ

# ПАСПОРТ

(на одну единицу продукции)

КАМЕРА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ  
ЦВЕТНАЯ



**ПРИМЕЧАНИЕ:** Камера не закамуфлирована под предметы другого функционального назначения и не имеет объектив с вынесенным зрачком входа (PIN-HOLE). Видеокamera не имеет записывающего устройства.

Параметры по умолчанию:  
IP адрес: 192.168.0.100  
Имя пользователя: admin  
Пароль: не установлен (пустое поле)

\* Подробное описание функций  
можно найти на сайте  
[www.st-tm.ru](http://www.st-tm.ru)

EAC



модель:

**ST-S2511**

реклама

[www.kodos.ru](http://www.kodos.ru)

## СОЕДИНЕНИЕ



Рис. 1 Схема подключения видеокамеры




Рис. 2 Подключение проводов




Рис.3 Схема подключения PoE

\* PoE сплиттер входит в комплект по запросу покупателя.

**ВНИМАНИЕ!** При подключении питающего напряжения 12 Вольт к видеокамере соблюдайте полярность.

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

ST-S2511 – камера телевизионная цветная, предназначена для преобразования оптического изображения в двоичный код по технологии IP, с последующей передачей на устройства обработки и хранения по проводным линиям связи.

## 2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Камера формирует пакеты данных и передает их на компьютер, NVR или DVR-Hybrid для последующей обработки и хранения. Для изменения настроек используется WEB интерфейс. Питание видеокамеры осуществляется от внешнего стабилизированного источника питания 12 вольт.

## 3. УСТАНОВКА

Камера монтируется путем закрепления платформы с помощью дюбель-шурупов из комплекта поставки. Для подачи питания необходимо подключить кабель источника питания к разъему питания видеокамеры.

## 4. КОМПЛЕКТ КАМЕРЫ

- камера с кабелем для подключения ..... - 1 шт.
  - крепеж (дюбель-пробка + шуруп) ..... - 4 шт.
  - шестигранный ключ ..... - 1 шт.
  - стикер бумажный самоклеящийся - предостережение "Ведется видеонаблюдение" ..... - 1 шт.
  - паспорт ..... - 1 шт.
  - упаковочная коробка ..... - 1 шт.
- \* - PoE сплиттер (опция)

## 5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Камеру следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от  $-50^{\circ}\text{C}$  до  $+60^{\circ}\text{C}$  и относительной влажности воздуха до 95%. Условия транспортировки и хранения в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям ГОСТ 15150-69.

## 6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Камера должна эксплуатироваться в соответствии с требованиями действующих правил эксплуатации электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 Вольт.

Подключение видеокамеры к источнику питания осуществляется при отключенном напряжении питания. Запрещается включать видеокамеру при открытой крышке изделия, а также при повреждении корпуса.

## 7. ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Оборудование не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

## 8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 12 месяцев с даты продажи, но не более 24 месяцев с даты изготовления. В случае отсутствия документов о продаже гарантия действует в течение 24 месяцев с даты изготовления.

Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:

- механические, термические, химические повреждения корпуса и других элементов изделия;
- электрический пробой входных и выходных каскадов;
- авария в сети питания.

Гарантия не распространяется на изделие с нарушенной гарантийной пломбой.

В случае, если Ваше изделие марки «ST» будет нуждаться в гарантийном и послегарантийном обслуживании, просим обращаться к региональному дилеру/продавцу, у которого вы приобрели это изделие или в территориальный авторизованный сервисный центр, адрес которого можно найти на сайте [www.st-tm.ru](http://www.st-tm.ru) в разделе «Где купить».

Срок службы изделия 24 месяца с даты изготовления.

## 9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Камера ST-S2511 сер.№ ..... изготавливается в соответствии с директивами 2014/30/EU об электромагнитной совместимости и 2011/65/EU об ограничении содержания вредных веществ, и признана годной к эксплуатации.

Сделано в Китае.

Изготовитель: Манжоули Смарт Технолоджи Продактс Ко., Лтд.  
Адрес: Китай, 021400, г. Маньчжурия КНР, ул. СиньХуа торговый дом, подъезд 3, офис 3-5  
[www.intellectchina.cn](http://www.intellectchina.cn)

Импортер: юридическое лицо, уполномоченное принимать претензии и производить гарантийный ремонт и замену товара на территории РФ: ООО «Техника»

Адрес: 664075, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Байкальская, 203А, оф. 23.

Тел. +7 (9025) 69-81-96

Дата изготовления: май 2021 г.

м.п.

Подпись (наименование и адрес):

реклама

Полн. продолж.

С-ИСБ

[www.kodess.ru](http://www.kodess.ru)