

	Параметр	Значение
Основные	Разрешение	8MP (3840*2160)
	Кодек сжатия	H.264, H.265
	Кол-во кадров в секунду	8МП x 15 к/с; 5МП/4МП/ 2МП x 25 к/с
	Кол-во потоков видео	2
Оптика	Фокусное расстояние	2,8 мм (Гор. 106°/ Верт. 57° /Диаг. 126°)
	Тип объектива	Фиксированный
Видео	Сенсор	1/2,7" Progressive Scan CMOS
	Светочувствительность	0,001Lux(цвет) / 0,005Lux (с IR)
	Электронный затвор	1/50-1/10000
	Функции улучшения изображения	BLC/DWDR/DNR/AGC/AWB/Антитуман
	Дополнительно	переворот изображения, зеркало
Подсветка	Дальность подсветки	до 25 м
	Количество и тип LED	6 IR LED
	ИК- фильтр	Механический
	Дополнительно	Smart IR
Аудио	Входы / выходы	Встроенный микрофон / -
	Кодек сжатия аудио	G.711A
Сеть	Битрейт	до 9Mbps
	Протоколы подключения к регистраторам	NETIP/Onvif 2.4 (Profile S)
	Сетевые протоколы	TCP/IP/RTSP/FTP/DHCP/DDNS/NTP/UPnP/SNMP/ IP-фильтр (черный и белый список)
	Удаленный доступ	Google Chrome / Microsoft Edge / IE (v.6 и выше) / CMS
	P2P	Xmeye
Питание	Напряжение питания	12В
	Максимальная потребляемая мощность	6Вт
Исполнение	PoE (тип A / B)	Опция* Сплиттер (802.3af(вариант A/B))
	Тип корпуса (форм-фактор)	Купол
	Материал корпуса	Металл
	Регулировка кронштейна	3D-Ось
	Рабочая температура	-45...+60
	Степень защищенности / вандалостойкости	IP65 / -

* Работоспособность видекамеры при низких температурах гарантируется при постоянном присутствии питающего напряжения. При длительном отсутствии напряжения питания, может потребоваться значительное время на прогрев радиоэлементов и восстановление работоспособности.

** Технические характеристики изделия носят сугубо информативный характер и могут быть изменены без дополнительного уведомления.



ПРИМЕЧАНИЕ: Камера не закамouflирована под предметы другого функционального назначения и не имеет объектив с вынесенным зрачком входа (PIN-HOLE).
Видеокамера не имеет записывающего устройства



Параметры по умолчанию:
Имя пользователя: "admin"
Пароль: не установлен (пустое поле)
IP адрес: 192.168.0.100

Подробное описание функций
можно найти на сайте
www.st-tm.ru

EAC

ПАСПОРТ

(на одну единицу продукции)

КАМЕРА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ

ST SPACE
TECHNOLOGY



Модель: ST-SX8533

v.2

Линейка «LIGHT»

СОЕДИНЕНИЕ



Рис. 1 Схема подключения видеокамеры




Рис. 2 Подключение проводов

Внимание: PoE сплиттер в комплекте (опция*)




Рис.3 Схема подключения PoE

* PoE сплиттер входит в комплект по запросу покупателя.

ВНИМАНИЕ! При подключении питающего напряжения 12 Вольт к видеокамере соблюдайте полярность.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

ST-SX8533 – камера телевизионная, предназначена для преобразования оптического изображения в двоичный код по технологии IP, с последующей передачей на устройства обработки и хранения по проводным линиям связи.

2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Камера формирует пакеты данных и передает их на компьютер, NVR или DVR-Hybrid для последующей обработки и хранения.

3. УСТАНОВКА

Камера монтируется путем закрепления платформы с помощью дюбель-шурупов из комплекта поставки. Для подачи питания необходимо подключить кабель источника питания к штекеру питания камеры.

4. КОМПЛЕКТ КАМЕРЫ

- камера с кабелем подключения и разъемами на концах - 1 шт.
- крепеж (дюбель-пробка + шуруп) - 4 шт.
- ключ шестигранный - 1 шт.
- стикер бумажный самоклеящийся - предостережение "Ведется видеонаблюдение" - 1 шт.
- колпачок защитный, ПВХ, для изоляции LAN (RJ-45) разъема от влаги - 1 шт.
- паспорт - 1 шт.
- упаковочная коробка - 1 шт.

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Камеру следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -50°C до +60°C и относительной влажности воздуха до 95%.

Условия транспортировки и хранения в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям ГОСТ 15150-69.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Камера должна эксплуатироваться в соответствии с требованиями действующих правил эксплуатации электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 Вольт.

Подключение камеры к источнику питания осуществляется при отключенном напряжении питания.

Запрещается включать камеру при открытой крышке изделия, а также при повреждении корпуса.

7. ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Оборудование не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 12 месяцев с даты продажи, но не

гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:

- механические, термические, химические повреждения корпуса и других элементов изделия;
- электрический пробой входных и выходных каскадов;
- авария в сети питания;
- следы некачественного ремонта или вмешательства в схему.

Гарантия не распространяется на изделие с нарушенной гарантийной пломбой.

В случае, если Ваше изделие марки «СТ» будет нуждаться в гарантийном и послегарантийном обслуживании, просим обращаться к региональному дилеру/продавцу, у которого Вы приобрели это изделие или в территориальный авторизованный сервисный центр, адрес которого можно найти на сайте www.st-tm.ru.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Камера ST-SX8533 сер.№ изготавливается в соответствии с директивой 2014/30/EU об электромагнитной совместимости и 2011/65/EU об ограничении содержания вредных веществ, и признана годной к эксплуатации.

Сделано в Китае.
Изготовитель: Манжоули Смарт Технолоджи Продактс Ко., Лтд.

Адрес: Китай, 021400, г. Маньчжурия КНР, ул. СиньХуа торговый дом, подъезд 3, офис 3-5 www.intellectchina.cn

Импортер: юридическое лицо, уполномоченное принимать претензии и производить гарантийный ремонт и замену товара на территории РФ: ООО «Ист Трейд»

Адрес: 121087, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филевский парк, пр-д Береговой, д. 5А, к.2, кв.124

Тел. 8 (800) 775-20-90

Дата изготовления: ноябрь 2024 г.

Продавец (наименование и адрес):

м.п.



SEC.RU

Короткий путь к информации

отсутствия документов гарантия действует 24 месяца с даты изготовления.

Дата продажи:

Скачано с sec.ru