

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Параметр	Значение
Основные	Разрешение	3 Мр (2304x1296)
	Кодек сжатия	H.265/H.264/M-JPEG
	Кол-во кадров в секунду	30 к/с
	Кол-во потоков видео	3
Оптика	Угол обзора по диагонали/ по горизонтали/ по вертикали	5-100мм (63.60°- 4.54°/ 51.70°- 3.85° / 30.49°- 2.16°)
	Тип объектива	PTZ
	Оптический зум	20x
	Цифровой зум	16x
Видео	Сенсор	1/2.8" Starlight Technology
	Светочувствительность	0,003 Lux (цвет) / 0 Lux (ч/б с IR)
	Электронный затвор	1-1/100000
	Функции улучшения изображения	BLC /True WDR (120dB) /HLC/ AGC/MGC/2D/3D-DNR /AWB /MWB /Антилицо
Подсветка	Дополнительно	ROI / 8 приватных зон
	Дальность подсветки	до 100 м
	Количество и тип LED	4 IR LED
	ИК- фильтр	Механический
Хранение	Дополнительно	Smart IR (переключается зумом)
	Наличие слота для SD-карты	Есть
	Тип карты	microSD
	Максимальный объем SD-карты	до 256 Гб
Тревога	Smart функции	Автотрекинг, детектор движения, обнаружение закрытия объектива, пересечение линии, обнаружение вторжения в зону, оставленные предметы, украденные предметы, режим захвата лица, подсчет людей
Сеть	Битрейт	до 16384 Kbps
	Протоколы подключения к регистраторам	ONVIF (PROFILE S/T/G), SDK
	Сетевые протоколы	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP,SSL/TLS
	Удаленный доступ	IE10+/Chrome 45.0+ / Firefox 52.0+/Edge 79+ / Guard station
PTZ	Р2Р	GuardViewer
	Скорость поворота по горизонтали	до 80°/сек
	Скорость поворота по вертикали	до 80°/сек
	Скорость зумирования	<4 сек.
Питание	Кол-во предустановок	1024 предустановки, 16 патрулей по 64 предустановке в каждой по 1800 сек.
	Напряжение питания	12V±25%,
	Максимальная потребляемая мощность	< 20 Вт
	PoE	802.3at
Исполнение	Тип корпуса	Поворотный
	Материал корпуса	Металл+пластик
	Крепление	Настенный кронштейн (пакуются отдельно от видеокамеры, в индивидуальной таре)
	Рабочая температура	-45...+60 С
	Степень защищенности / класс защиты	IP66 / -

ПАСПОРТ

(на одну единицу продукции)

ВИДЕОКАМЕРА ЗАПИСЫВАЮЩАЯ

ST SPACE
TECHNOLOGY



МОДЕЛЬ:
ST-VA3640
PRO

* Работоспособность видеокамеры при низких температурах гарантируется при постоянном присутствии питающего напряжения. При длительном отсутствии напряжения питания, может потребоваться значительное время на прогрев радиоэлементов и восстановления работоспособности.
** Технические характеристики носят сугубо информативный характер и могут быть изменены без дополнительного уведомления.

ПРИМЕЧАНИЕ: Камера не закамуфлирована под предметы другого функционального назначения и не имеет объектив с вынесенным зрачком входа (PIN-HOLE).

ВНИМАНИЕ! Имя пользователя по умолчанию для доступа ко всем параметрам: "admin" Пароль: 12345
IP адрес: 192.168.0.100

* Подробное описание функций можно найти на сайте
www.st-tm.ru

EAC

КОДОС

Максимально надёжное российское оборудование

СКУД · СОТ · ОС · ИСБ
www.st-tm.ru
www.kodos.ru



1 - LAN+PoE; 2 - Питание +12В.

Рис.1 Схема подключения





Рис. 2 Подключение проводов видеокamеры



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Перед началом всех работ внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, которая даст Вам необходимые рекомендации.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

ST-VA3640- видеокamera записывающая. Предназначена для записи изображения с сохранением записанной информации на накопитель - micro SD карту. Примечание: запись от стороннего внешнего источника видеоизображения невозможна.

2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Камера формирует пакеты данных и записывает их на носитель - micro SD карту. Пользователь может параллельно получать эту информацию на компьютер, NVR, DVR-Hybrid. Для конфигурации и изменения настроек камеры используется встроенный WEB интерфейс. Питание видеокamеры осуществляется от внешнего стабилизированного источника питания 12 Вольт, постоянного тока или источника PoE(802.3af).

3. УСТАНОВКА

Камера монтируется при помощи крепежа, входящего в комплект поставки. Для подачи питания необходимо подключить кабель в точку питания к разъему питания видеокamеры.

ВНИМАНИЕ! При подключении питающего напряжения 12 Вольт к видеокamере соблюдайте полярность.

4. КОМПЛЕКТ КАМЕРЫ

- камера с кабелем для подключения видеокamеры..... - 1 шт.
- кронштейн крепления камеры к стене* - 1 шт.
- колпачок защитный PBX для изоляции LAN (Rj45) разъема от влаги - 1 шт.
- стикер бумажный самоклеящийся-предостережение «Ведется видеонаблюдение» - 1 шт.
- паспорт - 1 шт.
- упаковочная коробка - 1 шт.

* кронштейн пакуется отдельно от видеокamеры, в индивидуальной таре

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Камеру следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -50°C до +60°C и относительной влажности воздуха до 95%.

Условия транспортировки и хранения в транспортной таре и на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям ГОСТ 15150-69.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Камера должна эксплуатироваться в соответствии с требованиями действующих правил эксплуатации электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 Вольт.

Подключение видеокamеры к источнику питания осуществляется при отключенном напряжении питания. Запрещается включать видеокamеру при открытой крышке изделия, а также при повреждении корпуса.

7. ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Оборудование не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 24 месяцев с даты продажи, но не более 36 месяцев с даты изготовления устройства. В случае отсутствия документов о продаже гарантия действует в течение 36 месяцев с даты изготовления.

Гарантия не распространяется на изделие с нарушенной гарантийной пломбой.

Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:

- механические, термические, химические повреждения корпуса и других элементов изделия, некалтифицированный ремонт;
- электрический пробой входных и выходных каскадов;
- авария в сети питания.

В случае, если Ваше изделие марки «СТ» будет нуждаться в гарантийном и послегарантийном обслуживании, просим обращаться к региональному дилеру/продавцу, у которого Вы приобрели это изделие или в территориальный авторизованный сервисный центр, адрес которого можно найти на сайте www.st-tm.ru

Срок службы изделия 36 месяцев с даты изготовления.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Камера ST-VA3640 сер.№

изготавливается в соответствии с директивой 2014/30/EU об электромагнитной совместимости и 2011/65/EU об ограничении содержания вредных веществ, и признана годной к эксплуатации.

Сделано в Китае.

Изготовитель: Манжоули Смарт Технолоджи Продактс Ко., Лтд.

Адрес: Китай, 021400, г. Маньчжурия КНР, ул. СиньХуа торговый дом, подъезд 3, офис 3-5

www.intellectchina.cn

Импортер: юридическое лицо, уполномоченное принимать претензии и производить гарантийный ремонт и замену товара на территории РФ: ООО «Ист Трейд»

Адрес: 121087, г.Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Филевский парк, пр-д Береговой, д.5А,к.2 кв.124
Тел. 8 (800) 775-20-90

Дата изготовления: март 2023 г.

Продавец (наименование и адрес):

М.П. реклама