STARK COUNTRY — ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ ДЛИТЕЛЬНОЙ АВТОНОМИИ

- Загородные дома
- Газовые котельные
- Насосы и твердотопливные котлы
- Охранно-пожарные системы
- Системы видеонаблюдения
- Медицина
- Банки
- Магазины
- HORECA
- IT оборудование



STARK COUNTRY 1000 ONLINE ONE RT (20A)

ВСЕ ЛУЧШЕЕ В ОДНОМ

- Высокий коэффициент мощности 1ВА = 1Вт
- Гибкость расширения автономии
- Впечатляющий КПД режим Online 94%
- Двойное преобразование тока AC DC DC AC
- Широкий диапазон зарядного тока!
- С заботой заряжает АКБ
- Smart вариант для IT!
- Самые тихие в своем сегменте!



ONE PRO KIT + QUICK START KIT

stark COUNTRY

SEC.RU | Короткий путь к информации

Скачано с sec.ru

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Топология ONLINE, время переключения на батареи 0мс
- Единичный выходной коэффициент мощности 1000 ВА = 1000 Вт
- Единичный входной коэффициент мощности PF>99%
- Невероятно мощное зарядное устройство 1-20А с 3 ступенями заряда
- Превосходная экономичность (до 94% в режиме Online)
- Трехмостовая схема инвертора
- Возможность комплектования встроенными батареями****
- Быстро зарядит более 10 внешних батарейных модулей
- Интеллектуальное управление вентиляторами
- Удвоенное количество выходных розеток
- Возможность удалённого мониторинга SNMP / Wi-Fi / AS400***
- Микропроцессорное управление
- Функция перезапуска в режиме ONLINE после полного разряда АкБ
- ONE Pro Kit (контейнер для установки встроенных АКБ и набор перемычек)*
- Quickstart Kit (кабели для подключения АКБ и коммуникаций)
- Гарантия 36 месяцев на ИБП при использовании с рекомендуемыми АКБ****. В остальных случаях – 24 месяца.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ИБП

Размеры, Ш×В×Г **440×86×379 мм (2U)** Вес** **6,5 кг**

МОЩНОСТЬ
1000 ВА
1000 Вт

ВРЕМЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ НА АКБ
0 мс

ВХОДНОЙ СИГНАЛ
Допустимый диапазон напряжения **110-300 В**
Напряжение, АС **230 В**
Частота **50 Гц**

ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ
Постоянная стабилизация напряжения
Чистая синусоида
Напряжение, АС **230 В**
Частота **50 Гц**

Допустимая температура эксплуатации **от 0°С до +40°С**

Допустимая температура хранения **от -15°С до +50°С**

Допустимая относительная влажность (без образования конденсата) **от 0% до 90%**

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ*

Номинальное напряжение: **24 В DC**

Количество последовательно соединенных 12В аккумуляторов: **×2 шт**

Емкость аккумулятора: **до 400 Ач**

Максимальный зарядный ток (программируемый)
От 1 до 20 А
шаг регулировки 1 Ампер

РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ ДО 36 МЕСЯЦЕВ

***РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ**

ИБП и тип установки АКБ \ Марка АКБ	Ventura future generation energy	BB Battery Best & Best	Sonnenschein	Sprinter
	Серия	Серия	Серия	Серия
1000 ONLINE ONE RT (20A) Внешние АКБ длительная автономия	GP, GPL, FT	–	A400, A500	P , XP
1000 ONLINE ONE RT (20A) Встроенные АКБ короткая автономия	HR1234W ****	HR 9-12 **** HRL 9-12XP ****	–	–

РАСЧЕТНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ ОТ АКБ С УЧЕТОМ КПД ИНВЕРТОРА

Нагрузка \ Количество АКБ	2×9 Ач* Встроенные АКБ	2×40 Ач*	2×75 Ач*	2×100 Ач*	2×200 Ач*
100 ВТ	1,2 ч.	8 ч.	17,5 ч.	23 ч.	>40 ч. Не рекомендуется разряжать более 24 часов
200 ВТ	30 мин.	3,3 ч.	7,5 ч.	10 ч.	>24 ч.
400 ВТ	15 мин.	1,3 ч.	3 ч.	4,5 ч.	11,5 ч.
600 ВТ	9 мин.	50 мин.	1,9 ч.	2,5 ч.	6,5 ч.
800 ВТ	5 мин.	30 мин.	1,5 ч.	2 ч.	4,5 ч.

powerconcept BATTERY SOLUTIONS

на территории РФ и в странах СНГ

ООО «ПАУЭРКОНЦЕПТ»
+7 495 786 97 48 (Москва)
8 800 250 97 48
Бесплатные звонки по России
info@powerconcept.ru

* Аккумуляторы приобретаются дополнительно

** Вес приведен без аккумуляторов

*** Оборудование приобретается отдельно

**** Рекомендуемые АКБ имеют характеристики, подходящие для быстрого разряда увеличенным током, и прошли тестирование на производстве.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru