



Интегрированная система безопасности "Стрелец-Интеграл"

**Оповещатель пожарный световой радиоканальный
Табло-РР-ПРО**

Паспорт
СТФВ.425543.007 ПС
Ред. 2.4

1 Общие сведения и основные технические характеристики

1.1 Настоящий паспорт распространяется на Оповещатель пожар-
ный световой радиоканальный
Табло-РР-ПРО (далее – Устройство).

1.2 Устройство предназначено для работы с контроллерами радио-
канальных устройств «Панель-1-ПРО» СТФВ.425557.038 и «Панель-2-
ПРО» СТФВ.425557.039 (далее – контроллерами).

1.3 Устройство функционирует в составе Интегрированной си-
стемы безопасности (ИСБ) "Стрелец-Интеграл" и предназначено для
оповещения людей о чрезвычайной ситуации или указания путей эва-
куации.

1.4 Устройство позволяет запрограммировать включение опове-
щения по любым из следующих событий: "Тревога", "Пожар", "Неис-
правность", "Взлом", "Снятие с охраны", "Снятие с охраны под принуж-
дением".

Типы срабатывания устройства: "Непрерывное", "Меандр".

Устройство допускает введение программируемой задержки сра-
батывания от 3 с до 4 мин, а также ограничения времени срабатывания
от 1 мин до 1 ч.

1.4 Устройство содержит радиоканальный контроллер (далее –
РР), предназначенный для увеличения дальности действия радиоканала
ИСБ.

1.5 Устройство питается от внешнего источника постоянного тока
с выходным напряжением 9-27 В, и имеет возможность питаться от

встроенного резервного литий-ионного аккумулятора с номинальным рабочим напряжением 3,7 В и ёмкостью 2,6 А·ч (тип – РКCELL ICR18650). При отключении внешнего источника питания, устройство автоматически переходит на резервное питание от аккумулятора. Аккумулятор поставляется установленным в устройство. Для его подключения требуется удалить изолирующую пленку.

1.6 Устройство допускает возможность выбора при программировании уровня яркости свечения светодиодного модуля.

1.7 Для обмена информацией с контроллерами используется радиоканал. Рабочая частота находится в диапазоне 866-868 МГц (литера А); 864-865; 868,0-868,2; 868,7-869,2 МГц (литера С).

1.8 Устройство сейсмостойко при воздействии землетрясений интенсивностью 9 баллов по MSK-64 при уровне установки над нулевой отметкой до 70 м по ГОСТ 30546.1-98.

1.9 Устройство сохраняет работоспособность в следующих условиях:

- температура окружающей среды – от минус 30 до плюс 55 °С;
- относительная влажность – до 93 % при 40 °С.

1.10 Степень защиты оболочки устройства – IP43.

1.11 Средний срок службы устройства – не менее 10 лет.

1.12 Габаритные размеры устройства, не более – 320×125×65 мм.

1.13 Масса устройства, не более – 0,55 кг.

2 Комплектность

2.1 Комплект поставки устройства соответствует указанному в Таблице 2.1.

Таблица 2.1

Обозначение документа	Наименование и условное обозначение	Количество
СТФВ.425543.007	Оповещатель пожарный световой радиоканальный Табло-РР-ПРО	1 шт.
СТФВ.425543.007 ПС	Комплект принадлежностей: Вкладыши Паспорт Памятка по применению	1 компл. 1 экз. 1 экз.*
*допускается поставка по 1 экз. на партию/групповую упаковку		

3 Свидетельство о приемке

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ Устройство изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации. Отметка ОТК
--

4 Гарантии изготовителя

4.1 Изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

4.2 На устройство устанавливается гарантийный срок 1 год со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

На устройство установлен гарантийный срок 5 лет со дня отгрузки с предприятия-изготовителя при покупке устройства у авторизованного дилера предприятия-изготовителя.

Список авторизованных дилеров размещается на сайте завода-изготовителя www.argus-spectr.ru.

4.3 Воспользоваться правом на гарантию возможно при предоставлении паспорта устройства и документов о приобретении устройства у одного из авторизованных дилеров.

4.4 Гарантийные обязательства не распространяются на устройство при обнаружении свидетельств нарушения правил эксплуатации, при обнаружении нарушений монтажа элементов, при отсутствии заводских номеров, а также на корпусные элементы в случае их механического повреждения и на элементы питания.

4.5 Устройства, у которых во время гарантийного срока службы будет выявлено несоответствие требованиям эксплуатационной документации, безвозмездно ремонтируются или заменяются предприятием-изготовителем.

4.6 В случае устранения неисправности устройства по гарантии, гарантийный срок службы продлевается на время, в течение которого устройство не использовалось.

Адрес предприятия-изготовителя:

ООО «АРГУС-СПЕКТР»

197342, Санкт-Петербург, Сердобольская, 65А

Тел./факс: 703-75-01, 703-75-05

Тел.: 703-75-00

E-mail: mail@argus-spectr.ru

www.argus-spectr.ru

24.03.2025