

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ TRASSIR MiniNVR AF Pro 16/32



TRASSIR MiniNVR AF Pro – сетевой видеорегистратор для построения систем видеонаблюдения на базе IP-камер. Включает возможность подключения к TRASSIR CMS (ПО для централизованного управления масштабной системой видеонаблюдения TRASSIR).
Запись, воспроизведение и отображение до 32 каналов, в зависимости от модели видеорегистратора.



Описание задней панели видеорегистратора¹:

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Разъем блока питания 12В | 5. Разъем HDMI для подключения монитора |
| 2. Разъем RJ-45 для Ethernet | 6. Разъем D-SUB для подключения монитора |
| 3. Разъём USB 3.0 | 7. Аудиовходы/аудиовыходы |
| 4. Блок разъемов USB 2.0 | 8. Кнопка включения |

¹ Внешний вид, количество и расположение разъемов могут отличаться.

Производитель оставляет за собой право изменить комплектацию и конфигурацию видеорегистратора без ухудшения его основных характеристик.

Характеристики устройства:

Операционная система	TRASSIR OS (на базе ОС Linux)
Каналов видео	AF Pro 16: до 16 IP видеокамер TRASSIR, TRASSIR Eco, ActiveCam, ActiveCam Eco, HiWatch, Hikvision, Wisenet, Dahua AF Pro 32: до 32 IP видеокамер TRASSIR, TRASSIR Eco, ActiveCam, ActiveCam Eco, HiWatch, Hikvision ² , Wisenet, Dahua
Разрешение записи ³	до 8 Мегапикселей на канал (в зависимости от IP-камеры ⁴)
Суммарный поток записи	до 256Мбит/с
Формат сжатия	H.265+, H.265, H.264, MPEG4 или MJPEG (в зависимости от IP-камеры ⁴)
Размер архива	до 2 HDD размером 2.5"/3.5" любого объема
Сетевые интерфейсы	1 Ethernet 10/100/1000 Мбит/с
USB интерфейсы	2 USB 2.0 и 1 USB 3.0 на задней панели
Видеовыходы ⁵	1 D-SUB и 1 HDMI
Максимальное разрешение вывода	D-SUB / HDMI: FullHD
Аудиовходы/выходы	1 аудиовход (jack 3.5мм) ⁶ 1 аудиовыход (jack 3.5мм)
Габариты (ШхГхВ), мм	440 x 293.6 x 44.5
Напряжение питания	DC 12В
Потребляемая мощность	до 30Вт (без HDD)
Рабочий температурный режим	10...30°C
Размеры упаковки, мм	490 x 400 x 130
Вес БРУТТО, кг	5.5

² Одновременный (локальный и удаленный) просмотр встроенных архивов с камер Hikvision ограничен 4-мя каналами. На камерах Hikvision не поддерживается аппаратная аналитика (детектор автомобильных номеров).
³ Для отображения видео в разрешении 8 Мегапикселей необходимо включить в TRASSIR аппаратное ускорение.
⁴ Список поддерживаемых IP видеокамер и возможных режимов их работы находится на сайте www.dssl.ru
⁵ К видеорегистратору можно подключить два независимых монитора.
⁶ Поддерживается работа только с активным микрофоном.

Комплектация:

- | | |
|--|------|
| • Видеорегистратор с TRASSIR OS (в сборе и упаковке) | 1шт. |
| • Блок питания 12В (5А) | 1шт. |
| • Кабель питания | 1шт. |
| • Мышь | 1шт. |
| • Комплект крепежа с винтами для стойки 19" | 1шт. |
| • Винты для крепления HDD 3.5" | 8шт. |
| • Винты для крепления HDD 2.5" | 8шт. |
| • Технический паспорт изделия | 1шт. |
| • Гарантийный талон | 1шт. |
| • Руководство пользователя на видеорегистратор | 1шт. |

Гарантийное обслуживание:

- Два года гарантии на видеорегистратор со дня продажи, но не более 30 месяцев со дня производства.
- При отсутствии гарантийного талона, гарантийный срок определяется со дня производства.
- Гарантийное обслуживание по программе "[Сервер на замену](#)".

Техническая поддержка
105082, ул.Бакунинская, 71
тел/факс +7(495) 783 72 87
www.dssl.ru support@dssl.ru

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА	СЕРИЙНЫЙ НОМЕР УСТРОЙСТВА
НОМЕР КЛЮЧА ЗАЩИТЫ	