



Сенсорная кнопка выхода TS-MAGIC

ПАСПОРТ

И

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

Назначение

Кнопка предназначена для работы в системах КУД или других слаботочных системах. Кнопка имеет подсветку зоны сенсора, что позволяет использовать ее в местах с недостаточной освещенностью. При прикосновении к кнопке и ее срабатывании цвет подсветки меняется с синей на зеленую.

Замечания по установке: не устанавливайте кнопку на металлические поверхности, вблизи радиопередающих устройств (роутеров, радиосигнализаций и т.п.), силовых цепей или выключателей, это может вызывать ложные срабатывания или не устойчивую работу.

Характеристики

Материал корпуса	Пластик
Питание / потребляемый ток	12В / не более 40мА
Коммутируемое напряжение / ток	не более 28В/3А
Размеры	86 x 50 x 20 мм
Рабочая температура	-20...+50 град.С

Примечание: устройство не содержит драгоценных металлов требующих учета при хранении, списании или утилизации.

Комплект поставки

Кнопка – 1шт.

Комплект крепежа -1 шт.

Подключение

Красный	– +12В
Черный	– Общий
Желтый	– COM (центральный контакт реле)
Белый	– NC (нормально замкнутый контакт реле)
Зеленый	– NO (нормально разомкнутый контакт реле)

Установка кнопки

Отверните фиксирующий винт внизу корпуса, снимите заднюю крышку. Закрепите заднюю крышку корпуса на стене. Подключите соединительные провода. Установите верхнюю часть и заверните фиксирующий винт.

Правила хранения и транспортировки

Хранение изделия в потребительской таре должно соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69.

Утилизация

Изделие утилизировать как бытовую технику без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

Техническое обслуживание

Техническое обслуживание изделия должно проводиться не реже одного раза в год и должно включать: проверку работоспособности изделия, проверку целостности корпуса изделия, надёжности креплений, контактных соединений, очистку корпуса изделия от пыли и грязи.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Срок службы изделия – 5 лет.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с даты продажи.

Сведения о сертификации

Изделие не подлежит обязательной сертификации, не требует подтверждение соответствия согласно Постановления Правительства РФ от 01.12.2009 N 982 и не попадает под требования технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 020/2011 и ТР ТС 004/2011.

Сделано в Китае.

Изготовитель: Шэньчжэнь Кэмель Секьюрити Ко, ЛТД.КНР, пров. Гуандун, г. Чжуншань, р-н Дуншэн, ш. Дунган, 18

Импортер: ООО "Логист", 109156, Г. Москва, ул. Саранская, дом 4/24, помещение XV, офис 2.

Тел.: (495) 739-22-83, <http://www.tantos.pro>, E-mail: info@tantos.pro.

Параметры и характеристики изделия могут меняться без предварительного уведомления.

Актуальную версию паспорта смотрите на сайте www.tantos.pro, на странице устройства.

