

1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА
1.1 НАЗНАЧЕНИЕ

ТАП КМ-2 предназначена для обеспечения двухсторонней дуплексной связи с домофонами типа ЦИФРАЛ CCD-2094 или аналогичными в многоквартирных домах и подъездах в качестве переговорного устройства, а также для дистанционного открывания электромагнитного замка входной двери. ТАП КМ-2 предназначена для работы в следующих условиях:

- Температура окружающего воздуха от +5 до +40°C;
- Относительная влажность воздуха не более 95% при температуре плюс 30°C.

1.2 ФУНКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- | | |
|---|-----------|
| 1. Ток потребления в режиме «Разговор» | 18-22 мА |
| 2. Напряжение в линии при установленной на корпус трубки | 1,5–2,5 В |
| 3. Напряжение в линии при поднятой трубке | 5,8–6,5 В |
| 4. ТАП КМ-2 обеспечивает выполнение следующих функций: | |
| - подачу звуковой сигнализации при получении вызывного сигнала от блока вызова; | |
| - двухстороннюю дуплексную связь с блоком вызова; | |
| - дистанционное открывание входной двери. | |
| 5. Габаритные размеры, мм, не более | 200x55x43 |
| 6. Масса ТАП КМ-2, кг, не более | 0,15 |

1.3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол-во
ТАП ЦИФРАЛ КМ-2	1 шт.
Комплект крепежный:	
Шуруп 4x25 ГОСТ 1145-80	2 шт.
Дюбель	2 шт.

1.4 УПАКОВКА

Для упаковки ТАП КМ-2 применяются коробки из гофрированного картона. В каждую коробку укладывается 48 комплектов ТАП КМ-2 и одно руководство по эксплуатации.

2. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

ТАП КМ-2 устанавливается в вертикальном или горизонтальном положении в любой точке квартиры. Подключение ТАП КМ-2 к линии домофона производится в порядке, изложенном в руководстве по эксплуатации соответствующей модели домофона и с соблюдением полярности. После подключения к линии трубку установить на корпус ТАП КМ-2.

Схема электрическая принципиальная ТАП ЦИФРАЛ КМ-2 приведена в приложении А.

3. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

ТАП КМ-2 в упаковке завода изготовителя можно перевозить любым видом крытого транспорта. ТАП КМ-2 следует хранить в упаковке завода-изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от плюс 5 до плюс 40°C и относительной влажности не более 80% при температуре плюс 25°C. Коробки с ТАП КМ-2 должны быть уложены в штабеля (не более 8 коробок по высоте) на стеллажах на высоте не менее 0,15 м от пола.

4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует безотказную работу ТАП ЦИФРАЛ КМ-2 в течение 12-ти месяцев с момента продажи, но не более 18-ти месяцев после даты выпуска при условии соблюдения потребителем правил хранения, монтажа, эксплуатации и рекомендаций, изложенных в настоящем руководстве. В случае обнаружения дефектов, возникших при работе устройства в течение гарантийного срока, предприятие-изготовитель гарантирует бесплатное устранение неисправности. ТАП КМ-2 рассчитано на непрерывную работу в течение 5 лет с момента продажи.

Гарантийный ремонт изделия производится при наличии на нем даты изготовления и штампа ОТК. Пересылка ТАП КМ-2 предприятию-изготовителю для ремонта осуществляется за счет покупателя.

Предприятие-изготовитель не принимает претензий на некомплектность и механические повреждения ТАП КМ-2 после продажи.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и электрическую схему ТАП КМ-2 изменения, не влияющие на основные параметры изделия.

ТАП ЦИФРАЛ КМ-2 не подлежит бесплатному гарантийному обслуживанию в следующих случаях:

- при наличии механических повреждений и дефектов, вызванных неправильным подключением или внешними воздействиями;
- при самовольном изменении конструкции, электрической схемы или комплектации изделия;
- если был проведен ремонт лицом, не имеющим на это соответствующего разрешения.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности (гарантия не распространяется) за следующие виды неисправностей:

- неисправности, вызванные попаданием внутрь ТАП КМ-2 посторонних предметов, веществ, жидкостей;
- неисправности, вызванные использованием нестандартных материалов и запасных частей;
- неисправности, вызванные стихией, пожаром или другими причинами, не зависящими от предприятия-изготовителя.

5. ЛИСТ УПАКОВОЧНЫЙ

НАИМЕНОВАНИЕ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	КОЛ-ВО
ТАП ЦИФРАЛ КМ-2	ЦФРЛ.468624.021	48 шт.
Упаковка		1 шт.
Руководство по эксплуатации	ЦФРЛ.468624.021 РЭ	1 шт.

Дата упаковки _____

Упаковщик _____

Штамп ОТК _____

ПРИЛОЖЕНИЕ А**Схема электрическая принципиальная ТАП ЦИФРАЛ КМ-2**