

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Турникет полноростовой роторный

ЛКД-ТП1-21-10

Турникет полноростовой роторный

ЛКД-ТП1-21-20



ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Роторный полноростовой турникет с корпусом в полимерном покрытии и створками из нержавеющей стали предназначен для организации контроля доступа на объектах с повышенными требованиями к безопасности.

Турникет предназначен для установки на проходных образовательных, административных, промышленных учреждений, в складские или служебные помещения, где требуется усиленная степень защиты.

Отличительная особенность ЛКД-ТП1-21-20 - модуль подогрева и двухслойное покрытие корпуса (полимерный цинкогрунт с полимерным покрытием).

Формирователи прохода (боковые стенки) турникета решётчатые, защищены вертикальными планками (квадратная труба 40 x 40 мм) с зазором 140 мм.

Вращающаяся по вертикальной оси стойка разделена на три равных сектора с 10 горизонтальными планками (длина – 640 мм).

Управление турникетом осуществляется с помощью проводного пульта управления.

Турникет совместим с контроллерами систем контроля и управления доступом (СКУД) любых производителей.

Турникет полноростовой роторный ЛКД-ТП1-21-10	
Турникет полноростовой роторный ЛКД-ТП1-21-20	

Серийный номер: _____

Дата производства: _____

Дата отгрузки: _____

М. П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Характеристики ЛКД-ТП1-21-10 и ЛКД-ТП1-21-20

Полноростовой турникет используется для полного перекрытия зоны прохода и обеспечения повышенной безопасности режимных, промышленных, спортивных, транспортных объектов.

	ЛКД-ТП1-21-10	ЛКД-ТП1-21-20
Тип турникета	полноростовой роторный электромеханический	
Покрытие корпуса	полимерное покрытие, RAL 9007	полимерный цинкогрунт и полимерное покрытие RAL 9007
Материал преграждающих элементов	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь
Масса турникета, нетто	228 кг	233 кг
Напряжение питания турникета	10,8 – 27,2 В	* 21,6 – 27,2 В
Максимально потребляемый ток	2 А / 12В; 1А / 24 В	4,5 А / 12 В*; 5,8 А / 24 В
Количество направлений прохода	2	
Довод преграждающих планок	плавный, за счет демпфера	
Пропускная способность в режиме:		
- свободного прохода	50 чел./мин	
- однократного прохода	25 чел./мин	
Механизм	цинковое покрытие деталей, усиленные нержавеющие подшипники	
Температурный диапазон эксплуатации	от +1°С до +50°С	от -30°С до +50°С
Срок эксплуатации	10 лет	
Гарантийный срок эксплуатации	5 лет	
Наработка на отказ, не менее	4 600 000 циклов	
Особенности	нержавеющая сталь, подсветка зоны прохода, зуммер в пульте, защита от блокировки при давлении на преграждающий элемент, светодиодная индикация в пульте управления, тихая работа механизма	

* Для уличного турникета с напряжением 21,6 - 27,2 В, допустимо питание от 12 В, при условии, что температурный диапазон эксплуатации не будет падать ниже -15°С.
ВАЖНО! При монтаже уличного турникета на улице обязателен навес (рекомендуется использовать крышу ЛКД-КРП-1). Навес должен представлять из себя конструкцию со скатной крышей площадью от 2000*1600 мм, установленную над турникетом. При установке навеса непосредственно на турникет **запрещено** закреплять на него электрические кабели и провода.

Комплектация турникетов

Наименование	Количество:	
Каркас турникета	1 шт.	В КОМПЛЕКТАЦИЮ НЕ ВХОДЯТ, ПРИОБРЕТАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО: - комплект крепления (анкерные болты)
Крыша зоны прохода	2 шт.	
Преграждающий элемент	3 шт.	
Блок механизма с электроникой	1 шт.	
Формирователь прохода с табло	2 шт.	
Сужающий барьер	1 шт.	- блок питания (12В/3А) с аккумулятором 7 А*ч
Ключи разблокировки турникета	2 шт.	
Проводной пульт с кабелем длиной 10 метров	1 шт.	ДЛЯ УЛИЧНОГО ТУРНИКЕТА: - блок питания (24В/6А) с аккумуляторами
Кабель питания длиной 10 метров	1 шт.	
Комплект для монтажа:	1 комплект	- крыша ЛКД-КРП-1
- трафарет (шаблон)		
- метизы и прочие детали для сборки турникета		

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

1. Гарантийный срок изделия составляет 5 (пять) лет с момента ввода в эксплуатацию для турникетов, но не более 5,5 (пяти с половиной) лет с даты производства.
2. Гарантийный срок исчисляется с даты монтажа или ввода в эксплуатацию при наличии соответствующей отметки ниже.
3. При возникновении вопросов по работе изделия необходимо обращаться в организацию, которая осуществляла монтаж изделия или в которой оно было приобретено.
4. Гарантийный ремонт осуществляется заводом-изготовителем, сервисным центром или уполномоченной организацией по месту монтажа при наличии договора на техническое обслуживание.
5. Гарантия распространяется на все элементы устройства.
6. Гарантийный срок на оборудование сохраняется при условии соблюдения требований хранения, использования, предусмотренных к данному товару.

Продавец: _____ (наименование и адрес организации) Контактный телефон: _____ Дата продажи: « ____ » _____ 202 ____ г. М. П. _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)	
Продавец: _____ (наименование и адрес организации) Контактный телефон: _____ Дата продажи: « ____ » _____ 202 ____ г. М. П. _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)	
Неисправность: _____ _____ Внешний вид: _____ Приёмщик: _____ Дата приёма в ремонт: « ____ » _____ 202 ____ г.	Лицо, выполнившее ремонт: _____ Комплектующие: _____ Клиент: _____ Дата окончания ремонта: « ____ » _____ 202 ____ г.
Неисправность: _____ _____ Внешний вид: _____ Приёмщик: _____ Дата приёма в ремонт: « ____ » _____ 202 ____ г.	Лицо, выполнившее ремонт: _____ Комплектующие: _____ Клиент: _____ Дата окончания ремонта: « ____ » _____ 202 ____ г.