

ПАСПОРТ
Уличный коммутатор В-431-4Р1F2



1. Технические характеристики.

Общие:

Материал корпуса шкафа	Металл (толщина 1.2 мм)
------------------------	-------------------------

Коммутатор:

Интерфейсы	4 порта RJ-45 10/100 Мбит/с с поддержкой High PoE, 1 порт SFP 100 Мбит, автоопределение MDI/MDIX на всех портах
Стандарты PoE	IEEE 802.3af Power over Ethernet/PSE IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus/PSE
Тип питания PoE	End-Span
Архитектура	Store and Forward (с промежуточной буферизацией)
Таблица MAC-адресов	2K MAC с функцией автоматического обновления
Буфер данных	1 МБ
Коммутационная матрица	1 Гбит/с
Пропускная способность	1.488 Mpps @ 64 Б
Управление потоком	Все порты поддерживают управление потоком 802.3х в дуплексном и полудуплексном режимах

Эксплуатация:

Тип входного питания	220 В (АС)
Потребляемая мощность	До 96 Вт
Выходная мощность PoE	До 30 Вт на порт (56 В (DC))
Бюджет PoE	91 Вт
Рабочий диапазон температур	От -40 до +50°C
Класс защиты	IP54
Размеры (вхшхг)	400x310x120 мм
Вес	6 500 г
Способ монтажа	Настенный

2. Комплект поставки.

2.1	Электромонтажный шкаф (с установленным оборудованием)	1 шт.
2.2	Коммутатор STP-401HP	1 шт.
2.3	Источник питания 96 Вт 48В	1 шт.
2.4	Клеммник для включения заземления	1 шт.
2.5	Сальник для кабеля Ø18-25 мм	3 шт.
2.6	Замок-защелка для крепления на DIN-рейку	1 шт.
2.7	Автоматический выключатель модульный, двухполюсный (6 А)	1 шт.
2.8	SFP модуль WDM 1310/1550нм (Tx/Rx) 155Мбит/с 20 км	1 шт.
2.9	Оптический патчкорд	1 шт.
2.10	Оптический кросс с кабельным вводом, сплайс-кассетой и КДЗС гильзами	1 шт.
2.11	Проходной адаптер	1 шт.
2.12	Оптический пигтейл	1 шт.
2.13	Ключ	1 шт.
2.14	Упаковочная тара	1 шт.

3. Назначение.

Коммутатор В-431-4Р1F2 является готовым решением для организации уличного узла видеонаблюдения на 4 камеры с поддержкой питания по PoE и с подключением по оптическому кабелю на расстоянии до 20 км. PoE бюджет коммутатора составляет 91 Вт.

4. Установка.

ВНИМАНИЕ! Обязательным условием для использования оборудования в уличных условиях является заземление корпуса проводом сечением не менее 0,5 мм², а также использование грозозащиты, подключенной к заземлению в соответствии с ПУЭ. Воздушные линии и линии, прокладываемые по наружным стенам зданий и на чердаках, должны быть выполнены экранированным кабелем (или в металлорукаве) и заземлены с двух сторон.

СХЕМА КОММУТАЦИИ	
Контакт наборного зажима (Земля)	Подключение заземления (соединён с корпусом и дин-рейкой)
Контакты автоматического выключателя (Вход питания)	Подключение фазы и ноля переменного напряжения 220В, 50Гц

5. Утилизация.

Изделие утилизировать как бытовую технику согласно правилам, установленным органами самоуправления региона, в котором происходит утилизация.

6. Гарантийные обязательства.

Гарантийные обязательства представлены на сайте по ссылке:

<http://www.beward.ru/contact-us>

7. Свидетельство о приемке.

Уличный коммутатор В-431-4Р1F2 исправен, работоспособен и признан годным к эксплуатации.

Серийный номер изделия: _____

Дата продажи: _____

штамп
продавца

Внимание! Исправление даты не допускается.

Я, покупатель, проверил изделие на отсутствие механических, термических и прочих повреждений, а также комплектацию (изделие укомплектовано в полном объёме согласно данному паспорту). Оборудование получено мной в рабочем состоянии, претензий не имею.

От продавца _____
подпись

От покупателя _____
подпись

При отсутствии подписи со стороны продавца гарантийные условия на данный товар не распространяются.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ООО "НПП Бевард"
Сделано в России