

Параметры	Ед.изм.	Значение
ПЗС-матрица	люйм	1/3 CMOS
Фокусное расстояние	мм	2,8-12,0 (соответствует 85-20 градусам по горизонтали)
Разрешение по горизонтали	ТВЛ	800
Световая чувствительность	Лк	0,05 (ночь / ч/б) / 0,5 (день / цвет)
Электронный затвор	сек	Авто 1/50-1/20000
Сигнал/шум	Дб	≥50
Гамма-коррекция	Дб	0,45
Видеовыход на импедансе нагрузки 75Ω	В	1
Защита от переплюсовки	—	Есть
Напряжение питания	В	Стабилизированное 12 Вольт ±10%
Ток потребления	мА	50
Материал корпуса	—	Пластик
Рабочая температура*	°С	-10°... +60° при отн.влаж.80%
Степень защищенности	—	IP64
Масса брутто (комплект с упаковкой)	кг	0,3

* Работоспособность видеокамеры при низких температурах гарантируется при постоянном присутствии питающего напряжения. При длительном отсутствии напряжения питания, может потребоваться значительное время на прогрев радиоэлементов и восстановления работоспособности.

* Технические характеристики изделия носят сугубо информативный характер и могут быть изменены для улучшения потребительских свойств без дополнительного уведомления.




СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



ПАСПОРТ

(на одну единицу продукции)

**ВИДЕОКАМЕРА
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ЦВЕТНАЯ**

модель: St-1006

* Подробное описание функций можно найти на сайте www.st-tm.ru

www.st-tm.ru

1. НАЗНАЧЕНИЕ

St-1006 – видеокамера телевизионная цветная (далее по тексту “камера”), предназначенная для преобразования оптического изображения в электрический телевизионный сигнал, имеет одну матрицу ПЗС. Камера предназначена только для работы внутри помещений.

2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Камера формирует видеосигнал. Сигнал может непосредственно выводиться на бытовой ТВ-приемник (низкочастотный вход Video-IN), видеомонитор, видеомаягитрофон или устройство видеозаписи. Стандарт видеосигнала PAL. Питание видеокамеры осуществляется от внешнего, стабилизированного источника питания постоянного тока с напряжением 12 Вольт.

3. УСТАНОВКА

Камера монтируется при помощи крепежа, входящего в комплект поставки. Для подачи питания необходимо подключить кабель источника питания к штекеру питания видеокамеры.

ВНИМАНИЕ: +12 Вольт подключается к центральному выводу штекера питания.

4. КОМПЛЕКТ КАМЕРЫ

- камера с проводами подключения - 1 шт.
- ключ пластиковый для открытия корпуса - 1 шт.
- крепеж (дюбель + шуруп) - 3 шт.
- отвертка шлицевая, пластиковая для настройки объектива - 1 шт.
- стикер бумажный самоклеющийся - предупреждение "Ведется видеонаблюдение" - 1 шт.
- упаковочная коробка - 1 шт.
- паспорт - 1 шт.

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Камеру следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -20°C до +60°C и относительной влажности воздуха до 80%.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Камера должна эксплуатироваться в соответствии с требованиями действующих правил эксплуатации электроустановок, находящихся под напряжением до 100 Вольт. Подключение видеокамеры к источнику питания осуществляется при отключенном напряжении питания. Запрещается включать видеокамеру при открытой крышке изделия, а также при повреждении корпуса.

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 12 месяцев с даты продажи, но не более 24 месяцев с даты изготовления. В случае отсутствия документов о продаже, гарантия действует в течение 12 месяцев с даты изготовления.

Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:

- механические, термические, химические повреждения корпуса;
- электрический пробой входных и выходных каскадов;
- авария в сети питания.

Гарантия не распространяется на изделие с нарушенной гарантийной пломбой.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Камера St-1006 сер.№ соответствует техническим условиям ТУ 4372-001-58517328-2003 и признана годной к эксплуатации.

Сделано в Китае. Производитель: Manzhouli Smart Technology Products Co., Ltd.
<http://www.intellectchina.cn/>

Продавец:

М.П.

Дата продажи: