

Параметр	Значение
Основные	Разрешение 2,1MP (1920*1080)
	Кодек сжатия H.264, H.265
	Кол-во кадров в секунду 25 к/с
	Кол-во потоков видео 2
Оптика	Фокусное расстояние 3,6мм (80°)
	Тип объектива Фиксированный
Видео	Сенсор 1/2,7" Progressive Scan CMOS
	Светочувствительность 0,1Lux(цвет) / 0,01Lux (с IR)
	Электронный затвор 1/50-1/10000
	Функции улучшения изображения BLC / DWR / DNR / AGC
Подсветка	Дополнительно переверот изображения, зеркало
	Дальность подсветки до 20 м
	Количество и тип LED 3 IR LED
	ИК- фильтр Механический
Сеть	Дополнительно Smart IR
	Битрейт до 8Mbps
	Протоколы подключения к регистраторам Onvif 2.6 (Profile S)
	Сетевые протоколы TCP/IP/RTSP/FTP/DHCP/DDNS/NTTP/UPnP
Питание	Удаленный доступ IE, Chrome, Edge, Firefox / CMS
	P2P Xmeye
	Напряжение питания 12В
	Максимальный ток потребления < 7Вт
Исполнение	RoE (тип A / B) Опция* Сплиттер (802.3af(вариант A/B))
	Тип корпуса (форм-фактор) Купол
	Материал корпуса Пластик
	Регулировка кронштейна 3D-Ось
	Рабочая температура 0...+60
	Степень защищенности / вандастойкость IP54



ПРИМЕЧАНИЕ: Камера не закамуфлирована под предметы другого функционального назначения и не имеет объектив с вынесенным зрачком входа (PIN-HOLE). Видеокамера не имеет записывающего устройства.

ПАСПОРТ

(на одну единицу продукции)

КАМЕРА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ
ЦВЕТНАЯ

ST SPACE
TECHNOLOGY



Подробное описание функций
можно найти на сайте
www.st-tm.ru

EAC

модель: ST-S2542

СОЕДИНЕНИЕ

Стабилизированное
питание 12В



LAN-разъём(RJ45)

Рис. 1 Схема подключения видеокмеры



Рис.2 Подключение разъемов

* РоЕ сплиттер входит в комплект по запросу покупателя.

ВНИМАНИЕ! При подключении питающего напряжения 12 Вольт к видеокмере соблюдайте полярность.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

ST-S2542 – камера телевизионная цветная, предназначена для преобразования оптического изображения в двоичный код по технологии IP, с последующей передачей на устройства обработки и хранения по проводным линиям связи.

2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Камера формирует пакеты данных и передает их на компьютер, NVR или DVR-Hybrid для последующей обработки и хранения. Для изменения настроек используется WEB интерфейс. Питание видеокмеры осуществляется от внешнего стабилизированного источника питания 12 Вольт.

3. УСТАНОВКА

Камера монтируется путем закрепления платформы с помощью дюбель-шурупов из комплекта поставки. Для подключения к сети питания необходимо подключить кабель к разъему RJ45. Кабель питания подключается к разъему питания камеры.

4. КОМПЛЕКТ КАМЕРЫ

- камера с кабелем подключения и разъемами на концах 1 шт.
- крепеж (дюбель-пробка + шуруп) 3 шт.
- стикер бумажный самоклеящийся - предостережение "Ведется видеонаблюдение" 1 шт.
- паспорт 1 шт.
- упаковочная коробка 1 шт.

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Камеру следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -50°C до +60°C и относительной влажности воздуха до 95%.

Условия транспортировки и хранения в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям ГОСТ 15150-69.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Камера должна эксплуатироваться в соответствии с требованиями действующих правил эксплуатации электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 Вольт.

Подключение камеры к источнику питания осуществляется при отключенном напряжении питания.

Запрещается включать камеру при открытой крышке изделия, а также при повреждении корпуса.

7. ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Оборудование не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 12 месяцев с даты продажи, но не более 24 месяцев с даты изготовления. В случае отсутствия документов гарантия действует 24 месяца с даты изготовления.

Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:

- механические, термические, химические повреждения корпуса и других элементов изделия;

Максимальная нагрузка на кабель не должна превышать 10 кг.

- авария в сети питания.

Гарантия не распространяется на изделие с нарушенной гарантийной пломбой.

В случае, если Ваше изделие марки «СТ» будет нуждаться в гарантийном и послегарантийном обслуживании, просим обращаться к региональному дилеру/продавцу, у которого Вы приобрели это изделие или в территориальный авторизованный сервисный центр, адрес которого можно найти на сайте www.st-tm.ru в разделе «контакты» или «тех.поддержка».

Срок службы изделия 24 месяца с даты изготовления.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Камера ST-S2542 сер.№

изготавливается в соответствии с директивой 2014/30/EU об электромагнитной совместимости и 2011/65/EU об ограничении содержания вредных веществ, и признана годной к эксплуатации.

Сделано в Китае.

Изготовитель: Манжоули Смарт Технолоджи Продактс Ко., Лтд.

Адрес: Китай, 021400, г. Маньчжурия КНР, ул. СиньХуа торговый дом, подъезд 3, офис 3-5 www.intellectchina.cn

Импортер: юридическое лицо, уполномоченное принимать претензии и производить гарантийный ремонт и замену товара на территории РФ:

ООО «Ист Трейд»

Адрес: 664009, г. Иркутск, ул. Култукская, д.13, оф.219
Тел. 8 (800) 775-20-90

Дата изготовления: январь 2022 г.

Продавец (наименование и адрес):

М.П.

Дата продажи: _____ / _____ / Подпись продавца

реклама