

Блок светового оповещения «Тромбон IP-БСО»

исполнение 2

ДВТР.425629.017ПС

Паспорт



1 Назначение

Блок светового оповещения «Тромбон IP-БСО» исполнение 2 (далее - Блок, IP-прибор или изделие) предназначен для управления световыми оповещателями в составе системы звукового вещания и оповещения «Тромбон IP».

Блок обеспечивает управление световыми оповещателями при пожаре и других чрезвычайных ситуациях.

2 Технические характеристики

Напряжение питания	12 В/2 А или PoE AF
Напряжение питания световых оповещателей, В	12
Максимальный суммарный ток питания световых оповещателей, А	1,4
Количество зон (линий) светового оповещения	2
Количество входов управления линиями оповещения	2
Потребляемая мощность, не более, Вт	23
Релейный выход	2
Светодиодная индикация	Сеть, Готов
Количество LAN/PoE портов	1
Время с включения оповещения от командного импульса, не более	1 сек
Рабочая температура	0 °С до плюс 50 °С
Класс защиты	IP40
Относительная влажность воздуха	до 93 % при плюс 30 °С
Габаритные размеры, мм, не более	225x170x47 мм
Вес, не более, кг	0,75

Rev. 2 29.06.2026

По устойчивости к электромагнитным помехам IP прибор соответствует требованиям второй степени жёсткости соответствующих стандартов, указанных в Приложении Б ГОСТ Р 53325-2012.

IP прибор удовлетворяет нормам промышленных помех, установленным для оборудования класса Б по ГОСТ Р 30805.22.

3 Комплект поставки

Блок светового оповещения «Тромбон IP-БСО» исполнение 2	1 шт.
Блок питания 12 В/2 А	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Паспорт	1 шт.

4 Гарантийные обязательства

Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим условиям и работоспособность при соблюдении потребителем условий эксплуатации, изложенных в руководстве по эксплуатации.

В течение гарантийного срока изготовитель обязуется ремонтировать изделие за свой счет в случаях обнаружения в нем скрытых производственных дефектов или выхода его из строя. Самостоятельный ремонт потребителем не допускается. Доставка изделия к месту выполнения гарантийного ремонта и обратно выполняется за счёт потребителя.

Действие гарантии прекращается в следующих случаях:

- выхода изделия из строя по причине несоблюдения потребителем правил и условий эксплуатации;
- при обнаружении механических дефектов;
- самостоятельного ремонта изделия потребителем без письменного согласия изготовителя.

Гарантийный срок эксплуатации блока «Тромбон IP-БСО» исполнение 2 составляет 24 месяца с момента отгрузки потребителю.

Срок службы блока «Тромбон IP-БСО» исполнение 2 – не менее 10 лет с момента изготовления.

В рамках гарантийного периода потребитель вправе обратиться к производителю за обновлением программного обеспечения. Порядок обновления ПО оговаривается отдельно в каждом отдельном случае.

5 Сведения о приёмке

Прибор, серийный номер _____ дата изготовления _____
признан годным к эксплуатации.

Отметка ОТК: Подпись _____, штамп

МП

6 Сведения об изготовителе

Изготовитель: ООО «СОУЭ «Тромбон»

www.trombon.org, info@trombon.org, +7 (499) 788-92-16

Адрес производства: 390029, г. Рязань, ул. Высоковольтная 40А, литера Б

Служба поддержки, сервисный центр: 127018, г. Москва, ул. Складочная, д.1, стр.1

БЦ Станколит, подъезд 2, этаж 2, офис 1720

Телефоны: +7 (495) 789-39-18, +7 (800) 444-14-73