

Параметры	Характеристики
Видео входы	8 BNC разъемов
Аудио вход/выход	4/1 RCA разъемов
Видео выход	HDMI (1080P), VGA выход (1920x1080)
Стандарт видеосигнала	PAL
Передача сигнала тревоги	Сообщение на электронную почту
Компрессия видео/аудио сигнала	H.264 / G711A
Отображение	Мультикартинка, до 16 каналов
Скорость записи	AHD/TVI/CVI - 12 к/с, IP 2Мр/960Н - 25 к/с
Тип носителя данных	1 SATA 3.0 (до 8 Тб) 3.5"
Управление PTZ	RS485
Поддерживаемые форматы видео	AHD / TVI / CVI (до 2Мр) / IP (до 5Мр) / CVBS
Сеть	Удаленный просмотр по сети
	Сетевой интерфейс
	Сетевые протоколы
	Удаленный контроль
	Функция P2P
Поддержка мобильных устройств	Iphone, Android Phone
Напряжение питания сети (переменный ток)	110...240 Вольт
Напряжение питания от внешнего штатного источника (постоянный ток)	12В ± 10% / 2А
Допустимая рабочая температура окружающей среды	0°...+55°С
Относительная рабочая влажность воздуха	90%
Габаритные размеры	260*226*45 мм

Таблица 1. Режимы работы

960Н/AHD/TVI/CVI (1080Н(960x1080))	IP 1,3 Мр	IP 2 Мр	IP 5 Мр
8	—	—	—
4	4	—	—
—	—	16	—
—	16	—	—
—	—	—	4



* Технические характеристики носят сугубо информативный характер и могут быть изменены для улучшения потребительских свойств без дополнительного уведомления.



Параметры по умолчанию:
Имя пользователя: admin
Пароль: не установлен (пустое поле)

* Подробное описание функций
можно найти на сайте
www.st-tm.ru



HDD не входит в комплект поставки. Функция запись доступна только при установке соответствующего HDD в корпус регистратора. Не относится к радиоэлектронным средствам и высокочастотным устройствам, и не имеет в своем составе встроенных таковых. Не предназначен для негласного получения информации (для негласной регистрации видеосигнала).


УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Перед началом всех работ внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, которая даст Вам исчерпывающие рекомендации.

КОДОС
EAC

ПАСПОРТ

(на одну единицу продукции)

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР ЦИФРОВОЙ

модель: ST HDVR-082 AHD
www.kodos.ru
(v.2)

Максимально надёжное российское оборудование СКУД · СОТ · ОС · ИСБ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

ST HDVR-082 AHD – видеорегистратор цифровой, предназначен для обработки видео сигналов, поступающих от видеокамер, и аудио-сигналов от микрофонов, с последующей записью на HDD, а также вывода изображения на экран монитора. Имеется возможность работы по сети. Встроенные детекторы движения экономят дисковое пространство.

Управление и настройка производится: по локальной сети или с помощью USB-мыши, входящей в комплект поставки.

2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Видеорегистратор состоит из корпуса с размещенными в нем печатными платами, устанавливаемого в него жесткого диска (в комплект поставки не входит), кнопок управления на передней панели, разъемов на задней панели.

- H.264 стандарт сжатия видеосигнала;
- Два USB (USB 2.0). Один USB для подключения мыши, второй - для архивации;
- Винчестер 3.5" SATA 3.0, до 8 Тб;
- Мультиплексный режим работы - наблюдение / запись / архивирование / работа по LAN;
- Запись по детектору движения;
- Поддержка работы по сети, включая живое видео, удаленные настройки, скачивание записанного видео;
- Автоматическое восстановление работы системы при несанкционированном выключении питания;
- Разрешение записи - AHD/TVI/CVI - до 1080N, IP до 5Мр.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- | | |
|--|---------|
| - видеорегистратор цифровой | - 1 шт. |
| - источник питания ~220/12 Вольт с кабелем и вилкой | - 1 шт. |
| - мышь со скролом и кабелем подключения к USB разьему для управления регистратором | - 1 шт. |
| - винты крепления HDD к регистратору | - 4 шт. |
| - CD диск с подробным описанием и расширенной инструкцией по эксплуатации регистратора | - 1 шт. |
| - стикер бумажный самоклеящийся – предупреждение «Ведется видеонаблюдение» | - 1 шт. |
| - паспорт регистратора | - 1 шт. |
| - тарная упаковка | - 1 шт. |

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Принцип работы основан на обработке и компрессии видео и аудио сигналов, подключаемых к регистратору. Для уменьшения объема записываемой информации и экономии дискового пространства видеосигнал сжимается по алгоритму H.264 с последующим отображением на экране монитора и записью на HDD. Подробности принципа работы отображены в инструкции по эксплуатации на CD носителе из комплекта поставки.

5. УСТАНОВКА

Видеорегистратор является сложным электронным устройством. Монтаж, настройка регистратора может производиться только специалистами с должной квалификацией. Подробная инструкция по монтажу и настройке находится на CD диске из комплекта поставки.

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Видеорегистратор следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -50°C до +60°C и относительной влажности воздуха до 95%. Условия транспортировки и хранения в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должны соответствовать ГОСТ 15150-69.

7. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Видеорегистратор должен эксплуатироваться в соответствии с требованиями действующих правил эксплуатации электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 Вольт. Все подключения к видеорегистратору должны производиться только при отключенном напряжении питания видеорегистратора и периферийных устройств.

8. ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Оборудование не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 12 месяцев с даты продажи, но не более 24 месяцев с даты изготовления. В случае отсутствия документов о продаже, гарантия действует в течение 24 месяцев с даты изготовления.

Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:

- механические, термические, химические повреждения корпуса и других элементов изделия;
- электрический пробой входных и выходных каскадов;
- авария в сети питания.

Гарантия не распространяется на изделие с нарушенной гарантийной пломбой.

В случае, если Ваше изделие марки «СТ» будет нуждаться в гарантийном и послегарантийном обслуживании, просим обращаться к региональному дилеру/продавцу, у которого Вы приобрели это изделие или в территориальный авторизованный сервисный центр, адрес которого можно найти на сайте www.st-tm.ru в разделе «контакты» или «тех.поддержка».

Срок службы изделия 24 месяца с даты изготовления.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Видеорегистратор ST HDVR-082 AHD сер.№ изготавливается в соответствии с директивами 2014/30/EU об электромагнитной совместимости, 2014/35/EU о низковольтном оборудовании и признан годным к эксплуатации. Сделано в Китае.

Изготовитель: Манжоули Смарт Технолоджи Продактс Ко.,Лтд. Адрес: Китай, 021400, г. Маньчжурия КНР, ул. СиньХуа торговый дом, подъезд 3, офис 3-5

www.intellectchina.cn

Импортер: юридическое лицо, уполномоченное принимать претензии и производить гарантийный ремонт и замену товара на территории РФ: ООО «ТД КИТЫ»

Адрес: 664007, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 85

Тел. +7 (3952) 20-20-90

Дата изготовления: май 2019 г.

Продавец (наименование и адрес):

КОДОС

Максимально надёжное российское оборудование СКУД · СОТ · ОС · ИСБ

Дата продажи:

www.kodos.ru

реклама

М.П.

Подпись продавца