STARK COUNTRY — ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ ДЛИТЕЛЬНОЙ АВТОНОМИИ

- Загородные дома
- Газовые котельные
- Насосы и твердотопливные котлы
- Охранно-пожарные системы
- Системы видеонаблюдения
- Медицина
- Банки
- Магазины
- HORECA
- IT оборудование



STARK COUNTRY 3000 ONLINE ONE RT

ВСЁ ЛУЧШЕЕ В ОДНОМ

- Высокий коэффициент мощности 1ВА = 1Вт
- Впечатляющий КПД режим Online 95,5%
- Широкий диапазон зарядного тока!
- Двойное преобразование тока AC DC DC AC
- Самые тихие в своем сегменте!
- С заботой заряжает АКБ
- Smart вариант для IT!



stark COUNTRY

SEC.RU | Короткий путь к информации

Скачано с sec.ru

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Топология ONLINE, время переключения на батареи 0мс
- Единичный выходной коэффициент мощности 3000 ВА = 3000 Вт
- Единичный входной коэффициент мощности PF>99%
- Превосходная экономичность (до 95,5% в режиме Online)
- Настраиваемое зарядное устройство с 3 ступенями заряда
- Трехмостовая схема инвертора
- Интеллектуальное управление вентиляторами
- Режим ECO для энергосбережения
- Возможность удаленного мониторинга SNMP / Wi-Fi / AS400***
- Микропроцессорное управление
- Функция перезапуска в режиме ONLINE после полного разряда АКБ
- Quickstart Kit (кабели для подключения АКБ и коммуникаций)
- Гарантия 36 месяцев на ИБП при использовании с рекомендуемыми АКБ**. В остальных случаях – 24 месяца.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ИБП

Размеры, Ш×В×Г **440×86×450 мм** Вес* **7,9 кг**

МОЩНОСТЬ
3000 ВА
3000 Вт

ВРЕМЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ НА АКБ
0 мс

ВХОДНОЙ СИГНАЛ
Допустимый диапазон напряжения
110-300 В
Напряжение, АС
220 В
Частота
50 Гц

ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ
Постоянная стабилизация напряжения
Чистая синусоида
Напряжение, АС
220 В
Частота
50 Гц

Допустимая температура эксплуатации
от 0°С до +40°С

Допустимая температура хранения
от -15°С до +50°С

Допустимая относительная влажность (без образования конденсата)
от 0% до 90%

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ**

Номинальное напряжение: **96 В DC**

Количество последовательно соединенных 12В аккумуляторов: **×8 шт**

Емкость аккумулятора: **до 240 Ач**

Максимальный зарядный ток (программируемый)
1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12 А

****РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКБ**

Тип ИБП \ Марка АКБ	Ventura (future generation energy)	Sprinter	Sonnenschein
	Серия	Серия	Серия
3000 ONLINE ON RT	GP, GPL, FT, VTG	P, XP	A400, A500

РАСЧЕТНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ ОТ АКБ С УЧЕТОМ КПД ИНВЕРТОРА 0,9

Нагрузка \ Количество АКБ	8×9 Ач	8×40 Ач	8×75 Ач	8×100 Ач	8×200 Ач
1500 ВТ	15 мин.	1,5 ч.	3 ч.	4 ч.	12 ч.
1800 ВТ	10 мин.	1,3 ч.	2,5 ч.	3,5 ч.	9 ч.
2200 ВТ	7 мин.	1,1 ч.	2 ч.	3 ч.	6 ч.
2600 ВТ	6 мин.	50 мин.	2 ч.	2,5 ч.	5 ч.
3000 ВТ	5 мин.	35 мин.	1,5 ч.	2 ч.	4,5 ч.

* Вес приведен без аккумулятора.
** Аккумулятор(ы) приобретаются дополнительно.
*** Оборудование приобретается отдельно

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru