STARK COUNTRY — ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ ДЛИТЕЛЬНОЙ АВТОНОМИИ

- Загородные дома
- Газовые котельные
- Насосы и твердотопливные котлы
- Охранно-пожарные системы
- Системы видеонаблюдения
- Медицина
- Банки
- Магазины
- HORECA
- IT оборудование



STARK COUNTRY 3000 ONLINE RT

БОЛЬШЕ ЖИЗНИ И ТЕПЛА!

- Высокий коэффициент мощности
- Широкий диапазон зарядного тока!
- Двойное преобразование тока
- Режим ECO для экономии энергии
- Программируемые выходы




stark COUNTRY

SEC.RU | Короткий путь к информации

Скачано с sec.ru

ПРЕИМУЩЕСТВА



- Топология ONLINE, время переключения на батареи 0мс.
- Универсальный корпус Rack/Tower позволяет размещать ИБП как в 19" стойку, так и вертикально.
- Широкий диапазон входного напряжения.
- Настраиваемое зарядное устройство с 3 ступенями заряда.
- Защита АКБ от глубокого разряда и перезаряда.
- Высокая точность стабилизации напряжения и частоты.
- Режим ECO, для экономии электроэнергии.
- Программируемые выходные разъемы.
- Возможность удаленного мониторинга по SNMP или WIFI.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ИБП

Размеры, Д×Ш×В **630×438×88 мм (2U)** Вес* **12,4 кг**

МОЩНОСТЬ
3000 ВА
2700 Вт

ВРЕМЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ НА АКБ
0 мс

ВХОДНОЙ СИГНАЛ
Допустимый диапазон напряжения
110-300 В
Напряжение, АС
230 В
Частота
50 Гц

ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ
Постоянная стабилизация напряжения
Чистая синусоида
Напряжение, АС
230 В
Частота
50 Гц

Допустимая температура эксплуатации
от 0°С до +40°С

Допустимая температура хранения
от -15°С до +50°С

Допустимая относительная влажность (без образования конденсата)
от 0% до 90%

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ**

Номинальное напряжение: **72 В**

Количество последовательно соединенных 12В аккумуляторов: **×6 шт**

Емкость аккумулятора: **до 160 Ач**

Максимальный зарядный ток (программируемый)
1/2/4/6/8 А

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКБ:

Расширенная гарантия до 36 месяцев

Тип ИБП \ Марка АКБ	Ventura (future generation energy)	Sprinter	Sonnenschein
	Серия	Серия	Серия
3000 Online RT (8A)	GP, GPL, FT, VTG	P, XP	A400, A500

РАСЧЕТНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ ОТ АКБ С УЧЕТОМ КПД ИНВЕРТОРА 0,90

Нагрузка \ Количество АКБ	6x40 Ач	6x65 Ач	6x100 Ач	6x150 Ач
500 Вт	5 ч.	8 ч.	13,5 ч.	20 ч.
1000 Вт	2,5 ч.	2,5 ч.	6,5 ч.	9 ч.
1500 Вт	1,5 ч.	2 ч.	3,5 ч.	5,5 ч.
2000 Вт	1 ч.	1,5 ч.	2,5 ч.	4 ч.
2200 Вт	Менее 1 ч.	1 ч.	2 ч.	3,5 ч.

powerconcept BATTERY SOLUTIONS

на территории РФ и в странах СНГ

ООО «ПАУЭРКОНЦЕПТ»
+7 495 786 97 48 (Москва)
8 800 250 97 48
Бесплатные звонки по России
info@powerconcept.ru

* Вес приведен без аккумулятора.
**Аккумулятор(ы) приобретаются дополнительно.
*** Комплект креплений для монтажа в стойку приобретается отдельно.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru