

ЛКД-КД-7/1000-1; ЛКД-КД-7/1000-2

комплект аналогового видеодомофона

Паспорт

Комплект аналогового видеодомофона ЛКД-КД-7/1000 предназначен для организации двухсторонней системы аудио и видеосвязи. В составе комплекта аналоговая вызывная панель в корпусе из алюминиевого сплава, акриловой панелью с зеркальным эффектом, широкоугольной видеокамерой и углом обзора 130° и 7-дюймовый кнопочный монитор видеодомофона.



ЛКД-КД-7/1000-1 (Чёрный)



ЛКД-КД-7/1000-2 (Белый)

Технические параметры

Модель	ЛКД-КД-7/1000	
Вызывная панель	Подключение	4-х проводное
	Сенсор	1/2.7" CMOS
	Разрешение	1000 ТВЛ
	Угол обзора	По вертикали: 90° По горизонтали: 130°
	Объектив	3.2 мм
	Монтаж	Накладной
	Питание	12 В (DC)
	Потребляемая мощность	200 мА
	Класс защиты	IP 65
	Рабочая температура	-40...+60 °C
	Габаритные размеры	33,5 x 61,7 x 128 мм
	Цвет корпуса	Серебряный
Монитор видеодомофона	Подключение	4-х проводное
	Экран	7" TFT LCD
	Количество вызывных панелей	До 2
	Количество электрозамков	До 2
	Количество мониторов	До 5 (дополнительно)
	Стандарт видео	PAL/NTSC
	Разрешение	800 x 480
	Длительность разговора	120 с
	Монтаж	Накладной
	Питание	220 В (AC)
	Рабочая температура	-10...+50 °C
	Габаритные размеры	16,5 x 179 x 134 мм
	Цвет корпуса	Белый, Черный

Комплектация

Вызывная панель	1 шт
Монитор видеодомофона	1 шт
Монтажная пластина	1 шт
Солнцезащитный козырек для вызывной панели	1 шт
Угловой кронштейн для крепления вызывной панели	1 шт
Коммутационный комплект	1 шт
Монтажный комплект	2 шт
Блок питания	1 шт
Паспорт	1 шт
Руководство по эксплуатации	1 шт

Ограничения гарантии

1. Использование аппаратуры не по назначению.
2. Неправильная или небрежная эксплуатация аппаратуры, транспортировка, нарушение условий и правил эксплуатации, в том числе вследствие воздействия чрезмерно высоких или низких температур, электромагнитного излучения и т.д.
3. Попадание внутрь корпуса жидкости, насекомых и других посторонних веществ, существ и предметов.
4. Механические повреждения аппаратуры.
5. Несанкционированное тестирование или ремонт, или попытки изменения в конструкции аппаратуры или в его программном обеспечении, в том числе неуполномоченным лицом или организацией.
6. Появление повреждений аппаратуры, полученных в результате несчастного случая, стихийного бедствия или другим причинам, находящимся вне зоны ответственности сервисного центра
7. Появление неисправностей аппаратуры, вызванных нестабильной работой телекоммуникационных, питающих, кабельных сетей и электросетей.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок 12 месяцев с момента продажи оборудования, что должно быть подтверждено соответствующими документами. Без документа, удостоверяющего покупку оборудования сервисный центр гарантийный ремонт не осуществляет.

Отметки продавца в паспорте изделия являются не обязательными и не влияют на обеспечения гарантийных обязательств.

Исполнение гарантийных обязательств осуществляется в соответствии с законодательством РФ.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Наименование: ЛКД-КД-7/1000, Комплект аналогового видеодомофона

Дата выпуска: _____ 202__ г.

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Монтажная организация: _____

Дата выпуска: _____ 202__ г.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация: _____

Дата выпуска: _____ 202__ г.