

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. В соответствии с данной гарантией Производитель дает обязательства на свое усмотрение осуществить ремонт или замену изделия, на которое распространяются условия настоящей гарантии. Производитель не несет ответственности за любой ущерб или убытки, связанные с данным изделием, включая материальные и нематериальные потери, а именно: расходы, уплаченные при покупке изделия, потери прибыли, доходов, данных при использовании изделия или других связанных с ним изделий, а также косвенные, случайные или вытекающие как следствие потери или убытки.

2. Услуги по гарантийному обслуживанию могут быть оказаны в период до окончания гарантийного срока и только по предъявлению Потребителем вместе с дефектным изделием гарантийного талона с четко проставленным на нем штампом ОТК. Производитель может потребовать от Потребителя предъявления дополнительных доказательств факта покупки изделия, необходимых для подтверждения сведений, указанных в гарантийном талоне. Импортёр может отказать в бесплатном гарантийном обслуживании, если информация на штампе ОТК нечитаема (невозможно разобрать дату проведения технического контроля). Настоящая гарантия не распространяется на изделия с измененным или неразборчивым серийным номером.

3. Во избежание повреждения, потери или удаления данных с носителя информации просим Вас извлекать такие устройства до передачи изделия на гарантийное обслуживание.

4. Все дефектные изделия/детали, которые подверглись замене на новые, переходят в собственность Производителя.

5. Настоящая гарантия не распространяется на:

5.1. Периодическое обслуживание, ремонт или замену частей в связи с их естественным износом*;

5.2. Расходные материалы (компоненты), которые требуют периодической замены на протяжении срока службы изделия, например, элементы питания;

5.3. Риски, связанные с транспортировкой Вашего изделия «до» и «от» Производителя;

5.4. Повреждения или модификации в результате:

а). Неправильной эксплуатации, включая:

– неправильное обращение, повлекшее физические, косметические повреждения или повреждения поверхности, деформацию изделия или повреждение сенсорных панелей;

– нарушение правил и условий установки, эксплуатации и обслуживания изделия, изложенных в Руководстве пользователя и другой документации, передаваемой Потребителю в комплекте с изделием;

– установку или использование изделия с нарушением технических стандартов и норм безопасности, действующих в стране установки или использования.
6. Использование программного обеспечения, не входящего в комплект поставки изделия или в результате неправильной установки программного обеспечения, входящего в комплект изделия;

в). Использование изделия с аксессуарами, периферийным оборудованием и другими устройствами, тип, состояние и стандарт которых не соответствует рекомендациям Производителя;

г). Ремонта или попытки ремонта, произведенных лицами или организациями, не являющимися Производителем или официальными сервис-центрами Производителя;

д). Регулировки или переделки изделия без предварительного письменного согласия Производителя;

е). Небрежного обращения;

ж). Несчастных случаев, пожаров, попадания насекомых, инородных жидкостей, химических веществ, других веществ, затопления, вибрации, высокой температуры, неправильной вентиляции, колебания напряжения, использования повышенного или неправильного питания или входного напряжения, облучения, электростатических разрядов, включая разряд молнии, и иных видов внешнего воздействия или влияния.

6. Настоящая гарантия распространяется исключительно на аппаратные компоненты изделия. Гарантия не распространяется на программное обеспечение.

7. Срок службы изделия 7 лет.

а). По истечении срока службы изделия необходимо снять с эксплуатации (оно подлежит списанию).

б). При невыполнении указанных действий и дальнейшей эксплуатации изделия, оно может стать причиной появления неполадок в системе и нести угрозу для:

– другого имущества;

– жизни и здоровью людей;

– окружающей среды.

в). После истечения срока службы вся и любая ответственность в полном объеме возлагается на лицо, его использующее.

* Под естественным износом понимается ожидаемое уменьшение пригодности детали в результате износа или обычного воздействия окружающей среды. Интенсивность износа и долговечность детали, зависит от условий ее работы (характера нагрузки, величины удельного давления, температуры и т.д.), а также материала детали, регулировки, смазки, своевременности и тщательности выполнения работ по техническому обслуживанию, соблюдению правил и условий эксплуатации изделия, изложенных в Руководстве пользователя.

Адреса Авторизованных Сервисных Центров (АСЦ)
Вы можете посмотреть на сайте www.novicam.ru
Произведено в Китае по заказу и под контролем НОВИКАМ РОССИЯ

Все торговые марки являются собственностью их законных владельцев.
Настоящий документ и содержащаяся в нем информация защищены авторским правом. Все права защищены © Copyright 2023 Novicam™



ОТДЕЛ
ТЕХНИЧЕСКОГО
КОНТРОЛЯ
novicam



Максимально надёжное российское оборудование

novicam
IP ВИДЕОКАМЕРА
LUX 58
v.1082V



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ОПИСАНИЕ

Уличная всепогодная IP видеочамера Novicam™ LUX 58 передает изображение в превосходном качестве, благодаря CMOS матрице 1/3" с разрешением 5 Мп. Камера оснащена варифокальным объективом с фокусным расстоянием 2,7–13,5 мм.

Поддерживается ручной и автоматический сдвиг ИК-светофильтра, что позволяет включить встроенную ИК-подсветку в темное время суток, способную осветить объекты на расстоянии до 50 метров. В результате повышается качество изображения, предотвращается появление цветового шума и как следствие уменьшается размер файла при записи.

Класс защиты IP67 позволяет использовать камеру в любых погодных условиях, обеспечивает защиту от влаги, пыли, грязи и прочих неблагоприятных для устройства факторов окружающей среды. Простота настройки и доступ к камере из любой точки мира предоставляет бесплатный облачный сервисом, а поддержка стандарта ONVIF обеспечит связь со всеми популярными IP видеорегистраторами и программным обеспечением.

Высококачественная мегапиксельная камера Novicam™ LUX 58 идеально подходит для использования в качестве отдельного устройства видеонаблюдения, а также в составе системы видеонаблюдения внутри помещений.

ОСОБЕННОСТИ

- Уличная всепогодная IP камера 5 Мп 20 к/с
- ИК-подсветка 50 м. Механический ИК-фильтр
- Поддержка записи на microSD
- Поддержка PoE

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- | | |
|---------------------------------|-------|
| ▪ IP видеочамера – | 1 шт. |
| ▪ Влагозащитный разъем – | 1 шт. |
| ▪ Форма для точного монтажа – | 1 шт. |
| ▪ Крепежный комплект – | 1 шт. |
| ▪ Шестигранный ключ – | 2 шт. |
| ▪ Технический паспорт изделия – | 1 шт. |

Настоящий документ содержит ознакомительную информацию об изображении, которые могут быть изменены без предварительного уведомления для улучшения качества продукта.

www.kodoss.ru

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	Novicam™ LUX 58 (v.1082V)
ИСПОЛНЕНИЕ	
Тип камеры	Уличная всепогодная
Исполнение корпуса	Пуля
ЭЛЕКТРОНИКА	
Матрица	1/3" 5 Мп CMOS с прогрессивным сканированием
Максимальное разрешение	5 Мп (2560×1920)
TV система Операц. система	Интегрированная OS Linux
Формат сжатия видео	H.265, H.264, MPEG
Графический интерфейс	WEB интерфейс
Ограничение доступа	Администратор + Пользователи (установка прав доступа, ручная блокировка)
Чувствительность	0.1 люкс (цвет), 0 люкс (ИК вкл.)
ИК-фильтр	Механический
LED-подсветка	Авто
Электронный затвор	Авто/Ручной (1/5– 1/20 000 с)
Соотношение сигнал/шум	55 дБ
СИСТЕМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ	
Настройка изображения	Яркость, Контрастность, Насыщенность, Четкость
Настройка канала	Настройки детектора движения, Цвет изображения, Имя, Текст, Дата, Время
Настройка экспозиции	Авто/Вручную
Баланс белого	Авто/Вручную
Контроль усиление (AGC)	Авто
Компенсация задней засветки (BLC)	Есть
Антизуман	Есть
Широкий динамич. диапазон (WDR)	DWDR
Технология шумоподавления	2D/3D DNR
Детекция движения	Есть
Зеркальное отображение	Есть
Режим день/ночь	Авто/Цветной/ЧБ/По расписанию
ВИДЕО	
Поддерживаемые разрешения	5 Мп (2560×1920) 20 к/с, 4 Мп (2560×1440) 20 к/с, 3 Мп (2304×1296) 20 к/с, 1080p (1920×1080) 20 к/с, 720p (1280×720) 20 к/с, D1 (704×576) 20 к/с, 360p (640×360) 20 к/с
Режим записи на SD карту	Ручной/По расписанию
ОПТИКА	
Объектив	5 Мп вариофокальный с ИК-коррекцией

Фокусное расстояние	2.7–13.5 мм
Угол обзора по диагонали	109.9°–30.8°
Угол обзора по горизонтали/вертикали	96.6°–26.9°/52.5°–15.1°
Ручной поворот по горизонтали	0°–360°
Ручной наклон/поворот вокруг оси	0°–90°/0°–360°
Тип крепления	Встроенное (M14)

ИК-ПОДСВЕТКА	
Дальность ИК-подсветки	50 метров
Длина волны ИК-света	850 нм
Продолжительность работы ИК	20000 часов

ИНТЕРФЕЙСЫ	
Видеовыходы	Основной поток: 5 Мп (2560×1920) 20 к/с, 1080p (1920×1080) 20 к/с, 4 Мп (2560×1440) 20 к/с, 720p (1280×720) 20 к/с, 3 Мп (2304×1296) 20 к/с, D1 (704×576) 20 к/с Дополнительный поток: 360p (640×360) 20 к/с

Карта памяти	Слот MicroSD (до 256 Гб)
--------------	--------------------------

СЕТЬ	
Порт RJ-45	10/100 Мбит (IPv4 / RTP/RTSP/TCP/UDP / DHCP / DNS / DDNS / UPNP / ICMP / IGMP / NTP / SMTP / 802.1x / SNMP / HTTP/HTTPS / PPPoE)

Протокол взаимодействия IP устройств	ONVIF, SDK
WEB браузер	IE 11, Chrome, Firefox, Microsoft Edge
CMS программа	Novicam ULTRA CMS
Мобильный клиент	Novicam UltraView (Android/iPhone)
Облачный сервис	Cloud P2P: Novicam ULTRA CMS / Novicam UltraView (Android/iPhone)
Поддерживаемые стандарты битрейта	CBR/VBR
Скор. передачи данных основн. потока	512 – 6144 кбит/с
Скор. передачи данных дополн. потока	128 – 1536 кбит/с

ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	
Климатическая защита	IP67
Дальность передачи видео	до 100 м (без использования дополнительного оборудования)
Размеры (Ш×В×Д)	80×80×232 мм
Рабочая температура	-45°C ... +55°C
Относительная влажность, не более	90%
Энергопотребление	DC 12 В±15% 0.5 А (ИК вкл.), 6 Вт; PoE IEEE 802.3af

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ




Полное Руководство пользователя можно скачать на официальном сайте www.novicam.ru или отсканировав данный QR-код



МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ



Мобильное приложение Novicam UltraView для Android & iOS



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель гарантирует исправность изделия и его нормальную работу в течение трех лет, начиная с даты технического контроля, указанной в данном гарантийном талоне, при соблюдении условий, изложенных в Руководстве пользователя.
Если в течение гарантийного срока в изделии обнаружится заводской дефект, Производитель по настоящей гарантии бесплатно произведет ремонт/замену изделия или замену дефектных деталей в соответствии с приведен-

ными ниже Условиями гарантийного обслуживания. Ремонт/замена изделия или его дефектных деталей может производиться с использованием новых или восстановленных деталей по решению Производителя. В случае, если приобретенное Вами изделие будет нуждаться в гарантийном обслуживании, просим Вас обратиться к дилеру, у которого Вы приобретали данное изделие или в Единую службу поддержки (тел. +7 495 245 34 90).

