

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

- 1. В соответствии с данной гарантией Производитель дает обязательства в течение гарантийного срока устранить недостатки в изделии или осуществить замену изделия, на которое распространяются условия настоящей гарантии.
- 2. Производитель не несет ответственности за любой ущерб, убытки или расходы, прямые, косвенные или случайные, последовательные или особые, связанные с использованием изделия.
- 3. Услуги по гарантийному обслуживанию могут быть оказаны при обращении потребителя к Производителю по гарантийному случаю в период до истечения гарантийного срока.
- 4. Настоящая гарантия не распространяется на изделия с измененным, неразборчивым или отсутствующим на изделии серийным номером.
- 5. Производитель принимает на обслуживание изделия без установленных дополнительных элементов, в том числе носителей информации, декоративных и защитных элементов. До передачи изделия Производителю на обслуживание, необходимо отделить все элементы, не входящие в комплектацию поставки изделия. Производитель не несет ответственности за детали/элементы, не входящие в комплект поставки изделия, переданные вместе с изделием на обслуживание.
- 6. Все дефектные изделия/детали изделия, которые подверглись замене на новые, переходят в собственность Производителя.
- 7. Настоящая гарантия не распространяется на:
 - 7.1. Периодическое обслуживание, ремонт или замену частей в связи с их естественным износом*;
 - 7.2. Расходные материалы (компоненты), которые требуют периодической замены на протяжении срока службы изделия. Например: элементы питания, карты памяти.
 - 7.3. Риски, связанные с транспортировкой изделия для обслуживания;
 - 7.4. Недостатки изделия, вызванные неправильной эксплуатацией изделия:
 - 7.4.1. Неправильное обращение, повлекшее физические, косметические повреждения или повреждения поверхности, деформация изделия или повреждение сенсорных панелей;
 - 7.4.2. Нарушение правил и условий установки, эксплуатации и обслуживания изделия, изложенных в Руководстве пользователя и другой документации, передаваемой Потребителю в комплекте с изделием;

- 7.4.3. Установку или использование изделия с нарушением технических стандартов и норм безопасности, действующих в стране установки или эксплуатации.
- 7.4.4. Использование программного обеспечения, не входящего в комплект поставки изделия или в результате неправильной установки, настройки, изменения (вмешательства в программный код) программного обеспечения, входящего в комплект поставки изделия;
- 7.4.5. Использование изделия с аксессуарами, периферийным оборудованием и другими устройствами, тип, состояние и стандарт которых не соответствует рекомендациям Производителя;
- 7.4.6. Несанкционированного вмешательства в конструкцию изделия, в том числе попытка осуществления самостоятельного ремонта;
- 7.4.7. Несчастных случаев, пожаров, попадания насекомых, инородных жидкостей, химических веществ, других веществ, затопления, вибрации, высокой температуры, неправильной вентиляции, колебания напряжения, использования повышенного или недопустимого питания, облучения, электростатических разрядов, включая разряд молнии, и иных видов внешнего воздействия или влияния.
- 8. Настоящая гарантия распространяется исключительно на аппаратные компоненты изделия. Гарантия не распространяется на программное обеспечение.
- 9. Срок службы изделия составляет 7 лет от даты производства изделия. Использование товара по истечении срока службы может представлять опасность для здоровья или имущества потребителя. Ответственность за любые последствия эксплуатации изделия после истечения срока службы в полном объеме возлагается на лицо, осуществляющее эту эксплуатацию.

* Под естественным износом понимается ожидаемое уменьшение пригодности детали в результате износа или обычного воздействия окружающей среды. Интенсивность износа и долговечность детали, зависит от условий ее работы (характера нагрузки, величины удельного давления, температуры и т.д.), а также материала детали, регистровки, смазки, своевременности и тщательности выполнения работ по техническому обслуживанию, соблюдения правил и условий эксплуатации изделия, изложенных в Руководстве пользователя.

Произведено в Китае
по заказу и под контролем НОВИКАМ РОССИЯ

Все торговые марки являются собственностью их законных владельцев. Настоящий документ и содержащаяся в нем информация защищены авторским правом. Все права защищены © Copyright 2025 Novicam™



Максимально надёжное российское оборудование

novicam
IP ВИДЕОКАМЕРА
OPEN 43M
v.1321V



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ОПИСАНИЕ

Уличная всепогодная IP видеочкамаера Novicam™ OPEN 43M передает изображение в высоком качестве, благодаря CMOS матрице 1/3" с разрешением 4 Мп. Камера оснащена фиксированным объективом с фокусным расстоянием 2,8 мм. Поддерживается ручной и автоматический сдвиг ИК-светофильтра, что позволяет включить встроенную ИК-подсветку в темное время суток, способную осветить объекты на расстоянии до 30 метров. В результате повышается качество изображения, предотвращается появление цветового шума и, как следствие, уменьшается размер файла при записи. Класс защиты IP66 позволяет использовать камеру в любых погодных условиях, обеспечивает защиту от влаги, пыли, грязи и прочих неблагоприятных для устройства факторов окружающей среды. Простота настройки и доступ к камере из любой точки мира предоставляется бесплатным облачным сервисом, а поддержка стандарта ONVIF обеспечит связь со всеми популярными IP видеорегистраторами и программным обеспечением. Высококачественная мегаликсельная камера Novicam™ OPEN 43M отлично подходит для использования в качестве отдельного устройства видеонаблюдения, а также в составе системы видеонаблюдения с другими камерами.

ОСОБЕННОСТИ

- Уличная всепогодная IP камера 4 Мп 25 к/с
- ИК-подсветка 30 м. Механический ИК-фильтр
- Встроенный микрофон
- Поддержка PoE

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- | | |
|---------------------------------|-------|
| ▪ IP видеочкамаера - | 1 шт. |
| ▪ Влагозащитный разъем - | 1 шт. |
| ▪ Форма для точного монтажа - | 1 шт. |
| ▪ Крепежный комплект - | 1 шт. |
| ▪ Технический паспорт изделия - | 1 шт. |

Производитель оставляет за собой право без уведомления Потребителя вносить изменения в конструкцию изделий, технические характеристики и комплектацию для улучшения их технологических и эксплуатационных параметров.

www.kodoss.ru

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	Novicam™ OPEN 43M (v.1321V)
ИСПОЛНЕНИЕ	
Тип камеры	Уличная всепогодная
Исполнение корпуса	Пуля
ЭЛЕКТРОНИКА	
Матрица	1/3" 4 Мп CMOS с прогрессивным сканированием
Максимальное разрешение	4 Мп
Формат сжатия видео/аудио	H.265+ ,H.265, H.264+ , H.264, MJPEG / G.711A
Графический интерфейс	WEB интерфейс
Ограничение доступа	Администратор + Пользователи (установка прав доступа, ручная блокировка)
Чувствительность	0.1 люкс (цвет), 0 люкс (ИК вкл.)
ИК-фильтр	Механический
Электронный затвор	Авто/Ручной (1/5-1/20000 с)
Соотношение сигнал/шум	55 дБ
СИСТЕМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ	
Настройка изображения	Яркость, Контрастность, Насыщенность, Четкость
Настройка канала	Настройки детектора движения, Цвет изображения, Имя, Текст, Дата, Время
Настройка экспозиции	Авто/Вручную
Баланс белого	Авто/Вручную
Контроль усиление (AGC)	Авто
Компенсация задней засветки (BLC)	Есть
Антиудар	Есть
Широкий динамич. диапазон (WDR)	DWDR
Технология шумоподавления	2D/3D DNR
Настройка скрытой области	Есть
Детекция движения	Есть
Зеркальное отображение	Есть
Режим день/ночь	Авто/Цветной/ЧБ/По расписанию
ОПТИКА	
Объектив	4 Мп с ИК-коррекцией
Фокусное расстояние	2,8 мм
Угол обзора по диагонали	112°

РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Полное Руководство пользователя можно скачать на официальном сайте
www.novicam.ru
или отсканировав QR-код

МОБИЛЬНОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ



Мобильное приложение Novicam UltraView для Android & iOS

ЕДИНАЯ СЛУЖБА
ПОДДЕРЖКИ



+7 495 215 5490
Telegram Chat
t.me/novicam_ru



Максимально надежное российское оборудование с ИК-подсветкой

Угол обзора по горизонтали/вертикали	97.8°/ 54.9°	
Тип крепления	Встроенное (M12)	
ИК-ПОДСВЕТКА		
Дальность ИК-подсветки	30 метров	
Длина волны ИК-света	850 нм	
Продолжительность работы ИК	20000 часов	
ИНТЕРФЕЙСЫ		
Видеовыходы	Основной поток: 4 Мп (2560×1440) 25 к/с, 3 Мп (2304×1296) 25 к/с, 1080p (1920×1080) 25к/с, 720p (1280×720) 25 к/с	Дополнительный поток: D1 (704×576) 25 к/с, 360p (640×360) 25 к/с, 360p (480×360) 25 к/с, CIF (352×288) 25 к/с
	Встроенный микрофон	
СЕТЬ		
Порт RJ-45	10/100 Мбит (ONVIF / IPv4 / RTSP/RTP/RTCP / TCP/UDP / DHCP / DNS / DDNS / UPNP / ICMP / IGMP / NTP / SMTP / 802.1x / SNMP / HTTP/HTTPS / PPPoE)	
WEB браузер	Chrome, Firefox, Microsoft Edge	
CMS программа	Novicam ULTRA CMS	
Мобильный клиент	Novicam UltraView (Android/iPhone)	
Облачный сервис	Cloud P2P: Novicam ULTRA CMS; Novicam UltraView (Android/iPhone)	
ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ		
Климатическая защита	IP66	
Дальность передачи видео	до 100 м (без использования дополнительного оборудования)	
Размеры (Ø×Д)	Ø70×162.2 мм	
Рабочая температура	-35°С ... +60°С	
Энергопотребление	DC 12 В+15% 0.37 А (ИК вкл.), 4 Вт; PoE IEEE 802.3af	

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель гарантирует исправность изделия и его нормальную работу в течение 5 (пяти) лет с даты производства или 1 (одного) года с даты продажи/передачи потребителю (в зависимости от того, какой срок наступит позднее) при соблюдении условий, изложенных в Руководстве пользователя.
Дата производства указана на этикетке устройства и в паспорте изделия либо зашифрована в серийном номере.
Определение даты производства с использованием серийного номера осуществляется в разделе "Проверка гарантийного срока оборудования" на веб-странице: www.novicam.ru/tech-support
Серийный номер состоит из латинских букв и цифр. Например: 2033-325d38878с.
Дата продажи подтверждается документами о покупке (товарный чек, товарная накладная, пр.). Для подтвер-

ждения даты продажи просим Вас сохранять документы о покупке изделия на весь период гарантийного срока. Дата передачи потребителю подтверждается документами передачи товара.
Если в течение гарантийного срока в изделии обнаружится недостаток, Производитель по настоящей гарантии безвозмездно произведет ремонт/замену изделия ненадлежащего качества или его дефектных деталей в соответствии с приведенными ниже Условиями гарантийного обслуживания. Ремонт/замена изделия или его дефектных деталей может производиться с использованием новых и/или восстановленных деталей по решению Производителя.
При выявлении недостатков в работе изделия потребителю следует обратиться в Единую службу поддержки.

www.kodos.ru