

Серийный номер* _____

Дата продажи* « _____ » _____ 20__ г.

ШТАМП
ПРОДАВЦА

OSNOVO

cable transmission

Комплект (инжектор+сплиттер)

РРК-11

ПАСПОРТ

EAC

*Заполняется представителем организации, осуществившей продажу

1. Назначение и основные сведения об изделии

Пассивный комплект РРК-11 (инжектор + сплиттер) предназначен для передачи питания на IP-устройство (точка доступа, IP-камера, IP-телефон и пр.) по свободным парам Ethernet-кабеля. Данные и питание передаются одновременно.

2. Основные технические данные

Модель		РРК-11	РРК-11
Назначение		инжектор	сплиттер
Параметры Ethernet		10/100 Мбит/с	
Стандарты Ethernet		IEEE802.3 10Base-T Ethernet IEEE802.3u 100Base-Tx Fast Ethernet	
Стандарты PoE		Passive PoE Совместим IEEE 802.3af/at Без авт. определения PoE устройств	
Метод подачи PoE		Метод В (4, 5, 7, 8)	
Разъемы	LAN	RJ-45x1	RJ-45x1
	PoE	RJ-45x1	RJ-45x1
	Питание	DC 5.5x2.1 (розетка)	DC 5.5x2.1 (штекер)
Входное напряжение		DC12 - 57V	
Максимальный ток на выходе сплиттера		1.3 А	
Выходное напряжение		DC12 - 57V Соответствует напряжению на входе инжектора и зависит от подключаемого БП	
Рекомендуемый кабель		Cat 5e	
Максимальная длина кабеля		100 м	
Рабочая температура		0...+40 °C	
Размеры (ШхВхГ), мм		40x19x19	
Дополнительно		Размеры указаны без длины кабеля. Длина кабеля 20см.	

*Производитель имеет право изменять технические характеристики изделия и комплектацию без предварительного уведомления.

Полное описание изделия и вся документация представлены на сайте:



3. Комплект поставки

1. Инжектор – 1шт.
2. Сплиттер - 1шт.
2. Руководство по эксплуатации – 1шт.

4. Транспортировка и хранение

Транспортирование изделия должно производиться в упаковке предприятия-изготовителя и может осуществляться любым видом закрытого транспорта на любые расстояния при соблюдении условий транспортирования. Транспортирование осуществляется в соответствии с действующими на данном транспорте правилами. Изделие, до введения его в эксплуатацию, должно храниться в упаковке предприятия-изготовителя в помещениях, соответствующих условиям хранения 1 по ГОСТ 15150 без примесей, вызывающих коррозию.

5. Сведения об утилизации

Изделие не содержит в своем составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде по окончании срока службы. Утилизация производится по правилам утилизации бытовой техники.

6. Сведения о содержании драгоценных металлов

Изделие не содержит драгоценных металлов.

7. Гарантийные обязательства

Официальный представитель изготовителя гарантирует соответствие изделия требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 7 лет (84 месяца) со дня продажи.

В случае выявления неисправностей, в течение гарантийного срока эксплуатации, официальный представитель изготовителя производит ремонт или замену изделия. Официальный представитель изготовителя не несет ответственности и не возмещает ущерба, возникшего по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации, а также в случае нарушения защитных знаков/пломб/наклеек/стикеров.

Документом, подтверждающим гарантию, является товарная накладная (форма N ТОРГ-12) с датой продажи и печатью организации, осуществившей продажу.

Авторизованный сервисный центр OSNOVO находится по адресу: 105187, г. Москва, ул. Фортунатовская, д. 33/44, тел. 8-800-707-06-54.

Дополнительная информация на сайте: www.osnovo.ru/support/service