

ЛКД-ВСМ-21

Многоабонентская вызывная IP-панель

Паспорт

Многоабонентская вызывная IP-панель с распознаванием лиц предназначена для передачи аудио и видео сигнала на IP-видеодомофон. Панель оснащена 4,3" цветным LCD дисплеем, клавиатурой и считывателем карт. Разблокировка двери может осуществляться при помощи распознавания лица, карты, или пин-кода.

Технические параметры

Внешний вид



Системные параметры	
Метод управления	Механические кнопки
Операционная система	Встроенная ОС Linux
Оперативная память	1 ГБ
Внутренняя память	4 ГБ
Параметры сети	
Сетевой протокол	TCP/IP, RTSP
Сетевой интерфейс	RJ45 auto 10/100/1000M Ethernet
Параметры аудио	
Аудиодомофон	Двусторонняя аудиосвязь
Аудиовход	Встроенный микрофон
Аудиовыход	Встроенный динамик
Стандарт аудиосжатия	G.711 U, G.711 A
Скорость потока аудио	64 Кбит/с
Улучшение качества звука	Подавление шумов и эффекта эхо
Основное	
Питание	DC 12 В
Потребляемая мощность	≤ 13 Вт
Рабочая температура	От -30 до +55 °C
Рабочая влажность	От 10 до 95 %
Масса	1.05 кг
Уровень защиты	IP 65
Установка	Врезная установка
Параметры видео	
Разрешение	Основной поток: 1920 x 1080p, 720p, Дополнительный поток: VGA
Ночное видение	ИК-подсветка
Стандарт видеосжатия	H.264
Широкий динамический диапазон (WDR)	True WDR
Камера	2 Мп HD-камера (2 шт.)
Угол обзора	До 120°
Параметры дисплея	
Дисплей	4,3" цветной LCD-дисплей
Разрешение дисплея	800 x 480
Параметры контроля доступа	
Тип идентификатора	Карта Mifare, 13.56 МГц
Рабочие характеристики	
Кол-во карт	25000
Кол-во пользователей	10000
Привязка домофонов (мониторов)	До 500
Кол-во изображений лиц	5000
Привязка вспомогательной панели	До 8
Протокол	ISAPI, RTSP, SNMPv1,v2,v3

Интерфейсы устройства	
Интерфейсы ввода	4
Интерфейсы вывода	0
RS-485	2
USB	0
Служебный порт	1

Ограничения гарантии

1. Использование аппаратуры не по назначению.
2. Неправильная или небрежная эксплуатация аппаратуры, транспортировка, нарушение условий и правил эксплуатации, в том числе вследствие воздействия чрезмерно высоких или низких температур, электромагнитного излучения и т.д.
3. Попадание внутрь корпуса жидкости, насекомых и других посторонних веществ, существ и предметов.
4. Механические повреждения аппаратуры.
5. Несанкционированное тестирование или ремонт, или попытки изменения в конструкции аппаратуры или в его программном обеспечении, в том числе неуполномоченным лицом или организацией.
6. Появление повреждений аппаратуры, полученных в результате несчастного случая, стихийного бедствия или другим причинам, находящимся вне зоны ответственности сервисного центра
7. Появление неисправностей аппаратуры, вызванных нестабильной работой телекоммуникационных, питающих, кабельных сетей и электросетей.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок 36 месяцев с момента продажи оборудования, что должно быть подтверждено соответствующими документами. Без документа, удостоверяющего покупку оборудования сервисный центр гарантийный ремонт не осуществляет.

Отметки продавца в паспорте изделия являются не обязательными и не влияют на обеспечения гарантийных обязательств.

Исполнение гарантийных обязательств осуществляется в соответствии с законодательством РФ.

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец: _____

Дата выпуска: _____ 202__ г.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация: _____

Дата выпуска: _____ 202__ г.



SEC.RU

ПОРТАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ