

- Режим №1
- Режим №2
- Режим №3
- Режим №4
- Режим №5
- Режим №6
- Режим №7
- Режим №8
- Режим №9

Режим

местный

LAN

| АНДМ/720P                             | АНДЛ/960H | 1080P | 720P |
|---------------------------------------|-----------|-------|------|
| <input checked="" type="checkbox"/> 4 | -         | -     | -    |
| <input checked="" type="checkbox"/> 4 | -         | -     | -    |
| <input checked="" type="checkbox"/> 2 | 4         | -     | 2    |
| <input checked="" type="checkbox"/> . | -         | 8     | -    |
| <input checked="" type="checkbox"/> . | -         | 4     | 8    |
| <input checked="" type="checkbox"/> . | -         | 1     | 4    |
| <input checked="" type="checkbox"/> . | -         | -     | -    |

Воспроизведение каналов: 4

Максимальное число просмотр: 4

OK

Отмена

\* Подключение аналоговых камер осуществляется вместо АНД камер, без перезагрузки и только в попарном режиме (одновременно к 1 и 2 входам, либо к 3 и 4 и т.д.)

### Режим №1

Подключение АНД видеокамер стандарта АНДМ разрешением до 960р (1.3Мр) и аналоговых видеокамер разрешением до 960Н (928×576) в общем количестве 4 штуки.

|                 |                                              |
|-----------------|----------------------------------------------|
| Запись          | 4×720р@25к/с                                 |
| Отображение     | 4×720р@25к/с                                 |
| Воспроизведение | 1×720р@25к/с (любой выбранный) + 3×720р@6к/с |

### Режим №2

Подключение АНД видеокамер стандарта АНДМ разрешением до 960р (1.3Мр) и аналоговых видеокамер разрешением до 960Н (928×576) в общем количестве 4 штуки.

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Запись          | 4×720р@12к/с |
| Отображение     | 4×720р@12к/с |
| Воспроизведение | 4×720р@12к/с |

### Режим №3

Подключение АНД видеокамер стандарта АНДЛ разрешением до 960Н (928×576) и аналоговых видеокамер разрешением до 960Н (928×576) в общем количестве 4 штуки.

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Запись          | 4×960Н@25к/с |
| Отображение     | 4×960Н@25к/с |
| Воспроизведение | 4×960Н@25к/с |

### Режим №4

Подключение АНД камер разрешением до 960р(1.3 Мр) и аналоговых камер разрешением до 960Н (928×576) в общем количестве 2 штук и 2 IP видеокамер разрешением до 720р (1.0Мр).

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| Запись          | 2×720р@25к/с + 2×IP720р@25к/с |
| Отображение     | 2×720р@25к/с + 2×IP720р@25к/с |
| Воспроизведение | 2×720р@25к/с (любые из 4)     |

### Режим №5

Подключение 8 IP видеокамер разрешением до 1080р (2.0Мр).

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Запись          | 8×1080р@25к/с              |
| Отображение     | 8×1080р@25к/с              |
| Воспроизведение | 2×1080р@25к/с (любые из 8) |

### Режим №6

Подключение 8 IP видеокамер разрешением до 720р (1.0Мр).

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Запись          | 8×720р@25к/с              |
| Отображение     | 8×720р@25к/с              |
| Воспроизведение | 4×720р@25к/с (любые из 8) |

### Режим №7

Подключение 4 IP видеокамер разрешением до 1080р (2.0Мр).

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Запись          | 4×1080р@25к/с              |
| Отображение     | 4×1080р@25к/с              |
| Воспроизведение | 2×1080р@25к/с (любые из 4) |

### Режим №8

Подключение 4 IP видеокамер разрешением до 720р (1.0Мр).

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Запись          | 4×720р@25к/с |
| Отображение     | 4×720р@25к/с |
| Воспроизведение | 4×720р@25к/с |

### Режим №9

Подключение 1 IP видеокамеры разрешением до 1080р (2.0Мр).

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Запись          | 1×1080р@25к/с |
| Отображение     | 1×1080р@25к/с |
| Воспроизведение | 1×1080р@25к/с |



SEC.RU

Короткий путь к информации

Скачано с sec.ru