Пульт звукового вещания «Тромбон ПЗВ-1»
Паспорт
ДВТР.465323.001ПС

1. Общие положения.

Пульт звукового вещания «Тромбон ПЗВ-1» предназначен для работы в составе малых локальных радиотрансляционных узлов.

2. Технические характеристики.

Рабочий диапазон частот радиоприёмника	87,5–108 мГц
Чувствительность радиоприёмника не хуже	10 мкв
Объём памяти принимаемых фиксированных радиостанций	38
Формат воспроизводимых файлов с SD, USB носителей	MP3
Номинальное выходное напряжение линейного небалансного выхода	0,2 В
Выходное сопротивление линейного небалансного выхода	2 кОм
Номинальное выходное напряжение линейного балансного выхода	2,2 В
Выходное сопротивление линейного небалансного выхода	1 кОм
Чувствительность небалансного стерео линейного входа «AUX»	0,26 В
Входное сопротивление небалансного стерео линейного входа «AUX»	10 кОм
Номинальный диапазон воспроизводимых небалансного выхода	80-16 000 Гц
Неравномерность АЧХ в номинальном диапазоне частот не более	3 Дб
Потребляемая мощность	10Вт
Напряжение питания	= 24В / 0,3А
Выходное напряжение источника постоянного тока	=12В / 0,2 А
Габаритные размеры (ширина/глубина/высота) не более	280x145x85 мм
Масса, не более	1,7 кг

3. Комплект поставки.

Пульт звукового вещания одноканальный «Тромбон ПЗВ-1»	1 шт.
Сетевой адаптер ~220 / =24В 0,25А	1 шт.
Микрофон	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Паспорт	1 шт.
Упаковка	1 шт.

4. Свидетельство о приемке.

Пульт звукового вещания «Тромбон ПЗВ-1» серийный номер _____ дата изготовления _____ признан годным к эксплуатации.

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС № RU Д-RU.АЛ16.В.66334.

Отметка ОТК: _____ подпись _____

5. Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие Пульта звукового вещания «Тромбон ПЗВ-1» всем требованиям технических условий ДВТР.425641.001ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, изложенных в инструкции по эксплуатации и технических условиях.

Гарантийный срок эксплуатации Пульта звукового вещания составляет 24 месяца с момента отгрузки потребителю. В течение данного срока изготовитель обязуется ремонтировать Пульт звукового вещания за свой счет, в случаях обнаружения в нем скрытых производственных дефектов или выходов его из строя. Самостоятельный ремонт Пульта звукового вещания потребителем не допускается. Доставка Пульта звукового вещания к месту выполнения гарантийного ремонта и обратно выполняется за счет потребителя.

Действие гарантии прекращается в следующих случаях:

- выхода Пульта звукового вещания из строя по причине несоблюдения потребителем правил и условий эксплуатации;
- при обнаружении механических дефектов;
- самостоятельного ремонта Пульта звукового вещания потребителем без письменного согласия изготовителя.

Срок службы оборудования – не менее 10 лет с момента изготовления.

6. Изготовитель.

Изготовитель: ООО «СОУЭ «Тромбон», www.trombon.org, info@trombon.org, +7 (499) 788 92 16

Адрес производства: 390029, г. Рязань, ул. Высоковольтная, дом 40А, литера Б.

Служба поддержки, сервисный центр: 127018, г. Москва, ул. Складочная, дом 1, стр. 1,

БЦ Станколит, подъезд 2, этаж 2, офис 1720. Телефоны: +7 (495) 789-39-18, +7 (800) 444-14-73

SEC.RU | Короткий путь к информации

Скачано с sec.ru