

ЛКД-СМ-24-01

считыватель бесконтактных карт настольный

Паспорт

Настольный считыватель ЛКД-СМ-24-01 с частотой 13,56 МГц предназначен для считывания и передачи номеров бесконтактных идентификаторов (UID) формата Mifare в текстовое поле программного обеспечения.

Технические параметры

Модель	ЛКД-СМ-24-01
Поддерживаемые карты	Mifare
Рабочая частота	13,56 МГц
Дальность считывания	До 5 см
Совместимость с ОС	Windows XP, 7, 8, 8.1, 10
Интерфейс	USB 2.0
Сигнализация	Звуковая, светодиодная
Питание	5 В (DC), 0,1 А
Диапазон рабочих температур	+1 °С...+45 °С
Влажность	не более 85%, при +30°С
Размеры	104 x 69 x 12 мм
Масса	0,06 кг



Эксплуатация устройства

Подключите настольный считыватель с помощью кабеля USB-A/USB-mini к ПК с установленным программным обеспечением для ведения базы данных номеров идентификаторов. Считыватель не требует дополнительной установки драйвера и определяется ОС как HID-устройство. Установите курсор мыши в текстовое поле ПО для внесения номера идентификатора и поднесите идентификатор к считывателю. При успешном чтении карты номер автоматически заносится в текстовое поле ПО.

Сигналы индикации

Событие	Светодиод	Зуммер
Номер идентификатора считан	Кратковременно зеленый цвет	Одиночный звуковой сигнал
Режим ожидания	Красный цвет	-

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок 12 месяцев с момента продажи оборудования, что должно быть подтверждено соответствующими документами. Без документа, удостоверяющего покупку оборудования сервисный центр гарантийный ремонт не осуществляет.

Отметки продавца в паспорте изделия являются не обязательными и не влияют на обеспечения гарантийных обязательств.

Исполнение гарантийных обязательств осуществляется в соответствии с законодательством РФ.

Ограничения гарантии

1. Использование аппаратуры не по назначению.
2. Неправильная или небрежная эксплуатация аппаратуры, транспортировка, нарушение условий и правил эксплуатации, в том числе вследствие воздействия высоких или низких температур, электромагнитного излучения, высокой влажности, запыленности и т.д.
3. Попадание внутрь корпуса жидкости, насекомых и других посторонних веществ, существ и предметов.
4. Механические повреждения аппаратуры.
5. Несанкционированное тестирование или ремонт, или попытки изменения в конструкции аппаратуры или в его программном обеспечении, в том числе неуполномоченным лицом или организацией.
6. Появление повреждений аппаратуры, полученных в результате несчастного случая, стихийного бедствия или другим причинам, находящимся вне зоны ответственности сервисного центра
7. Появление неисправностей аппаратуры, вызванных нестабильной работой телекоммуникационных, питающих, кабельных сетей и электросетей.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	
Наименование: <u>ЛКД-СМ-24-01, Считыватель настольный Mifare</u>	
Дата выпуска: _____ 202__ г.	
ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА	
Монтажная организация: _____	
Дата выпуска: _____ 202__ г.	
ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ	
Монтажная организация: _____	
Дата выпуска: _____ 202__ г.	

