

OSNOVO

cable transmission

Руководство по эксплуатации

Устройство грозозащиты локальных
вычислительных сетей Gigabit Ethernet (+PoE)

SP-IP4/1000PD



Прежде чем приступить к эксплуатации изделия
внимательно прочтите настоящее руководство

www.osnovo.ru

Оглавление

1. Назначение.....	3
2. Комплектация.....	3
3. Особенности устройства	3
4. Внешний вид.....	4
5. Разъёмы подключения.....	4
6. Схема подключения.....	5
7. Технические характеристики.....	7
8. Гарантия.....	8

1. Назначение

Устройство грозозащиты SP-IP4/1000PD предназначено для защиты оборудования, устанавливаемого в сетях Gigabit Ethernet и системах IP видеонаблюдения (IP-камеры, коммутаторы, сетевые видеорегистраторы и пр.) от индуцированных токов и перенапряжений, в т.ч. вызванных атмосферными электрическими разрядами.

Устройство грозозащиты SP-IP4/1000PD предназначено для защиты до 4-х сетевых устройств поддерживающих технологию PoE, имеет крепление для монтажа на DIN-рейку.

Рекомендуются для использования в локальных сетях со скоростью передачи данных до 1000 Мбит/с для предотвращения выхода из строя оконечного IP оборудования.

2. Комплектация

1. Устройство грозозащиты – 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации – 1 шт.
3. Упаковка – 1 шт.

3. Особенности устройства

- Кол-во защищенных каналов 4;
- Обеспечение защиты PoE устройств до 60Вт;
- Монтаж на DIN-рейку;
- Разъемы подключения RJ-45 (вход/выход).

4. Внешний вид и электрическая схема



Рис.1 Внешний вид SP-IP4/1000PD

5. Разъёмы подключения



Рис.2 Разъёмы устройства грозозащиты SP-IP4/1000PD.

Таб.1 Назначение разъемов устройств грозозащиты SP-IP4/1000PD.

№ п/п	Обозначение	Назначение
1	IN (1-4)	Разъемы RJ-45 для подключения к линии передачи данных и PoE.
2	OUT (1-4)	Разъемы RJ-45 для подключения сетевых PoE устройств.
3		Винтовая клемма для подключения заземления.

6. Схема подключения





Рис.3 Схема подключения устройств грозозащиты на примере SP-IP4/1000PD, SP-IP/1000PD.

Внимание!

- Перед установкой устройств грозозащиты отключите питание.
- Соблюдайте правильность подключения оборудования: «I/N» - подключение внешней линии передачи данных, «Out» - защищаемое сетевое оборудование.
- Грозозащита устанавливается максимально близко к защищаемому оборудованию.
- Кабель заземления должен быть прочным, достаточной длины и сечением не менее $2,5\text{мм}^2$. В процессе эксплуатации периодически проверяйте целостность кабеля заземления.
- Для повышения защищенности оконечных устройств от повреждения рекомендуется использовать грозозащиту с каждого конца линии (Рис.3).
- Не прокладывайте линейный кабель и кабель, соединяющий устройство грозозащиты с защищаемым устройством, в непосредственной близости друг от друга.



- В случае обнаружения неисправностей не разбирайте устройства и не ремонтируйте их самостоятельно.

7. Технические характеристики

Модель	SP-IP4/1000PD
Назначение	Защита цепи Ethernet+PoE
Кол-во портов	4
Скорость передачи данных	1000 Мбит/с
Защищаемые контакты	1, 2, 3, 6 4, 5, 7, 8
PoE	Метод А+Метод В (до 60Вт) 802.3af/at/bt
Номинальное рабочее напряжение	48V
Максимальное рабочее напряжение	57V
Уровень напряжения защиты 1kV/ μ s (линия-линия)	$\leq 190V$
Уровень напряжения защиты 1kV/ μ s (линия -земля)	$\leq 600V$
Номинальный ток разряда (8/20 μ s)(линия - линия)	0.15kA
Номинальный ток разряда (8/20 μ s)(линия - земля)	2.5kA
Суммарный разрядный ток (8/20 μ s) (линия - земля)	10kA
Время срабатывания (нс)	≤ 1
Вносимые потери	$\leq 2dB$
Рабочая температура	-40...+80°C
Монтаж	На DIN-рейку
Размеры (ШxВxГ), мм	30x90x83
Дополнительно	Соответствует ГОСТ IEC 61643-21-2014

* Производитель имеет право изменять технические характеристики изделия и комплектацию без предварительного уведомления

8. Гарантия

Гарантия на все оборудование OSNOVO – 7 лет (84 месяца) с даты продажи, за исключением аккумуляторных батарей, гарантийный срок - 12 месяцев.

В течение гарантийного срока выполняется бесплатный ремонт, включая запчасти, или замена изделий при невозможности их ремонта.

Подробная информация об условиях гарантийного обслуживания находится на сайте www.osnovo.ru