## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметры | Ед.изм. | Значение |
|---|---|---|
| Сенсор | дюйм | 1/2,7" Progressive Scan CMOS |
| Фокусное расстояние | мм | 3,6 (соответствует 80,6° по горизонтали) |
| Разрешение | МП | 2,0 (1920x1080) |
| Минимальное освещение | Люкс | 0,1/0,01/0 с IR |
| Дальность ИК (18 SMD СИД) | м | до 35 |
| Электронный затвор | сек | 1/25~1/10000 |
| Сигнал/шум | Дб | >50 |
| Формат видеосигнала | — | H.264/H.265 |
| Сетевые протоколы | — | TCP/IP/HTTP/DHCP/NTP/DNS/ RTSP/HTTPS/Onvif |
| Версия ONVIF | — | 2.4 (Profile S) |
| Напряжение питания | В | Стабилизированное 12 Вольт±10% |
| Ток потребления (с выкл.СИД / с вкл.СИД) | А | 0,1 / 0,42 |
| Материал корпуса | — | Металл |
| Рабочая температура* | °С | -45… +60° при отн.влаж.95% |
| Степень защищенности | — | IP66 |

* Работоспособность видеокамеры при низких температурах гарантируется только при постоянном присутствии питающего напряжения. При длительном отсутствии напряжения питания, может потребоваться значительное время на прогрев радиоэлементов и восстановление работоспособности.

Технические характеристики изделия носят сугубо информативный характер и могут быть изменены для улучшения потребительских свойств без дополнительного уведомления.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Камера не закамуфлирована под предметы другого функционального назначения и не имеет объектив с вынесенным зрачком входа (PIN-HOLE). Видеокамера не имеет записывающего устройства.

## КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ (сайт / прайс)

ST-181 M IP HOME - цветная, уличная, IP камера, с ИК подсветкой, 1/2,7" Progressive Scan CMOS, 2 MP(1080P), 3,6мм (соответствует 80,6° по горизонтали), день 0,1/0,01/0 Люкс с ИК, ИК (18 SMD СИД) - до 35 м., 12В ±10%, 0,42 Ампер, видео - H.264/H.265, IR-Cut Filter, 3D-DNR,BLC, WDR, ROI, Onvif 2.4, RTSP, P2P, день - 20 к/сек , ночь - 10 к/сек, раб. t -45...+60°С.

**УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!**
Перед началом всех работ внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, которая даст Вам необходимые рекомендации.

* Подробное описание функций можно найти на сайте www.st-tm.ru

EAC

# ПАСПОРТ

(на одну единицу продукции)

•

КАМЕРА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ЦВЕТНАЯ

модель:

SEC.RU | Короткий путь к информации

Скачано с sec.ru

## СОЕДИНЕНИЕ

*Рис. 1 Схема подключения видеокамеры*




*Рис. 2 Подключение проводов*

**ВНИМАНИЕ!** *При подключении питающего напряжения 12 Вольт к видеокамере соблюдайте полярность.*

*Рис.3 Схема подключения PoE*

** PoE сплиттер входит в комплект по запросу покупателя.*

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

*ST-181 M IP HOME – камера телевизионная цветная, предназначена для преобразования оптического изображения в двоичный код по технологии IP, с последующей передачей на устройства обработки и хранения по проводным линиям связи.*

## 2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

*Камера формирует пакеты данных и передает их на компьютер, NVR или DVR-Hybrid для последующей обработки и хра-*

## 3. УСТАНОВКА

*Камера монтируется путем закрепления платформы с помощью 3-х дюбель-шурупов из комплекта поставки. Для подачи питания необходимо подключить кабель источника питания к разъему питания видеокамеры.*

## 4. КОМПЛЕКТ КАМЕРЫ

- *камера с кабелем для подключения ..... - 1 шт.*
- *крепеж (дюбель-пробка + шуруп) ..... - 3 шт.*
- *стикер бумажный самоклеящийся - предостережение "Ведется видеонаблюдение" ..... - 1 шт.*
- *CD диск с подробным описанием и инструкцией по эксплуатации ..... - 1 шт.*
- *колпачок защитный, ПВХ, для изоляции LAN (RJ-45) разъема от влаги ..... - 1 шт.*
- *паспорт ..... -1 шт.*
- *упаковочная коробка ..... - 1 шт.*

** - PoE сплиттер (опция)*

## 5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

*Камеру следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -50°С до +60°С и относительной влажности воздуха до 95%. Условия транспортировки и хранения в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям ГОСТ 15150-69.*

## 6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

*Камера должна эксплуатироваться в соответствии с требованиями действующих правил эксплуатации электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 Вольт.*

*Подключение видеокамеры к источнику питания осуществляется при отключенном напряжении питания. Запрещается включать видеокамеру при открытой крышке изделия, а также при повреждении корпуса.*

## 7. ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

*Оборудование не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.*

## 8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

*Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 24 месяцев с даты продажи, но не более 36 месяцев с даты изготовления. В случае отсутствия документов о продаже гарантия действует в течение 36 месяцев с даты изготовления.*

*Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:*

- *механические, термические, химические повреждения корпуса и других элементов изделия;*
- *электрический пробой входных и выходных каскадов;*
- *авария в сети питания.*

*Гарантия не распространяется на изделие с нарушенной гарантийной пломбой.*

*В случае, если ваше изделие марки «ST» будет нуждаться в гарантийном и послегарантийном обслуживании, просим обращаться к региональному дилеру/продавцу, у которого Вы приобрели это изделие или в территориальный авторизированный сервисный центр, адрес которого можно найти на сайте www.st-tm.ru в разделе «контакты» или «тех.поддержка».*

*Срок службы изделия 36 месяцев с даты изготовления.*

## 9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

*Камера ST-181 M IP HOME сер.№_____ изготавливается в соответствии с директивами 2014/30/EU об электромагнитной совместимости, 2014/35/EU о низковольтном оборудовании и признана годной к эксплуатации.*

*Сделано в Китае.*

*Изготовитель: Манжоули Смарт Технолоджи Продактс Ко., Лтд.*
*Адрес: Китай, 021400, г. Маньчжурия КНР, ул. СиньХуа торговый дом, подъезд 3, офис 3-5*

*www.intellectchina.cn*

*Импортер: юридическое лицо, уполномоченное принимать претензии и производить гарантийный ремонт и замену товара на территории РФ: ООО «ТД КИТЫ».*
*Адрес: 664007, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 85*
*Тел. +7 (3952) 20-20-90*
*Дата изготовления: май 2018 г.*

*м.п.*

*Продавец (наименование и адрес):*

*Дата продажи:*

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru