

Параметр	Значение
Основные	Разрешение
	2MP (1920*1080)
	Кодек сжатия
	H.264, H.265
Кол-во кадров в секунду	День: 25 к/с
	Ч/Б: 10 к/с
Кол-во потоков видео	2
Фокусное расстояние	2.8мм (103°)
	Тип объектива
Фиксированный	
Видео	Сенсор
	1/2,8" SONY STARVIS (Starlight)
	Светочувствительность (мин освещенность)
	0.001Lux(цвет); 0Lux(с IR)
Электронный затвор	1/25-1/10000
	Функции улучшения изображения
BLC/TRUE WDR/HLC/AGC/MGC/3D-DNR/AWB/MWB	
	Дополнительно
ROI (8 зон), поворот изображения, 4 приватных зоны	
IR	Дальность ИК подсветки
	до 25 м
	Количество и тип диодов подсветки
	18 SMD IR LED
Smart IR	Да
	ИК-фильтр
IR-CUT (механический)	
Аудио	Аудио вход
	1 (RCA)
Кодек сжатия аудио	G.711
	Битрейт
32...8192	
	Протоколы подключения к регистраторам
Onvif 2.6 (Profile S) /адаптивный протокол	
	Сетевые протоколы
TCP/IP, DHCP, HTTP, NTP, DNS, RTP RTSP	
	Удаленный доступ
IE (v.6 и выше)	
	P2P
Android (Danale) / iPhone (Danale)	
Электрич.парам.	Напряжение питания
	12В
	Максимальный ток потребления
	0,27А
Опция*	
	РоЕ (тип А / В)
Сплиттер (802.3af(вариант А/В))	
Исполнения	Исполнение (форм-фактор)
	Купольная
	Материал корпуса
	Металл
Регулировка кронштейна	3D-Ось
	Рабочая температура
-45... +60	
	Степень защищенности
IP66	

* Работоспособность видеокamеры при низких температурах гарантируется только при постоянном присутствии питающего напряжения. При длительном отсутствии напряжения питания, может потребоваться значительное время на прогрев радио-элементов и восстановление работоспособности.

* Технические характеристики изделия носят сугубо информативный характер и могут быть изменены без дополнительного уведомления.

КОДОС

Максимально надёжное российское оборудование СКУД · СОТ · ОС · ИСБ

ПАСПОРТ

(на одну единицу продукции)

КАМЕРА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ЦВЕТНАЯ

ПРИМЕЧАНИЕ: Камера не закамуфлирована под предметы другого функционального назначения и не имеет объектив с вынесенным зрачком входа (PIN-HOLE). Видеокamera не имеет записывающего устройства.

ВНИМАНИЕ! Имя пользователя по умолчанию для доступа ко всем параметрам: "admin"
Пароль по умолчанию: "12345", IP адрес: 192.168.0.100

* Подробное описание функций можно найти на сайте www.st-tm.ru

EAC



модель:

реклама

www.kodos.ru

ST-188 IP HOME

СОЕДИНЕНИЕ



Рис. 1 Схема подключения видеокамеры




Рис. 2 Подключение проводов




Рис. 3 Схема подключения PoE

* PoE сплиттер входит в комплект по запросу покупателя.

ВНИМАНИЕ! При подключении питающего напряжения 12 Вольт к видеокамере соблюдайте полярность.



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Перед началом всех работ внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, которая даст Вам необходимые рекомендации.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

ST-188 IP HOME – камера телевизионная цветная, предназначена для преобразования оптического изображения в двоичный код по технологии IP, с последующей передачей на устройства обработки и хранения по проводным линиям связи.

2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Камера формирует пакеты данных и передает их на компьютер, NVR или DVR-Hybrid для последующей обработки и хранения. Для изменения настроек используется WEB интерфейс. Питание видеокамеры осуществляется от внешнего источника питания 12 вольт.

3. УСТАНОВКА

Камера монтируется путем закрепления платформы с помощью дюбель-шурупов из комплекта поставки. Для подачи питания необходимо подключить кабель источника питания к разъему питания видеокамеры.

4. КОМПЛЕКТ КАМЕРЫ

- камера с кабелем для подключения 1 шт.
- крепеж (дюбель-пробка + шуруп) 4 шт.
- стикер бумажный самоклеящийся - предостережение "Ведется видеонаблюдение" 1 шт.
- CD диск с подробным описанием и инструкцией по эксплуатации 1 шт.
- колпачок защитный, PBX, для изоляции LAN (RJ-45) разъема от влаги 1 шт.
- паспорт 1 шт.
- упаковочная коробка 1 шт.
- * - PoE сплиттер (опция)

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Камеру следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -50°C до +60°C и относительной влажности воздуха до 95%. Условия транспортировки и хранения в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям ГОСТ 15150-69.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Камера должна эксплуатироваться в соответствии с требованиями действующих правил эксплуатации электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 Вольт.

Подключение видеокамеры к источнику питания осуществляется при отключенном напряжении питания. Запрещается включать видеокамеру при открытой крышке изделия, а также при повреждении корпуса.

7. ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Оборудование не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы необходимо принимать специальные меры защиты окружающей среды.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 24 месяцев с даты продажи, но не более 36 месяцев с даты изготовления. В случае отсутствия документов о продаже гарантия действует в течение 36 месяцев с даты изготовления.

Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:

- механические, термические, химические повреждения корпуса и других элементов изделия;
- электрический пробой входных и выходных каскадов;
- авария в сети питания.

Гарантия не распространяется на изделие с нарушенной гарантийной пломбой.

В случае, если ваше изделие марки «СТ» будет нуждаться в гарантийном и послегарантийном обслуживании, просим обращаться к региональному дилеру/продавцу, у которого Вы приобрели это изделие или в территориальный авторизованный сервисный центр, адрес которого можно найти на сайте www.st-tm.ru в разделе «контакты» или «тех.поддержка».

Срок службы изделия 36 месяцев с даты изготовления.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Камера ST-188 IP HOME сер. № изготавливается в соответствии с директивой 2014/30/EU об электромагнитной совместимости и признана годной к эксплуатации.

Сделано в Китае.

Изготовитель: Манжоули Смарт Технолоджи Продактс Ко., Лтд.

Адрес: Китай, 021400, г. Маньчжурия КНР, ул. СиньХуа торговый дом, подъезд 3, офис 3-5

www.intellectchina.cn

Импортер: юридическое лицо, уполномоченное принимать претензии и производить гарантийный ремонт и замену товара на территории РФ: ООО «ТД КИТЫ».

Адрес: 664007, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Декабристов Событий, 85
Тел. +7 (3952) 20-20-90

Дата изготовления: август 2019 г.

М.П.

Продавец (наименование и адрес):

реклама

Сот · Ос · ИсБ

Дата продажи:

www.kodos.ru

Подпись продавца