



Загородные
дома



Газовые
котельные



Насосы и
твердотоплив-
ные котлы



Охранно-
пожарные
системы



Системы
видеонаблю-
дения



Медицина



Банки



Магазины



HORECA




IT
оборудование




STARK COUNTRY 1000 ONLINE ONE RT

ВСЕ
ЛУЧШЕЕ
В ОДНОМ



Высокий
коэффициент
мощности
1ВА = 1Вт




Впечатляющий
КПД
режим Online
95,5%



Широкий
диапазон
зарядного
тока!



Двойное
преобразо-
вание тока



Самые
тихие
в своем
сегменте!



С заботой
заряжает
АКБ



Smart
вариант
для IT!



stark
COUNTRY

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Топология ONLINE, время переключения на батареи 0мс
- Единичный выходной коэффициент мощности 1000 VA = 1000 Вт
- Единичный входной коэффициент мощности PF>99%
- Превосходная экономичность (до 95,5% в режиме Online)
- Настраиваемое зарядное устройство с 3 степенями заряда
- Трехмостовая схема инвертора
- Интеллектуальное управление вентиляторами
- Режим ECO для энергосбережения
- Возможность удаленного мониторинга SNMP / Wi-Fi / AS400***
- Микропроцессорное управление
- Функция перезапуска в режиме ONLINE после полного разряда АКБ
- Quickstart Kit (кабели для подключения АКБ и коммуникаций)
- Гарантия 36 месяцев на ИБП при использовании с рекомендуемыми АКБ**. В остальных случаях – 24 месяца.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ИБП

Размеры, Ш×В×Г 440×86×379 мм Вес* 5,8 кг

МОЩНОСТЬ
1000 VA
1000 Вт
ВРЕМЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ НА АКБ
0 мс

ВХОДНОЙ СИГНАЛ
Допустимый диапазон напряжения
110-300 В

Напряжение, AC
220 В
Частота
50 Гц

ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ
Постоянная стабилизация напряжения
Чистая синусоида
Напряжение, AC
220 В
Частота
50 Гц

Допустимая температура эксплуатации
от 0°C до +40°C

Допустимая температура хранения
от -15°C до +50°C

Допустимая относительная влажность (без образования конденсата)
от 0% до 90%



АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ**

Номинальное напряжение: 36 В DC

Количество последовательно соединенных 12В аккумуляторов: × 3 шт

Емкость аккумулятора: до 240 Ач

Максимальный зарядный ток (программируемый)

1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12 А

**РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКБ



Тип ИБП	Марка АКБ	Ventura	Sprinter	Sonnenschein
		Серия	Серия	Серия
1000 ONLINE ONE RT		GP, GPL, FT, VTG	P, XP	A400, A500

РАСЧЕТНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ ОТ АКБ С УЧЕТОМ КПД ИНВЕРТОРА 0,9

Количество АКБ	3×9 Ач	3×40 Ач	3×75 Ач	3×100 Ач	3×200 Ач
Нагрузка					
150 Вт	1 ч.	8,5 ч.	17 ч.	24 ч.	>40 ч.
300 Вт	30 мин.	3,5 ч.	6,5 ч.	10,5 ч.	23 ч.
500 Вт	15 мин.	2 ч.	4 ч.	5 ч.	12 ч.
700 Вт	10 мин.	1 ч.	2,5 ч.	4 ч.	9 ч.
1000 Вт	5 мин.	45 мин.	2 ч.	2,4 ч.	5 ч.



ООО «ПАУЭРКОНЦЕПТ»
+7 495 786 97 48 (Москва)
8 800 250 97 48
Бесплатные звонки по России

* Вес приведен без аккумулятора.
** Аккумулятор(ы) приобретаются дополнительно.
*** Оборудование приобретается отдельно



на территории РФ и в странах СНГ

info@powerconcept.ru