



Загородные
дома



Газовые
котельные



Насосы и
твердотоплив-
ные котлы



Охранно-
пожарные
системы



Системы
видеонаблю-
дения



Медицина



Банки



Магазины



HORECA







IT
оборудование



STARK COUNTRY 3000 ONLINE ONE RT (20A)

ВСЕ
ЛУЧШЕЕ
В ОДНОМ



ONE PRO KIT + QUICK START KIT



stark
COUNTRY

ПРЕИМУЩЕСТВА

- + Топология ONLINE, время переключения на батареи Омс
- + Единичный выходной коэффициент мощности 3000 ВА = 3000 Вт
- + Единичный входной коэффициент мощности PF>99%
- + Невероятно мощное зарядное устройство 1-20А с 3 ступенями заряда
- + Превосходная экономичность (до 94% в режиме Online)
- + Трехмостовая схема инвертора
- + Возможность комплектования встроенными батареями****
- + Быстро зарядит более 10 внешних батарейных модулей
- + Интеллектуальное управление вентиляторами
- + Увеличенное количество выходных розеток
- + Возможность удалённого мониторинга SNMP / Wi-Fi / AS400***
- + Микропроцессорное управление
- + Функция перезапуска в режиме ONLINE после полного разряда АкБ
- + ONE Pro Kit (контейнер для установки встроенных АКБ и набор перемычек)*
- + Quickstart Kit (кабели для подключения АКБ и коммуникаций)
- + Гарантия 36 месяцев на ИБП при использовании с рекомендуемыми АКБ****. В остальных случаях – 24 месяца.



ONE PRO KIT + QUICK START KIT

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИБП

Размеры, Ш×В×Г **440×86×568 мм (2U)** Вес** **10,8 кг**

МОЩНОСТЬ
3000 ВА
3000 Вт
ВРЕМЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ НА АКБ
0 мс

ВХОДНОЙ СИГНАЛ
Допустимый диапазон напряжения
110-300 В

Напряжение, АС
230 В
Частота
50 Гц

ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ
Постоянная стабилизация напряжения
Чистая синусоида
Напряжение, АС
230 В
Частота
50 Гц

Допустимая температура эксплуатации
от 0°C до +40°C

Допустимая температура хранения
от -15°C до +50°C

Допустимая относительная влажность (без образования конденсата)
от 0% до 90%

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ*

Номинальное напряжение: **72 В DC**

Количество последовательно соединенных 12В аккумуляторов: **× 6 шт**

Емкость аккумулятора: **до 400 Ач**

Максимальный зарядный ток (программируемый)

От 1 до 20 А
шаг регулировки 1 Ампер

*РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ



ИБП и тип установки АКБ	Марка АКБ	Ventura	B+ Battery	Sonnenschein	Sprinter
	Серия	Серия	Серия	Серия	Серия
3000 ONLINE ONE RT (20A) Внешние АКБ длительная автономия	GP, GPL, FT	—	A400, A500	P, XP	
3000 ONLINE ONE RT (20A) Встроенные АКБ короткая автономия	HR1234W ****	HR 9-12 **** HRL 9-12XP ****	—	—	

РАСЧЕТНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ ОТ АКБ С УЧЕТОМ КПД ИНВЕРТОРА

Количество АКБ	6×9 Ач* Встроенные АКБ	6×40 Ач*	6×75 Ач*	6×100 Ач*	4×200 Ач*
Нагрузка					
300 Вт	1,2 ч.	8 ч.	17,5 ч.	23 ч.	>40 ч.
600 Вт	30 мин.	3,3 ч.	7,5 ч.	10 ч.	>24 ч.
1200 Вт	15 мин.	1,3 ч.	3 ч.	4,5 ч.	11,5 ч.
1800 Вт	9 мин.	50 мин.	1,9 ч.	2,5 ч.	6,5 ч.
2400 Вт	5 мин.	30 мин.	1,5 ч.	2 ч.	4,5 ч.



ООО «ПАУЭРКОНЦЕПТ»
+7 495 786 97 48 (Москва)
8 800 250 97 48
Бесплатные звонки по России
info@powerconcept.ru

* Аккумуляторы приобретаются дополнительно
** Вес приведен без аккумуляторов
*** Оборудование приобретается отдельно
**** Рекомендуемые АКБ имеют характеристики, подходящие для быстрого разряда увеличенным током, и прошли тестирование на производстве.

