# STARK COUNTRY — ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ ДЛИТЕЛЬНОЙ АВТОНОМИИ

- Загородные дома
- Газовые котельные
- Насосы и твердотопливные котлы
- Охранно-пожарные системы
- Системы видеонаблюдения
- Медицина
- Банки
- Магазины
- HORECA
- IT оборудование

## STARK COUNTRY 3000 ONLINE ONE RT

**ВСЁ ЛУЧШЕЕ В ОДНОМ**

- Высокий коэффициент мощности 1ВА = 1Вт
- Впечатляющий КПД режим Online 95,5%
- Широкий диапазон зарядного тока!
- Двойное преобразование тока AC DC DC AC
- Самые тихие в своем сегменте!
- С заботой заряжает АКБ
- Smart вариант для IT!

stark COUNTRY

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Топология ONLINE, время переключения на батареи 0мс
- Единичный выходной коэффициент мощности 3000 ВА = 3000 Вт
- Единичный входной коэффициент мощности PF>99%
- Превосходная экономичность (до 95,5% в режиме Online)
- Настраиваемое зарядное устройство с 3 ступенями заряда
- Трехмостовая схема инвертора
- Интеллектуальное управление вентиляторами
- Режим ECO для энергосбережения
- Возможность удаленного мониторинга SNMP / Wi-Fi / AS400***
- Микропроцессорное управление
- Функция перезапуска в режиме ONLINE после полного разряда АКБ
- Quickstart Kit (кабели для подключения АКБ и коммуникаций)
- Гарантия 36 месяцев на ИБП при использовании с рекомендуемыми АКБ**. В остальных случаях – 24 месяца.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ ИБП

Размеры, Ш×В×Г **440×86×450 мм** Вес* **7,9 кг**

**МОЩНОСТЬ**
**3000 ВА**
**3000 Вт**

**ВРЕМЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ НА АКБ**
**0 мс**

**ВХОДНОЙ СИГНАЛ**
Допустимый диапазон напряжения
**110-300 В**
Напряжение, АС
**220 В**
Частота
**50 Гц**

**ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ**
Постоянная стабилизация напряжения
**Чистая синусоида**
Напряжение, АС
**220 В**
Частота
**50 Гц**

Допустимая температура эксплуатации
**от 0°С до +40°С**

Допустимая температура хранения
**от -15°С до +50°С**

Допустимая относительная влажность (без образования конденсата)
**от 0% до 90%**

## АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ**

Номинальное напряжение: **96 В DC**

Количество последовательно соединенных 12В аккумуляторов: **×8 шт**

Емкость аккумулятора: **до 240 Ач**

Максимальный зарядный ток (программируемый)
**1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12 А**

****РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКБ**

| Тип ИБП \ Марка АКБ | Ventura (future generation energy) | Sprinter | Sonnenschein |
|---|---|---|---|
| | Серия | Серия | Серия |
| 3000 ONLINE ON RT | GP, GPL, FT, VTG | P, XP | A400, A500 |

Расширенная гарантия до 36 месяцев

**РАСЧЕТНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ ОТ АКБ С УЧЕТОМ КПД ИНВЕРТОРА 0,9**

| Нагрузка \ Количество АКБ | 8×9 Ач | 8×40 Ач | 8×75 Ач | 8×100 Ач | 8×200 Ач |
|---|---|---|---|---|---|
| **1500 ВТ** | 15 мин. | 1,5 ч. | 3 ч. | 4 ч. | 12 ч. |
| **1800 ВТ** | 10 мин. | 1,3 ч. | 2,5 ч. | 3,5 ч. | 9 ч. |
| **2200 ВТ** | 7 мин. | 1,1 ч. | 2 ч. | 3 ч. | 6 ч. |
| **2600 ВТ** | 6 мин. | 50 мин. | 2 ч. | 2,5 ч. | 5 ч. |
| **3000 ВТ** | 5 мин. | 35 мин. | 1,5 ч. | 2 ч. | 4,5 ч. |

powerconcept BATTERY SOLUTIONS

на территории РФ и в странах СНГ

ООО «ПАУЭРКОНЦЕПТ»
**+7 495 786 97 48** (Москва)
**8 800 250 97 48**
Бесплатные звонки по России
**info@powerconcept.ru**

* Вес приведен без аккумулятора.
** Аккумулятор(ы) приобретаются дополнительно.
*** Оборудование приобретается отдельно

**STARK-UPS.RU**