

# TRASSIR Cloud TR-W2B5

Wi-Fi камера




Краткое руководство пользователя

## Комплектация:

- |                                                |       |
|------------------------------------------------|-------|
| 1. IP-камера                                   | 1 шт. |
| 2. Набор крепежа (саморезы, клейкое крепление) | 1 шт. |
| 3. Блок питания 5В DC                          | 1 шт. |
| 4. Краткое руководство                         | 1 шт. |

## Общий вид устройства:



## Быстрый старт:

-  Подключите адаптер питания из комплекта, в течении минуты камера загрузится и индикатор будет быстро мигать;
-  Скачайте мобильное приложение TRASSIR Client (камеру можно добавить только с помощью него);
-  Запустите приложение, войдите под своей учетной записью, либо создайте новую\*;
-  Зайдите в Настройки:
-  Добавить камеру
-  Trassir
-  Далее следуйте подсказкам в приложении.

Учетную запись также можно создать используя сайт  
[trassircloud.com](https://trassircloud.com)

## Аппаратный сброс настроек:

1. Подайте питание
2. Нажмите кнопку RESET и удерживайте ее в течение 10 сек
3. Отпустите кнопку, камера перезагрузится
4. Подключитесь к IP-камере

Аппаратный сброс настроек следует производить в случае если не помогает сброс настроек на значения по умолчанию

## Подключение MicroSD

### Установка карты памяти MicroSD

Откройте крышку снизу и вставьте карту MicroSD (объемом до 128 Гб) в гнездо до щелчка.



Карта памяти  
MicroSD

MicroSD карта готова к записи. По умолчанию после установки MicroSD карты камера активирует функцию записи архива по детектору движения. Записанный архив с MicroSD карты можно посмотреть используя мобильное приложение TRASSIR Client\*

\* Условия просмотра – камера должна быть подключена в облачный сервис TRASSIR Cloud в соответствии с определенным тарифным планом (<https://trassircloud.com/#o5>)

## Технические характеристики:

|                          |                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Модель                   | TR-W2B5                                                   |
| Матрица                  | 1/2.9" CMOS 2Mп                                           |
| Разрешение               | FullHD (1920x1080)                                        |
| Скорость трансляции      | FullHD@25fps                                              |
| Режим «День/Ночь»        | Механический ИК-фильтр                                    |
| Чувствительность         | 0.005Лк (F1.8) / 0Лк (с ИК)                               |
| ИК-подсветка             | до 20 метров                                              |
| Объектив                 | 2.8 мм                                                    |
| WDR                      | Real WDR (105dB)                                          |
| Стандарты сжатия         | H.265 / H.264                                             |
| Битрейт                  | 8Mbps                                                     |
| Встроенный видеоархив    | MicroSD до 128Гб*                                         |
| Аудио                    | Микрофон/Динамик                                          |
| Датчик движения          | Программный                                               |
| Аналитика                | Детектор людей<br>Контроль области<br>Пересечение границы |
| Wi-Fi                    | 2.4 GHz                                                   |
| Питание                  | 5B DC (1.5A)                                              |
| Максимальное потребление | 5.5 Вт                                                    |
| Размеры                  | Ø116.10 x 96.51 мм                                        |
| Вес НЕТТО/БРУТТО         | 310/410г                                                  |
| Рабочая температура      | -40°C ... +60°C                                           |

\* - карта microSD приобретается отдельно

## Техническая поддержка:

- Россия: +7 495 783-72-87 (доб.2) [dssl.ru/support](https://dssl.ru/support)
- Казахстан: +7 727 350-52-46 [dssl.kz/tehpodderzhka-obratnaya-svyaz](https://dssl.kz/tehpodderzhka-obratnaya-svyaz)
- Украина: +38 044 300-00-96 [trassir.ua/ua/support](https://trassir.ua/ua/support)

## Гарантия:

- Срок службы товара: 3 года
- Срок гарантии: 2 года
- Гарантийные обязательства действительны от даты продажи IP-камеры конечному потребителю и в течение всего гарантийного срока.

- При выходе из строя IP-камеры в период гарантийного срока эксплуатации вы имеете право на бесплатный ремонт за исключением не гарантийных случаев, который осуществляется в Сервисных центрах Компании DSSL.

- Гарантийные обязательства недействительны, если причиной неисправности IP-камеры является: умышленная порча; пожар, наводнение или другое стихийное бедствие; аварии в сети питания; нарушения технических требований по размещению, подключению и эксплуатации; механические повреждения.

Гарантия предоставляется при наличии заполненного гарантийного талона, либо любого документа, подтверждающего покупку (товарный чек и т.д.)

## Адреса сервисных центров:

|                                                                                                 |                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Россия</b><br><b>г. Москва</b><br>Переведеновский пер., 17к1<br>+7 (495) 783-72-87 доб. 1295 | <b>г. Самара</b><br>Московское шоссе, д. 51, цокольный этаж<br>+7 (846) 207-43-68                                                       |
| <b>г. Воронеж</b><br>Московский пр-т, д. 53, оф. 111<br>+7 (473) 204-51-12                      | <b>г. Уфа</b><br>ул. Братьев Кадомцевых, д. 8 А, оф. 225<br>+7 (347) 214-90-31                                                          |
| <b>г. Ярославль</b><br>ул. Полушкина Роща, д. 16 стр. 81, лит. В-Ю<br>+7 (4852) 69-53-75        | <b>г. Екатеринбург</b><br>Офис 1: ул. Чапаева, д. 23<br>+7 (343) 318-24-94<br>Офис 2: ул. Фурманова, д. 35<br>+7 (343) 257-26-43        |
| <b>г. Санкт-Петербург</b><br>ул. Бобруйская, д. 5<br>+7 (812) 339-89-29                         | <b>г. Иркутск</b><br>ул. Нижняя Набережная, д. 12 А<br>+7 (3952) 34-15-03, 33-58-33                                                     |
| <b>г. Краснодар</b><br>ул. Молодежная, д. 25<br>+7 (861) 203-38-68                              | <b>г. Новосибирск</b><br>Офис 1: ул. Ольги Жилиной, д. 33<br>+7 (383) 227-86-50<br>Офис 2: ул. Котовского, д. 3/2<br>+7 (383) 349-55-88 |
| <b>г. Ростов-на-Дону</b><br>Буденновский пр-т, д. 103 А<br>+7 (863) 303-36-84                   | <b>г. Хабаровск</b><br>ул. Кирпичная, д. 36 Б<br>+7 (4212) 46-44-50, 93-13-79                                                           |
| <b>г. Волгоград</b><br>пр-т Жукова, д. 110, корп. 1<br>+7 (8442) 78-01-35                       | <b>г. Владивосток</b><br>ул. Семеновская, д. 7 Г<br>+7 (423) 249-28-29                                                                  |
| <b>г. Ставрополь</b><br>ул. Доваторцев, д. 30 Б<br>+7 (8652) 75-11-66, 77-11-65                 | <b>г. Калининград</b><br>ул. Подполковника Емельянова, д. 88<br>+7 (4012) 72-23-21                                                      |
| <b>г. Нижний Новгород</b><br>ул. Премудрова, д. 31 А, оф. 21<br>+7 (831) 228-64-51              | <b>Украина</b><br><b>г. Киев</b><br>ул. Верховинная, д. 80 А<br>+380 (68) 135-99-01                                                     |
| <b>г. Ижевск</b><br>ул. Вадима Сивкова, д. 112<br>+7 (3412) 50-23-02                            | <b>Казахстан</b><br><b>г. Алматы</b><br>ул. Абиша Кекилбаева, 270/4<br>+7 (727) 350-52-46                                               |
| <b>г. Казань</b><br>пр-т Ямашева, д. 36, оф. 9<br>+7 (843) 205-36-57                            |                                                                                                                                         |
| <b>г. Оренбург</b><br>ул. Потехина, д. 40, оф. 10<br>+7 (3532) 59-31-00                         |                                                                                                                                         |
| <b>г. Пермь</b><br>ул. Чкалова, д. 9, лит. И, оф. 211<br>+7 (342) 205-83-42                     |                                                                                                                                         |

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изделие IP-камера TR-W2B5

---

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР

---

ФИРМА ПРОДАВЕЦ

---

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

---

АДРЕС ФИРМЫ-ПРОДАВЦА

---

ТЕЛЕФОН ФИРМЫ-ПРОДАВЦА

Дата продажи «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_г.

---

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА

---

ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ

Товар получен в исправном состоянии, без видимых повреждений в полной комплектации, проверен в моем присутствии, претензий по качеству товара не имею. С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.