Ориентировочная дальность передачи в зависимости от настроек и количества видеокамер.

№ пп.	Количество видеокамер	Разрешение при стандарте передачи H264, Мп	Число кадров в секунду для каждой камеры	Дальность пр… переда-че в городе … частоте 2,4 … прямой видимо… не менее, м	Необходимый объем трафика по передаче видеопотока, Мбит/ с
1	2	2	25	500	4
2	3				6
3	4			200	8

Для получения файлов заводской конфигурации ВУС-1-PoE, перейдите по ссылкам:

- для передающей антенны: http://.tahion.spb.ru
- для приемной антенны: http://.tahion.spb.ru

Настройки по умолчанию логин **admin**
пароль **admin**

Настройка антенны	
ПРМ- приемник	
ПРД- передатчик	

Частотный диапазон антенны	
2,4-2,48 ГГц	
5,8 ГГц	

SEC.RU | Короткий путь к информации

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям указанных в данном паспорте ТУ и ГОСТ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – **36 месяцев** со дня продажи изделия производителем или авторизованной торговой организацией. При отсутствии отметки о дате продажи в паспорте, гарантийный срок исчисляется с даты выпуска изделия. Гарантийный срок хранения – **24 месяца** со дня выпуска изделия.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняет предприятие – изготовитель

Номер _____ Комплект модификации _____

Дата выпуска _____ Представитель ОТК предприятия - изготовителя _____

Дата продажи _____ Отметка торгующей организации _____

Адрес предприятия-изготовителя: 192029, Россия, Санкт-Петербург, Пр.Обуховской Обороны …, литера К, ООО «Тахион»
Тел: (812) 327-1201, 8-800-222-44-62, факс 327-1153 с 10.00 до 17.00 по рабочим дням.
Адрес в Интернете: www.tahion.spb.ru E-mail: info@tahion.spb.ru

ТАХИОН

Всепогодный узел связи

ВУС-1-PoE



ИМПФ.463325.001-04 ПС

EAC

Адрес предприятия-изготовителя: 192029, Россия, Санкт-Петербург, Пр.Обуховской Обороны 86, литера К, ООО «Тахион»
Тел: (812) 327-1201, 8-800-222-44-62, факс 327-1153 с 10.00 до 17.00 по рабочим дням.
Адрес в Интернете: www.tahion.spb.ru E-mail: info@tahion.spb.ru

ОБРАЗЕЦ




Рис.2. Устройство ВУС-1-PoE (крышка не показана)

ОБРАЗЕЦ

Состав изделия:

1. Корпус ..... 1 шт.
2. Панель монтажная ..... 1 шт.
3. Магнитоконтактный извещатель ..... 1 шт.
4. Антенна WI-Fi ..... 1 шт.
5. Инжектор PoE (для питания антенны) ..... 1 шт.
6. Клеммы четырехпроводные (X1) (S провода до 4 мм²) ..... 2 шт.
7. Патч-корд UTP, кат.5е ..... 3 шт.
8. Шина заземления (Ш1) ..... 1 шт.
9. Коммутатор ..... 1 шт.
10. Блок питания коммутатора ..... 1 шт.
11. Система обогрева в составе:
    - терморегулятор обогревателя ТРО-10 ..... 1 шт.
    - резистор обогрева ..... 1 шт.
    - теплоизоляционный материал ..... 1 комп.
12. Гермоввод PGA7-08G – ∅ кабеля 4,5-8 мм ..... 5 шт.
13. Гермоввод PGA11-10G – ∅ кабеля 6-10 мм ..... 1 шт.

Подключение:

Подключение изделия производится в соответствии с схемой электрической принципиальной рис.1. Для подключения необходимо:

1. Заземлить любой свободный контакт шины заземления (Ш1).
2. При необходимости, подключить магнитоконтактный извещатель Sм (рис.2) к внешнему устройству сигнализации.
3. При необходимости, вынести Wi-Fi антенну из корпуса, для чего:
   - извлечь кронштейн, с установленной на него антенной, выкрутив винты В1 и В2 (рис.2);
   - демонтировать антенну с кронштейна, удалив нейлоновые хомуты;
   - произвести монтаж антенны, на необходимую поверхность.
4. Подключить внешние линии:
   - подключить IP-видеокамеры кабелями UTP кат.5е (в комплект поставки не входят), к коммутатору.
5. Подать кабелем напряжение питания 220В:
   - на клеммы X1, при этом фазовый провод (L) соединить с контактом 1.1, а нулевой провод (N) с контактом 2.1.

Программирование:

Устройство поставляется с предустановленным файлом конфигурации с IP адресами в подсети 192.168.1.x/24 (по умолч. передающая антенна - 192.168.1.240, приемная – 192.168.1.241)

Под заказ при поставке возможна предварительная установка конфигурации с IP адресами и настройками в зависимости от топологии сети.

Следует учитывать, что изменение параметров настройки или их сброс на начальные установки приведет к снижению дальности передачи либо неработоспособности системы. Для восстановления настроек, гарантирующих работу в режиме дальней передачи сигналов, воспользуйтесь ссылками в конце паспорта.

SEC.RU | Короткий путь к информации

Назначение:

Всепогодный узел связи ВУС-1-PoE (далее изделие) предназначен для передачи сигналов видео и телеметрии от 1÷4-х видеокамер, передачи данных в системах безопасности (ПОС, СКУД, диспетчеризации, автоматизации) по беспроводному каналу Wi-Fi на центральный пост или сервер систем, для организации доступа к интернету в качестве точки доступа по Wi-Fi с возможностью питания от 1 до 4-х абонентов сети по PoE.

Изделие выпускается по техническим условиям ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.

По способу защиты человека от поражения электрическим током изделие соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Климатическое исполнение изделия соответствует УХЛ1,5 ГОСТ 15150-69. Степень защиты IP 66.

Общие указания:

Проверьте комплектность поставки и наличие штампа торгующей организации в настоящем паспорте.

Комплект поставки:

1. ВУС-1-PoE ..... 1 шт.
2. Паспорт ..... 1 шт.
3. Интрукция к антенне Wi-Fi ..... 1 шт.
4. Инструкция коммутатора ..... 1 шт.
5. Упаковочная тара ..... 1 шт.

Приобретаются по отдельной заявке:

- Антенна Wi-Fi с адаптером питания для точки приема
- Держатель (трубостойка) для антенны WI-Fi для наружной установки (размеры, по заявке заказчика)
- Кронштейн КС-8 для крепления на опоры ∅ = 115 ÷ 135 мм (другой размер – под заказ)

Основные технические характеристики:

1. Напряжение питания ..... 220 В АС ±10%, 50 Гц
2. Диапазон частот передачи по каналу Wi-Fi ..... 2,4-2,48 ГГц*
3. Мощность передатчика Wi-Fi ..... 20 ДБм
4. Питание подключаемых видеокамер/устройств ..... PoE IEEE 802.3af/ PoE IEEE 802.3at
5. Максимальная мощность, подключаемых видеокамер/устройств, не более, W:
   - по стандарту PoE IEEE 802.3af 4x15
   - по стандарту PoE IEEE 802.3at 2x30
   -общий бюджет PoE 60
6. Обогрев (при наличии):
   напряжение питания/мощность ..... 220 В АС ±10%, 50 Гц / 40 Вт
   диапазон включения/отключения ..... +10°С ±3°С / +20°С ±3°С
7. Диапазон рабочих температур (без обогрева / с обогревом) ..... - 20°С /- 40°С ÷ +50°С
8. Материалы и поверхности изделия:
   - корпус ..... полиэстер
   - панель монтажная ..... алюминиевый сплав
9. Габаритные размеры (с гермовводами) ..... 390 x 253 x 111 мм
10. Вес с упаковкой, не более ..... 2,1 кг.

* по отдельной заявке, возможна установка антенны, с диапазоном частот передачи 5-5,8 ГГц

ОБРАЗЕЦ

SEC.RU | Короткий путь к информации




Рис. 1 Схема электрическая принципиальная

ОБРАЗЕЦ