



32-канальный IP-видеорегистратор

LTV-1RN3221

Регистратор **LTV-1RN3221** рассчитан на подключение 32 IP видеокамеры с разрешением до 4K. Поддержка ONVIF и RTSP протоколов.

- **32 канала**
- Запись до **12 Мп**
- Подключение **2 жестких диска до 10 Тб**





Модель: **LTV-1RN3221**

Видео	
Входной сигнал	32 канала IP
Видеовыходы	1x VGA (1920x1080), 50 к/с
	1x HDMI (3840x2160), 30 к/с, (1920x1080), 50 к/с
Входная пропускная способность	160 Мбит/с
Выходная пропускная способность	64 Мбит/с
Режим коридора	3/4/5/7/9/10/12/16/32
ONVIF	Profile S, Profile G, Profile T
Интеллектуальные функции	Детекторы пересечения линии/вторжения/входа в зону/выхода из зоны/детектор движения с классификацией типов объектов, детектор саботажа, детектор оставленных/унесенных предметов, аудиодетектор, автотрекинг
Аудио	
Аудиовходы	1x RCA, двухсторонний режим, 1x 1 кан. 3,5 мм
Аудиовыходы	1x RCA, 1x 1 кан. 3,5 мм
Запись	
Тип компрессии видео	H.264, H.265, Ultra 265
Разрешение записи	4K/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
Воспроизведение	
Скорость воспроизведения	2 x 4K@30, 3 x 5MP@30, 4 x 4MP@30, 5 x 3MP@30, 8 x 1080P@30, 16 x 720P@30, 32 x D1
Синхронное воспроизведение	16 каналов
Поиск	по интеллектуальным детекторам
Хранение данных	
Внутреннее хранилище	2x HDD (до 10 Тбайт на 1 диск)
Интерфейс	2x SATA
Тип массива	-
Интерфейсы	
Сеть	2x RJ-45 (10/100/1000 Мбит/с)



Протоколы	TCP/IP; P2P; UPnP; NTP; DHCP; PPPoE; HTTP; HTTPS; DNS; DDNS; SNMP; SMTP; RTSP; IPv4
Тревожные входы/выходы	-
USB-порт	2x USB 2.0, 1x USB 3.0
Последовательный порт	-
Физические параметры	
Питание	12 В (DC)
Потребляемая мощность	≤15 Вт (без HDD)
Рабочая температура	-10 °C...+55 °C
Размеры	380 x 315 x 53 мм
Масса	≤2,48 кг
Комплектация	1 x адаптер питания, 1 x кабель питания, 1 x кабель SATA, 1 x внутренний кабель питания, 1 x мышь, 1 x комплект винтов, 1 x руководство по быстрому запуску



Акт рекламации (приёма-передачи оборудования в ремонт)

Наименование покупателя, согласно документам

Дата и номер УПД/товарной накладной

Наименования изделия

Серийный номер _____

Комплектация _____

Описание неисправности оборудования, т.е. в чём именно проявляется неисправность. Просим принять во внимание, что описание «НЕ РАБОТАЕТ» Сервисным центром не рассматривается.

Место установки изделия: внутри отапливаемого помещения, внутри неотапливаемого помещения, на улице (выделите нужное или напишите свой вариант) _____

Контактное лицо (Ф.И.О.)

Контактный телефон

E-mail _____

Дата _____

Подпись _____



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Наименование: LTV-1RN3221, IP-видеорегистратор

Заводской номер _____, дата выпуска _____

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец: _____

Дата продажи «__» _____ 20__ г. м.п.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация _____

Дата ввода в эксплуатацию «__» _____ 20__ г. м.п.

Служебные отметки _____

Контактная информация:

Центральный офис: 125040, Москва, 1-я ул. Ямского поля, д. 28.

Телефоны: (495) 637-63-17, (495) 280-77-50. Факс: (495) 637-63-16.

E-mail: luis@luis.ru

Сайт компании: www.luis.ru