

## УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. В соответствии с данной гарантией Производитель дает обязательства в течение гарантийного срока устранить недостаток в изделии или осуществить замену изделия, на которое распространяются условия настоящей гарантии.
2. Производитель не несет ответственности за любой ущерб, убытки или расходы, прямые, косвенные или случайные, последовательные или особые, связанные с использованием изделия.
3. Услуги по гарантийному обслуживанию могут быть оказаны при обращении потребителя к Производителю по гарантийному случаю в период до истечения гарантийного срока
4. Настоящая гарантия не распространяется на изделия с измененным, неразборчивым или отсутствующим на изделии серийным номером.
5. Производитель принимает на обслуживание изделия без установленных дополнительных элементов, в том числе носителей информации, декоративных и защитных элементов. До передачи изделия Производителю на обслуживание, необходимо отделить все элементы, не входящие в комплектацию поставки изделия. Производитель не несет ответственности за детали/элементы, не входящие в комплект поставки изделия, переданные вместе с изделием на обслуживание.
6. Все дефектные изделия/детали изделия, которые подверглись замене на новые, переходят в собственность Производителя.
7. Настоящая гарантия не распространяется на:
  - 7.1. Периодическое обслуживание, ремонт или замену частей в связи с их естественным износом\*;
  - 7.2. Расходные материалы (компоненты), которые требуют периодической замены на протяжении срока службы изделия. Например: элементы питания, карты памяти.
  - 7.3. Риски, связанные с транспортировкой изделия для обслуживания;
  - 7.4. Недостатки изделия, вызванные неправильной эксплуатацией изделия:
    - 7.4.1. неправильное обращение, повлекшее физические, косметические повреждения или повреждения поверхности, деформацию изделия или повреждение сенсорных панелей;
    - 7.4.2. нарушение правил и условий установки, эксплуатации и обслуживания изделия, изложенных в Руководстве пользователя и другой документации, передаваемой Потребителю в комплекте с изделием\*;
    - 7.4.3. установку или использование изделия с нарушением технических стандартов и норм безопасности, действующих в стране установки или эксплуатации.

- 7.4.4. Использование программного обеспечения, не входящего в комплект поставки изделия или в результате неправильной установки программного обеспечения, входящего в комплект изделия;
- 7.4.5. Использование изделия с аксессуарами, периферийным оборудованием и другими устройствами, тип, состояние и стандарт которых не соответствует рекомендациям Производителя;
- 7.4.6. Ремонта или попытки ремонта, произведенных лицами или организациями, не являющимися Производителем или официальными сервисными центрами Производителя;
- 7.4.7. Регулировки и/или изменения пользовательских настроек изделия без предварительного письменного согласия Производителя;
- 7.4.8. Несчастных случаев, пожаров, попадания насекомых, инородных жидкостей, химических веществ, других веществ, затопления, вибрации, высокой температуры, неправильной вентиляции, колебания напряжения, использования повышенного или недопустимого питания, облучения, электростатических разрядов, включая разряд молнии, и иных видов внешнего воздействия или влияния.
8. Настоящая гарантия распространяется исключительно на аппаратные компоненты изделия. Гарантия не распространяется на программное обеспечение.
9. Срок службы изделия составляет 7 лет от даты производства изделия. Использование товара по истечении срока службы может представлять опасность для здоровья или имущества потребителя. Ответственность за любые последствия эксплуатации изделия после истечения срока службы в полном объеме возлагается на лицо, осуществляющее эту эксплуатацию.

\* Под естественным износом понимается ожидаемое уменьшение пригодности детали в результате износа или обычного воздействия окружающей среды. Интенсивность износа и долговечность детали, зависят от условий ее работы (характера нагрузки, величины удельного давления, температуры и т.д.), а также материала детали, регулировки, смазки, своевременности и тщательности выполнения работ по техническому обслуживанию, соблюдения правил и условий эксплуатации изделия, изложенных в Руководстве пользователя.

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Полное Руководство пользователя можно скачать на официальном сайте [www.novicam.ru](http://www.novicam.ru) или отсканировав данный QR-код

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА



+7 495 215 5490  
Telegram chat  
[tp@novicam.ru](mailto:tp@novicam.ru)

Адреса Авторизованных Сервисных Центров (АСЦ)  
Вы можете посмотреть на сайте [www.novicam.ru](http://www.novicam.ru)

Произведено в Китае по заказу и под контролем НОВИКАМ РОССИЯ

Все торговые марки являются собственностью их законных владельцев. Настоящий документ и содержащиеся в нем информация защищены авторским правом. Все права защищены © Copyright 2023 Novicam™

ОТДЕЛ  
ТЕХНИЧЕСКОГО  
КОНТРОЛЯ

**novicam**



Максимально надёжное российское оборудование

# novicam

## ВИДЕОКАМЕРА 4в1

# HIT 52MX

v.1171V



## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

### ОПИСАНИЕ

Видеокамеры 4в1 производства компании Novicam™ созданы на основе новейших технологий аналогового сигнала высокого разрешения – TVI, AHD и CVI.

### ОСОБЕННОСТИ

- 5 Мп 20к/с прогрессивная матрица 1/2.7" CMOS
- 4 в 1: TVI, AHD, CVI и аналог
- Чувствительность 0.02 Люкс (0 Люкс ИК-Вкл.)
- Дальность передачи сигнала до 500 метров
- Комбинированная подсветка 30 м. Механический ИК-фильтр
- Широкий диапазон рабочих температур -45°C~+60°C
- Встроенный микрофон и поддержка AoC
- Класс защиты IP66

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Камера – 1 шт.
- Технический паспорт изделия – 1 шт.
- Форма для точного монтажа 1 шт.
- Крепежный комплект [www.kodos.ru](http://www.kodos.ru)

Настоящий документ содержит ознакомительную информацию и изображения, которые могут быть изменены без предварительного уведомления для улучшения качества продукта.



реклама

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ

1.1. Используйте только рекомендованное напряжение и тип питания.

1.2. Перед включением оборудования убедитесь в том, что коммутация выполнена с соблюдением полярности. Неверное соединение может привести к повреждению и/или неправильному функционированию оборудования

2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

2.1. Не располагайте камеру в местах попадания в объектив прямых солнечных лучей или других источников света. В противном случае это может привести к повреждению камеры, в независимости от того используется она или нет.

2.2. Строго соблюдайте установленный для данной камеры температурный режим.

2.3. Не устанавливайте камеру: в зонах с влажностью и уровнем загрязнения воздуха более 95%, в области повышенного испарения и парообразования или усиленной вибрации, а также, на металлические поверхности.

2.4. Не стоит размещать камеру в непосредственной близости от источников мощных электромагнитных полей (например, радиотелефон), так как видеосигнал может быть искажен помехами.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

1.1. Оборудование в транспортной таре перевозится любым видом крытых транспортных средств согласно действующим нормативам.

1.2. Условия транспортирования оборудования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

1.3. Хранение оборудования в транспортной таре на складах регламентируется условиями 1 по ГОСТ 15150-69.

2. УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизацию продукции, содержащей электронные компоненты, необходимо производить в соответствии с местными законами и нормативными актами. Для подробной информации о правилах утилизации обратитесь к местным органам власти.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

|                                      |                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Электронный затвор                   | Авто                                                                                                                                                                       |
| Расширенный динамический диапазон    | DWDR                                                                                                                                                                       |
| Система синхронизации                | Внутренняя                                                                                                                                                                 |
| <b>ОПТИКА</b>                        |                                                                                                                                                                            |
| Объектив                             | 5 Мп фиксированный с ИК-коррекцией                                                                                                                                         |
| Фокусное расстояние                  | 3.6 мм                                                                                                                                                                     |
| Угол обзора по диагонали             | 96°                                                                                                                                                                        |
| Угол обзора по горизонтали/вертикали | 85.8°/43.7°                                                                                                                                                                |
| Тип крепления                        | Встроенное (M12)                                                                                                                                                           |
| <b>ПОДСВЕТКА</b>                     |                                                                                                                                                                            |
| Двойная подсветка в ночное время     | Есть                                                                                                                                                                       |
| Дальность видимой подсветки          | 30 метров                                                                                                                                                                  |
| Дальность ИК-подсветки               | 30 метров                                                                                                                                                                  |
| Длина волны ИК-света                 | 850 нм                                                                                                                                                                     |
| Продолжительность работы ИК          | 20000 часов                                                                                                                                                                |
| <b>ИНТЕРФЕЙСЫ</b>                    |                                                                                                                                                                            |
| Видео выходы                         | 1×BNC:<br>(TVI/AHD) до 5 Мп при 20 к/с;<br>(TVI/AHD/CVI) до 4 Мп при 25/30 к/с;<br>(CVBS) 960Н при 25/30 к/с<br>(Выбор режима работы/разрешения осуществляется в OSD меню) |
| Аудио вход                           | Встроенный микрофон                                                                                                                                                        |
| <b>ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ</b>          |                                                                                                                                                                            |
| Климатическая защита                 | IP66                                                                                                                                                                       |
| Дальность передачи видео             | до 500 м (при использовании кабеля RG 6U)<br>до 100 м (при использовании кабеля UTP CAT 5E)<br>без использования дополнительного оборудования)                             |
| Размеры (Ø×В)                        | Ø111×95 мм                                                                                                                                                                 |
| Рабочая температура                  | -45°С ... +60°С                                                                                                                                                            |
| Энергопотребление                    | DC 12 В±10% 0.42 А (ИК вкл.), 4 Вт                                                                                                                                         |

СПЕЦИФИКАЦИЯ

|                         |                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------|
| Модель                  | Novicam™ HIT 52MX (v.1171V)                    |
| <b>ИСПОЛНЕНИЕ</b>       |                                                |
| Тип камеры              | Уличная всепогодная                            |
| Исполнение корпуса      | Купольная шаровидная                           |
| <b>ЭЛЕКТРОНИКА</b>      |                                                |
| Матрица                 | 1/2.7" 5 Мп CMOS с прогрессивным сканированием |
| Максимальное разрешение | TVI/AHD: 5 Мп при 20 к/с                       |
| TV система              | TVI/AHD/CVI/Аналоговая (PAL/NTSC)              |
| Графический интерфейс   | OSD меню                                       |
| Чувствительность        | 0.02 люкс (цвет), 0 люкс (ИК вкл.)             |
| Скорость                | Механический                                   |

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель гарантирует исправность изделия и его нормальную работу в течение 3 (трех) лет с даты производства или 1 (одного) года с даты продажи/передачи потребителю (в зависимости от того, какой срок наступит позднее) при соблюдении условий, изложенных в Руководстве пользователя. Дата производства указана на этикетке устройства и в паспорте изделия либо зашифрована в серийном номере. Определение даты производства с использованием серийного номера осуществляется в разделе "Проверка гарантийного срока оборудования" на веб-странице: [www.novicam.ru/tech-support](http://www.novicam.ru/tech-support): Серийный номер состоит из латинских букв и цифр. Например: 2033-325d38878с. Дата продажи подтверждается документами о покупке (фискальный чек, товарная накладная, "пр-

Для подтверждения даты продажи просим Вас сохранять документы о покупке изделия на весь период гарантийного срока. Дата передачи потребителю подтверждается документами передачи товара. Если в течение гарантийного срока в изделии обнаружится недостаток, Производитель по настоящей гарантии безвозмездно произведет ремонт/замену изделия ненадлежащего качества или его дефектных деталей в соответствии с приведенными ниже Условиями гарантийного обслуживания. Ремонт/замена изделия или его дефектных деталей может производиться с использованием новых и/или восстановленных деталей по решению Производителя. При выявлении недостатков в работе изделия потребителю следует обратиться в Единую службу поддержки [www.kodoo.ru](http://www.kodoo.ru)